

SIEMENS

Devices: FD Frame types FD6-A, FXD6-A, HFD6, HF6D6, HHFD6, HHFXD6 and CFD6 Circuit Breakers; types FD6-ETI and CFD6-ETI Motor Circuit Interrupters; and types FXD6, HF6D6, and CFD6 Molded Case Switches.

Page 1 of 3

Pc. No. 81962A03

Siemens Energy & Automation, Inc.
Bellefontaine, OH 43311 U.S.A.



Interruptores termomagnéticos Marco FD, Tipo-FD6-A, FXD6-A, HFD6, HF6D6, HHFD6, HHFXD6 y CFD6; Interruptores, Tipo FD6 ETI y CFD6 ETI; y Interruptores móviles, Tipo FXD6, HF6D6, y CFD6.

Installation Instructions



DANGER

Hazardous voltage.
Will cause death or serious injury.

Turn off and lock out all power supplying this device before removing cover or device and while cover is removed.

Replace the cover before power supplying this device is turned on.



SAFETY INSTRUCTIONS

NOTE: This instruction outlines the recommended installation procedure.

INTRODUCTION

The FD Frame circuit breaker line includes types-FD6-A, FXD6-A, HFD6, HF6D6, HHFD6, HHFXD6 and CFD6 Circuit Breakers; types-FD6-ETI and CFD6-ETI Motor Circuit Interrupters; and Types FXD6, HF6D6, and CFD6 Molded Case Switches. These devices are rated for operating voltages up to 600 VAC, 50/60 Hz.

INSTALLATION

FD frame devices are for use in individual enclosures, panel boards, switchboards or other approved equipment.

The installation procedure consists of inspecting, attaching required accessories, mounting the device and connecting and torquing the line and load wire connectors.

Mounting hardware and unmounted wire connectors (where required) are available as separate catalog items.

Note: Trip unit and accessory installation should be completed before the device is mounted and connected. (See installation instructions supplied with trip unit and accessory before proceeding).

Note: Motor circuit interrupters and molded case switches are supplied as complete devices only.

Note: Molded case switches do not have a PUSH-TO-TRIP button.

- A. Turn off and lock out all power before installing or servicing.
- B. Make sure that the device is suitable for the installation by comparing nameplate ratings with system requirements. Inspect the device for completeness and check for any damage before mounting.

Instructivo de Instalación y Operación



Peligro

Tensión peligrosa que puede causar daños serio o la muerte, desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio. Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente este instructivo, con ello obtendrá la completa seguridad en el uso de estos equipos para su montaje.

1 Información Técnica

Generalidades

La línea de interruptores termomagnéticos Tipo FD6-A, FXD6-A, HF6D6, HF6D6, HHFD6, HHFXD6 y CFD6; Interruptores, Tipo FD6 ETI y CFD6 ETI; y Interruptores móviles, Tipo FXD6, HF6D6 y CFD6, para corrientes nominales desde 150 hasta 250 A, son adecuados para operar en tensiones hasta 600 V C.A. 50/60 Hz.

2 Instalación.

Los interruptores termomagnéticos FXD6, están previstos para alojarse en gabinetes individuales, tableros de distribución, tableros de alumbrado y otros gabinetes aprobados.

El procedimiento para la instalación consiste de: inspección de los accesorios requeridos, montaje del interruptor y conexión de los conductores del lado de línea y de carga. Montaje de los conectores para cable o solerás (Cuando se requieran).

La unidad de disparo y los accesorios de instalación, deben estar completas antes que el interruptor sea instalado y conectado. Cuando el interruptor es de unidad de disparo intercambiable, esta se suministra junto con los accesorios necesarios.

- A. Desenergice totalmente antes de instalarlo o darle mantenimiento.
- B. Asegúrese que el interruptor sea el adecuado para la protección del circuito en el que se instala, consultando las especificaciones en la placa de características.



DANGER

Hazardous voltage.
Will cause death or serious
injury.
Turn off and lock out all power
supplying this device before
removing cover or device and
while cover is removed.
Replace the cover before power
supplying this device is turned
on.



Peligro

Tensión peligrosa que
puede causar daños serio o
la muerte, desenergice
totalmente antes de
instalar o darle servicio.
Reemplace todas las
barrieras y cubiertas antes
de energizar el interruptor.

Page 2 of 3
Pc. No. 81962A03

Installation Instructions

- C. Device must be in "Tripped" or "OFF" position prior to mounting.
- D. To mount the device perform the following steps:
 1. For individual enclosures, panelboards and switchboards manufactured by Siemens Energy & Automation, Inc., follow the instructions provided with this equipment.
 2. For those applications where mounting is on a flat surface of the customers equipment, drill and tap mounting bolt holes according to the drilling plan in Fig. 2. For handle escutcheon cut out plans refer to Fig. 3.
 3. If device contains internal accessories, make sure terminals can be connected when the circuit breaker is mounted.
 4. Position device on mounting surface.
 5. Install mounting screws and washers. Tighten hardware securely.
 6. After mounting the device, line and load terminals and accessory terminals should be connected.
 7. After the device is installed, check all mounting hardware for secureness. Check wire connectors for correct torque requirements. Torque values for line and load connectors are provided on the device nameplate.

Instructivo de Instalación y Operación

- C. Antes de instalar; asegúrese que la posición de la manija este en la posición “tripped” disparado o en “OFF” fuera.
- D. Para la instalación del interruptor favor de considerar lo siguiente.
 1. Seguir las instrucciones dadas con el suministro de este equipo, para su instalación en tableros de distribución o gabinetes recomendados por Siemens SA de CV.
 2. Para aquellos casos donde el montaje es sobre una superficie plana, perforar y roscar como indica la fig.2 y para el escotillón de la manija cortar como indica la fig. 3.
 3. Si el interruptor contiene accesorios, cerciórese que las terminales puedan conectarse cuando el interruptor este instalado.
 4. Colocar el interruptor sobre la superficie de montaje.
 5. Colocar y apretar firmemente la tornillería y rondanas contra la estructura de montaje.
 6. Sólo después de instalado el interruptor, debe conectarse la línea de alimentación, la salida a la carga y los accesorios.
 7. Despues de que el interruptor esté instalado, revise todos los elementos de conexión. Revise los conectores de cables y observe el adecuado par de apriete, los de la línea y de la carga, indicado en la placa de características del interruptor.




Fig. 2





Fig. 3



Installation Instructions

Instructivo de Instalación y Operación

MANUAL OPERATION

Manual operation of the device is controlled by the circuit breaker handle and the PUSH-TO-TRIP button. The device handle has three indicating positions, two of which are molded into the handle to indicate ON and OFF. The third position indicates a TRIP position and is between the ON and OFF positions. (See Fig. 4)

A. Device Reset

After tripping, the device is reset by moving the device handle to the reset position and then moving the handle to the ON position.

NOTE: In the event of a thermal trip, the circuit breaker cannot be reset until the thermal element cools.

B. PUSH-TO-TRIP Button

The PUSH-TO-TRIP button checks the tripping function and is used to manually exercise the operating mechanism.

NOTE: Do not spray or allow any petroleum based chemicals, solvents or paints to contact the molded parts or nameplates.

3 Operación manual.

La operación de cierre y apertura del interruptor se efectúa por medio de la manija y con el botón pulsador se logra un disparo de prueba. La manija del interruptor tiene 3 posiciones, 2 de las cuales están moldeadas dentro de la manija del interruptor e indican "ON" conectado y "OFF" desconectado, la posición "trip" disparo se encuentra entre la posición "ON" y "OFF" ver fig. 4.

A. Restablecer. Despues de un disparo "tripping" el interruptor debe ser restablecido, accionando la manija totalmente hacia abajo, llevando despues la manija hacia la posición de conectado "ON".

Nota: En el caso de un disparo por sobrecarga (térmico) no podrá ser restablecido, sino hasta que se enfríen los elementos térmicos.

B. Botón pulsador, para disparar púlsese el botón de disparo "trip" para verificar la función de disparo y del mecanismo de operación.

NOTA: No use aerosoles, ni permita que derivados químicos del petróleo, solventes o pinturas, se pongan en contacto con las conexiones eléctricas dentro o fuera del interruptor.




Fig. 4