

Produktdatenblatt

Life Tel 4L EX



Technische Merkmale

- Schutzstandard IP68: Resistent gegen Micro Partikel und wasserdicht bei einer Tiefe von 2 Meter innerhalb 60 Minuten (IP69K)
- Maße: 158 x 77,5 x 14 mm
- Produktgewicht: 235g inkl. Akku
- Bildschirm 5,5" mit einer Auflösung von 1440 x 720 Pixel
- Betriebssystem: Android 10 oder 11
- Frequenzen: Band 2G: GSM900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B40/B41
- 4G: LTE
- WiFi IEEE 802.11 /b/g/n; 13 Kanäle
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 5000 mAh
- Arbeitsspeicher 3 GB RAM
- Datenspeicher 32 GB
- CPU 8 x ARM Cortex-A53 2,5 GHz
- Gehäusematerial Kunststoff Gummi
- Standby Zeit: 6-7 Tage
- Near Field Communication
- 2 Kameras: 13 MP (Rückseite); 5 MP (Vorderseite)
- Datentransfer USB / Bluetooth
- interner Speicher: 32 GB ROM und 2 GB RAM (erweiterbar auf 256 GB mit micro-SD)
- Lautsprecher mit einer Leistung von 100 dB
- GPS, AGPS, GLONASS
- G-Sensor, L- Sensor, P-Sensor, Gyroskop, Luftdrucksensor
- Push to Talk (optional)
- Benutzbar mit Handschuhen
- Schnellladung
- Einsetzbar in einer Umgebung von: -20°C a 60°C

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS-Taste des LifeTel 4L EX dient zur sofortigen Alarmauslösung durch den Nutzer. Nach einem einfachen Tastendruck sendet das LifeTel unverzüglich Alarme an drei vorprogrammierte Nummern

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

Zeitalarm / Betreuungsfunktion

Gibt den Trägern die Möglichkeit, sich prüfen lassen (im Auslieferungszustand alle 12 Minuten), ob alles in Ordnung ist.

Ruhealarm / Totmannschaltung

Dieser Alarm sorgt dafür, dass bei Bewegungslosigkeit des Trägers nach 30 Sekunden (Werkseinstellung) die Alarmstufe beginnt.

Lagealarm

Überwacht und prüft permanent, ob die eingestellte Position von dem Träger eingehalten wird. Werkseinstellung ist immer senkrechte Position.

Fluchalarm

Überwacht die Alleinarbeitende Person, ob es zu fluchtartigen bzw. hektischen Bewegungsabläufen kommt.

Sturzalarm – Alternative zum Fluchalarm

Falls der Fluchalarm nicht gewünscht wird, kann als Alternative der Sturzalarm eingestellt werden. Beim Sturzalarm wird ein sturzähnliches Fallen einen Alarm auslösen.

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 4L EX automatisch im W-LAN - Netz ein.

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät
- Bedienungsanleitung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)

EX-Zonen:

EX II 2 G E X ib IIC T 4 Gb (Zone 1) IP68
EX II 2 D E X ib IIIC T 4 Db (Zone 21) IP68



mobi-click[®]
your safety-kit