

Produktdatenblatt



Life Tel 4L- EX2

Technische Merkmale

- Schutzstandard IP68:wasserdicht/ staubdicht
- Maße: 152,5 x 75,4 x 12,58 mm
- Produktgewicht: 203g inkl. Akku
- Bildschirm 5,5"18:9 FHD IPS kapazitiver Touchscreen, mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixel
- Betriebssystem: Android 10
- Frequenzen:Band 2G:GSM B2/3/5/8;3G: WCDMA B1/5/8,TD-SCDMA ;4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/25/28A/28B, 4G TDD-LTE: B38/40/41 (120M)
- 4G: LTE
- WiFi IEEE 802.11a /b/g/n/ac; 5GHz mit Hotspot
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 4200 mAh,
- Arbeitsspeicher 3 GB RAM
- Datenspeicher 32 GB ROM
- CPU: MT 6762V HelioP22
- Near Field Communication
- Kameras: 13 MP (Rückseite), 8 MP (Vorderseite)
- interner Speicher: 32 GB ROM (128 RGB ROM optional, erweiterbar auf 128 GB mit TF Karte/ micro SD)
- GPS, GLONASS, BDS
- seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor, 3D-Beschleunigungssensor,Lichtsensor, Näherungssensor, E-Kompass, Vibrator kabelloses Radio, Mic

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

- **Ruhealarm:** wenn das Gerät keine Bewegung erkennt,wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken).Die weitere Bewegungslosigkeit verursacht, dass ein richtiger Alarm ausgelöst wird, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Sturzalarm:** wenn das Gerät einen Sturz erkennt,löst die App einen Voralarm aus(akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken) und danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Lagealarm:** wenn das Gerät eine Änderung der früher bestimmten Position erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken).Sollte sich die Position weiterhin nicht ändern, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Zeitalarm:** Bei jeder voreingestellten Zeit sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken), der Benutzer muss den Alarm quittieren, indem er die nachstehende Taste auf dem Bildschirm der App anklickt. Sollte der Benutzer den Voralarm nicht quittieren, dann wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **EscapeAlarm (Fluchalarm):** wenn das Gerät eine hektische Bewegung von min.10 Sek.erkennt,dann sendet die App einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken),danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 4L EX2 automatisch im W-LAN - Netz ein.

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Bedienungsanleitung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)

ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22:

EX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54

EX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



mobi-click[®]
your safety-kit