

Produktdatenblatt

Neu

LifeWatch 2 L102-1 PNA Notrufuhr für Alleinarbeiter

Technische Merkmale

CPU	SC8541E CoreTM-A7MP Quad-Cord CPU
Flash Memory	RAM(2GB)+ROM(16GB) ddr3
Display	2.13 inch AMOLED rectangle screen, DPI:410*502
Touch Screen	Capacitive touch screen, touch IC: CST820, G+F structure
Heart Rate Sensor	support/HX3918,High precision support for functions such as dynamic heart rate, blood oxygen, HRV, heart rate optical live body recognition, etc
Support	Support
Camera	support/triaxial accelerometer
Pedometer	support/triaxial accelerometer
RF Frequency Bands	GSM: B3+B5+B8 WCDMA: B1+B5+B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M)
WIFI	Support/2.4GHz, Support 802.11b/g/n
BT	Support V4.2 BLE
GPS	Support GPS
Battery	930mAh large capacity polymer battery
Button	Two keys,One Power key,One Back Key
Charging	Magnetic charging
SIM Type	Support Nano SIM card
Speaker	0615 Speaker
Motor	Support 0720 motor
Waterproof	IP67
OS	Android 8.1



Unsere Personen-Notsignal-Geräte sind speziell dafür entworfen worden, Alleinarbeiter zu schützen, die an Einzelarbeitsplätzen, auf weitläufigen Anlagen und in Gefahrenbereichen tätig sind. Es besteht eine klare Verpflichtung für Unternehmer, gemäß den Regeln der Berufsgenossenschaft, solchen Beschäftigten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) zur Verfügung zu stellen, um im Notfall sofortige Hilfemaßnahmen einzuleiten. Wir setzen uns dafür ein, dass die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist und dass sie im Ernstfall schnell und effizient unterstützt werden können.

Wir bescheinigen, dass unsere LifeWatch 2 dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-12/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

- Ruhealarm:** wenn das Gerät keine Bewegung erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker). Die weitere Bewegungslosigkeit verursacht, dass ein richtiger Alarm ausgelöst wird, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- Sturzalarm:** wenn das Gerät einen Sturz erkennt, löst die App einen Voralarm aus (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker) und danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- Lagealarm:** wenn das Gerät eine Änderung der früher bestimmten Position erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker). Sollte sich die Position weiterhin nicht ändern, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- Zeitalarm:** Bei jeder voreingestellten Zeit sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker), der Benutzer muss den Alarm quittieren, indem er die nachstehende Taste auf dem Bildschirm der App anklickt. Sollte der Benutzer den Voralarm nicht quittieren, dann wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- EscapeAlarm (Fluchalarm):** wenn das Gerät eine hektische Bewegung von min.10 Sek. erkennt, dann sendet die App einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker), danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.



Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät, Ladestation mit Kabel USB
- Leder- und Silikonarmband
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.

