

RLN36-NVR-Spezifikationen		
	Model	RLN36
	Name	36-Kanal 12MP PoE Netzwerk-Videorecorder
Externe Schnittstelle	Video-Ausgang	1 HDMI, 1 VGA
	Audio-Ports	1 Audio-Eingangskanal, RCA; 1 Audio-Ausgangskanal, RCA
	USB-Ports	Vorderseite: 1 x USB 2.0; Rückseite: 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0
	Ethernet-Ports	4 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps selbstanpassend (für IP-Kameras)
		1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps selbstanpassend (für LAN/WAN)
		Kein PoE-Port
Alarm	Eingang: 8 Kanäle; Ausgang: 4 Kanäle	
Video	IP-Kamera Eingang	Unterstützt bis zu 36 Kanäle für den IPC-Zugang; jeder Kanal kann bis zu 12MP aufnehmen
	Video-Ausgang	HDMI: 4096x3072, 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Audio	Zwei-Wege-Audio	Eingebaute Audio Ein- und Ausgänge
	Audio-Eingang	Über Kameras mit Mikrofon; über eingebauten 1 Kanal
	Audio-Ausgang	Über eingebauten 1 Kanal
Aufzeichnung	Videoformat	H.265, H.264
	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	4096x3072, 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p (Unterstützt nur 1-Kanal Wiedergabe, wenn Sie es in einer Auflösung von 8MP oder höher ansehen).
	Synchrone Wiedergabe	1-4 Kanäle
	Unterstützte Modi	Personen-/Fahrzeugerkennung; bewegungsausgelöste Erkennung; 24/7 Aufzeichnung
Speicherung	Interne Festplatte	3 SATA-Ports für 3 Festplatten (optional)
	Externe Festplatte	Nein
	Max. Kapazität	48TB (Max. 16TB Festplatte für jede SATA)
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	Browsers	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smart phone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
Allgemein	Stromversorgung	DC 12V/5.4A
	Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte)
	Arbeitsumgebung	-10°C ~+55°C (14°F~131°F); 10%~90%
	Dimensionen	330 x 48 x 310mm
	Gewicht	2.26kg (ohne Festplatte)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/