90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm

100 mm

HyperWork

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HYPERWORK MACRO | HPW-MS02

1. NÚT CHUYỂN DPI
2. NÚT TẮT / BẬT
3. NÚT CHUYỂN CHẾ ĐỘ

MÀN HÌNH TRẠNG THÁI

Hiển thị DPI 800 - 1200 - 1600 - 2400 - 3200 - 6000
- DPI có thể thay đổi bằng phím điều chỉnh DPI trên chuột.

Hiển thị mức pin theo %
- Biểu tượng pin ở góc phải màn hình thể hiện mức pin còn lại (theo %).
- Khi sạc, biểu tượng pin sẽ thay đổi trạng thái để hiển thị đang sạc.

Hiển thị tình trạng & chế độ kết nối BT1 - BT2 - 2.4G
- Khi hiển thị Relinking - chuột đang trong chế độ sẵn sàng hoặc tự kết nối lại
- Khi hiển thị Relink OK - Chuột đã kết nối thành công

GHÉP NỐI BLUETOOTH

1. Kết nối Bluetooth lần đầu (Pairing):
- Nhấn nút Chuyển đổi chế độ (Mode Switch) để chuyển về kênh Bluetooth 1 hoặc Bluetooth 2 (Màn hình trên chuột hiển thị BT1 hoặc BT2)
- Nhấn giữ nút Chuyển đổi chế độ (Mode Switch) trong 3 giây để bắt đầu chế độ pairing. Phần chữ (Linking) trên màn hình sẽ nháy nhanh cho biết chuột đã sẵn sàng kết nối
- Trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, vào mục Cài đặt Bluetooth, tìm và kết nối với thiết chuột HyperWork Macro (MS02)

Kết nối thành công: Đèn LED sẽ dừng nháy khi kết nối được thiết lập.



2. Kết nối lại sau khi đã pairing (Reconnect):
- Nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức chuột từ chế độ ngủ
- Chuột sẽ tự động kết nối lại với thiết bị. Đèn LED sẽ nháy chậm trong quá trình kết nối (Có thể mất đến 10 giây) và dừng nháy khi kết nối thành công

Lưu ý: Nếu không ở đúng kênh Bluetooth đã pairing (BT1/BT2), hãy nhấn ngắn nút chuyển chế độ để chuyển về kênh tương ứng trước khi kết nối lại.

GHÉP NỐI RECEIVER 2.4G

1. Kết nối lần đầu với đầu thu 2.4GHz (Pairing):
- Nhấn nút Chuyển đổi chế độ (Mode Switch) để chuyển về kênh 2.4G.
- Kết nối đầu thu: Cắm đầu thu 2.4GHz vào cổng USB của máy tính.
- Kết nối thành công: Chuột và đầu thu sẽ tự động nhận diện và kết nối, chuột sẽ hoạt động ngay lập tức.

Ghép nối lại đầu thu 2.4G với chuột trong trường hợp thay thế receiver hoặc thất lạc:

Khi đang ở kênh 2.4G, nhấn giữ đồng thời 3 phím: Chuột trái + con lăn + Chuột phải trong 3 giây để kích hoạt chế độ pairing 2.4GHz.



2. Kết nối lại sau khi đã pairing (Reconnect):
- Nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức chuột từ chế độ ngủ.
- Chuột sẽ tự động kết nối lại với đầu thu. Đèn LED sẽ nháy chậm trong quá trình kết nối (Có thể mất đến 10 giây) và dừng nháy khi kết nối thành công.

CÁC NÚT VÀ TÍNH NĂNG (MẶC ĐỊNH)

- 1. Back
- 2. Forward
- 3. Search
- 4. Screen Shot
- 5. Back to Desktop

Bạn có thể tùy chỉnh chức năng phím theo sở thích thông qua phần mềm.

HyperWork

USER MANUAL HYPERWORK MACRO | HPW-MS02

1. DPI SWITCH BUTTON
2. POWER ON/OFF BUTTON
3. MODE SWITCH BUTTON

STATUS SCREEN

DPI Display 800 - 1200 - 1600 - 2400 - 3200 - 6000
- DPI can be adjusted using the DPI control button on the mouse

Battery Level Display (%)
- The battery icon in the top right corner shows the remaining battery percentage
- While charging, the battery icon will indicate charging status until fully charged

Connection & Mode Status Display: BT1 – BT2 – 2.4G
- When Relinking is shown – the mouse is in standby pairing mode
- When Relink OK – the mouse has successfully connected

BLUETOOTH CONNECTION

1. First-time Bluetooth Pairing:
- Press the Mode Switch button to switch to Bluetooth channel 1 or 2 (BT1/BT2 shown on the mouse display)
- Hold the Mode Switch button for 3 seconds to enter pairing mode. The "Linking" indicator will flash quickly, and the mouse is ready to connect
- On your computer or device, go to Bluetooth Settings and select HyperWork Macro (MS02) to pair

If pairing is successful: the LED stops flashing and stays lit



2. Reconnect after pairing:
- Press any mouse button to wake it from sleep mode
- The mouse will attempt to reconnect automatically. The LED will flash slowly during reconnection and stay lit once successfully reconnected

Note: When reconnecting via Bluetooth (BT1/BT2), make sure to switch to the correct channel used during pairing.

2.4G RECEIVER CONNECTION

1. First-time 2.4GHz Pairing:
- Press the Mode Switch button to select 2.4G mode
- Plug the 2.4GHz receiver into a USB port on your computer
- If pairing is successful: the mouse and receiver will connect automatically and the mouse will be ready to use immediately

Note: If the 2.4G connection fails due to receiver or interference issues, press and hold 3 buttons simultaneously: Left Click + Right Click + Scroll Button for 3 seconds to re-initiate 2.4G pairing



2. Reconnect after pairing:
- Press any mouse button to wake it from sleep
- The mouse will automatically reconnect. The LED will flash slowly and stay lit once reconnected

DEFAULT BUTTONS & FUNCTIONS

- 1. Back
- 2. Forward
- 3. Search
- 4. Screen Shot
- 5. Back to Desktop

Key functions can be customized via software.