

ESPECIFICACIONES

<p>Comunicación con el panel de control</p> <p style="text-align: center;">Jeweller tecnología de comunicación</p> <p>Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Depende de la región de venta</p> <p>Potencia radiada aparente {PRA} máxima :'.525mW</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1000 m en línea de visión</p> <p>Intervalo de sondeo 12-300 s Establecido por el administrador en la aplicación</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs todos los hubs de Ajax</p> <p>Repetidores de señal todos los extensores de señal de radio Ajax</p>
---	---

<p>Potencia</p> <p>Fuente de alimentación principal 230 V,v, 50 Hz</p> <p>Máxima corriente de carga 11 A (continua) 13 A (menos de 5 seg)</p> <p>Potencia de salida hasta 2,5 kW</p>	<p>Características</p> <p>Indicador de carga Ajustable (marco LEO, 7 colores)</p> <p>Control del consumo de energía</p> <p>Parámetros de energía disponibles en la app corriente, tensión, potencia y consumo de energía</p>
<p>Protección</p> <p>Umbral de protección de tensión menos de 184 V,v más de 253 V,v</p> <p>Umbral de protección de la temperatura +85°C</p>	<p>Instalación</p> <p>Temperatura de funcionamiento de 0°C a +40°C</p> <p>Humedad de funcionamiento hasta 75%</p> <p>Protección de ingreso IP20</p>
<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones generales 65,5 x 45 x 45 mm Con enchufe</p> <p>Peso 58 g</p>	<p>Equipo completo</p> <p>Socket (type F) Guía rápida</p>