




Manuel d'instruction

Module de rideau Zigbee


Réf : QS-Zigbee-CP03




Clip de montage

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Module de rideau Wi-Fi
Voltage	100-240V AC 50/60Hz
Intensité de courant	3A
Fréquence Wifi	2.4GHz - 2.484 GHz
Temp. d'usage	-10°C à +40°C
Temp. du boîtier	+80°C (Max.)
Portée	≤ 200 m
Dims (L x l x H)	46x46x18mm (clip exclus)
Protection IP	IP20
Garantie	2 ans



Gestion à distance en tous temps et en tous lieux avec une application mobile tout-en-un



Gestion à proximité de chez soi



COMMANDE MANUELLE

Le terminal du module rideau permet la dérogation manuelle à l'utilisateur final pour allumer ou éteindre.

Après avoir connecté le bouton poussoir mural, vérifiez son fonctionnement. Une simple pression sur le bouton du "haut" ou du "bas" entraîne le déplacement du volet roulant dans le sens souhaité jusqu'à la position finale. Si le volet va dans la direction opposée à celle prévue, sélectionnez "inversion du moteur" dans l'option "Plus". Lorsque le volet électrique monte, appuyer sur le bouton "haut" provoque l'arrêt immédiat du volet ; lorsque le volet descend, appuyer de nouveau sur le bouton "bas" provoque l'arrêt immédiat du volet.

Notes:

1. Le réglage sur l'app et le commutateur s'écrase l'un l'autre, le dernier réglage reste en mémoire.

2. Le contrôle par l'application est synchronisé avec le commutateur manuel.

INSTALLATION

▲ Attention !

1. L'installation doit être effectuée par un électricien conformément aux réglementations locales.

2. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.


3. Gardez l'appareil loin de l'eau, de l'humidité et de la chaleur.

4. Installez l'appareil loin des sources de signaux puissants tel qu'un four à micro-ondes qui peut provoquer une interruption du signal résultant en un fonctionnement anormal de l'appareil.


5. L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la plage de fonctionnement efficace de l'appareil et doit être évitée.

6. Ne PAS démonter, réparer ou modifier l'appareil.

Câblage pour moteur de rideau avec la phase "L"



Câblage pour moteur de rideau sans la phase "L"



Instructions et schémas de câblage

1. Coupez l'alimentation avant d'effectuer tous travaux d'installation électrique.
2. Connectez les fils selon le schéma de câblage.
3. Insérez le module dans la boîte de jonction.
4. Mettez sous tension et suivez les instructions de configuration du module.

FAQ

Q1: Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le module ?

- a. Vérifier si l'appareil est sous tension.
- b. S'assurer que la passerelle Zigbee est disponible.
- c. Vérifier que la connexion Internet est bonne.
- d. S'assurer que le mot de passe saisi dans l'app est correct.
- e. S'assurer que le câblage est correct.

Q2: Quels produits puis-je contrôler avec le module ?

Rideau, volet, store, enrouleur, porte de garage, etc.

Q3: Que se passe-t-il si le WIFI est désactivé ?

Vous pouvez toujours contrôler votre rideau avec votre interrupteur (qui est lié au module). Une fois que le WIFI de nouveau actif, le module se reconnectera automatiquement à votre réseau WIFI.

Q4: Que dois-je faire si je change de réseau WIFI ou de mot de passe ?

Vous pouvez connecter le module Zigbee au nouveau réseau WIFI conformément au manuel d'utilisation de l'application.

Q5: Comment réinitialiser l'appareil ?

1. Allumez et éteignez l'appareil 5 fois jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. OU Appuyez 5 fois sur l'interrupteur traditionnel jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
3. OU Appuyez 5 fois sur la touche de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.

Manuel d'utilisation de l'application



IOS APP / Android APP

1

Scannez le code QR pour télécharger l'application Tuya Smart, ou recherchez le mot clé «Tuya Smart» sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.




2




Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre adresse e-mail. Renseignez le code de vérification envoyé sur votre boîte e-mail et définissez votre mot de passe. Cliquez sur "Créer une famille" pour entrer dans l'application.

3




Ouvrez le panneau de contrôle de la passerelle ZigBee sur l'application. Avant d'effectuer l'opération de réinitialisation, veuillez vous assurer que la passerelle Zigbee est ajoutée et installée sur le réseau WIFI. Assurez-vous que le produit est dans la portée du réseau de la passerelle Zigbee.

4



Une fois le câblage du module terminé, appuyez 5 fois sur la touche de réinitialisation ou allumez/éteignez l'interrupteur traditionnel 5 fois jusqu'à ce que le voyant lumineux à l'intérieur du module clignote rapidement pour l'appairage.

5




Cliquez sur "+" (ajouter un sous-appareil) pour sélectionner la passerelle de produit appropriée et suivez les instructions à l'écran pour l'appairage.

6




L'appairage sera fait généralement rapidement. Veillez à ce que votre téléphone mobile et votre appareil soient aussi proches que possible.

7



Une fois l'appairage terminé, le rideau Zigbee s'affichera sur l'application.

8



Connectez-vous à Amazon Alexa ou à Google Assistant pour le contrôle vocal, ou partagez les appareils avec votre famille ou vos amis.

9

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Routeur Wifi®
- Passerelle ZigBee
- iPhone et iPad (version iOS 7.0 ou supérieur)
- Android : version 4.0 ou supérieur

