

# SWAN BULB調光器マッチングリスト

製品名: SWB-E066L

(検証灯数: 20灯)

| メーカー                   | 調光器          | 調光方式 | 判定 | 調光範囲(%)<br>発生する症状          | 0%状態<br>電源ON時 | 動作確認灯数<br>(○灯～○灯) |
|------------------------|--------------|------|----|----------------------------|---------------|-------------------|
| 大光電機                   | LZA-90306    | 正位相  | ○  | 20 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | LZA-92794    | 正位相  | ○  | 20 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | DP-37154G    | ◇逆位相 | △  | 50 - 100<br>電源投入時フラッシュあり   | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | DP-37154GE   | ◇逆位相 | △  | 50 - 100<br>電源投入時フラッシュあり   | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | DP-39672G    | ◇逆位相 | △  | 50 - 100<br>電源投入時フラッシュあり   | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | DP-41316G    | ◇逆位相 | △  | 50 - 100<br>電源投入時フラッシュあり   | 点灯なし          | 1～20              |
| Panasonic<br>(下限ボタン付き) | WT57511W     | 正位相  | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTA57583WK   | ◇逆位相 | △  | 1 - 80<br>ちらつき(3～20灯)      | 点灯あり          | 1～2               |
|                        | WTC57521W    | 正位相  | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTC57523W    | 正位相  | ○  | 1 - 70                     | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTC57582W    | ◇逆位相 | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTC57583W    | ◇逆位相 | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTY22173F    | ◇逆位相 | ○  | 2 - 5(5段階調光)               | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | WTY22473W    | ◇逆位相 | ○  | 調光可能(無段階調光)                | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WTY521730WT  | 正位相  | ○  | 1 - 5(5段階調光)               | 点灯あり          | 1～20              |
|                        | WNS57511B    | ◇逆位相 | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～20              |
| オーデリック                 | LC211        | 正位相  | ○  | 30 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | LC214        | ◇逆位相 | ○  | 20 - 60                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | LC702        | 正位相  | ○  | 30 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
| コイズミ                   | AE36745E     | 正位相  | ×  | -<br>調光不安定                 | -             | -                 |
|                        | AE49350E     | ◇逆位相 | △  | 1 - 80<br>ちらつき(18～20灯)     | 点灯あり          | 1～18              |
| 東芝                     | WDG9012      | ◇逆位相 | ×  | 全体的にチラつく                   | -             | -                 |
|                        | WDG9013      | ◇逆位相 | ×  | 全体的にチラつく                   | -             | -                 |
| 神保電機                   | JEC-BN-RLE5  | 正位相  | ○  | 30 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | JEC-BN-RTE2  | ◇逆位相 | △  | 30 - 80<br>調光60%時揺れ(1灯点灯時) | 点灯なし          | 2～20              |
| トヨスター                  | TRD-303LHA   | 正位相  | ○  | 20 - 70                    | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | TRD-100ULHJ  | 白熱灯用 | ○  | 1 - 60                     | 点灯あり          | 1～10              |
|                        | TRD-100ULHE  | 白熱灯用 | ○  | 1 - 50                     | 点灯あり          | 1～10              |
| ルートロン                  | DNCL-123P-JA | 正位相  | ○  | 1 - 100                    | 点灯あり          | 1～20              |
| 遠藤照明                   | RX116WC      | 正位相  | ○  | 20 - 70<br>90%時揺れ(1灯点灯時)   | 点灯なし          | 1～20              |
|                        | FX-426NA     | 正位相  | ○  | 20 - 70<br>調光1～20%時光量変わらず  | 点灯あり          | 1～20              |

○・・・良好

△・・・部分的にチラつき、揺れ等あり(下段: 症状発現調光範囲)

×・・・利用不可

- ・ スワン電器株式会社の独自の検証方法にて実施しております。
- ・ 記載にない灯数及びご使用環境においては動作保証致しかねます。
- ・ 調光器の動作に関する内容は各社メーカー様へお問い合わせください。