140mm

180mm

Les produits et matériaux décrits dans ce manuel servent exclusivement à des mesures d'démonstrations techniques.
Le société se réserve le droit final de modifier et d'expliquer le contenu du manuel.

Extra Battery

Model B3000

(For ALLPOWERS R2500/R3000/R4000 only)

CONTENTS

1. Consignes de sécurité (3)
2. Spécifications (3)
3. Guide d'utilisation (3)
3.1 Présentation de l'appareil (3)
3.2 Introduction des icônes d'affichage (facilite) (3)
3.3 Chargement CA (3)
3.4 Conseils de connexion de l'appareil (3)
3.5 Guide d'utilisation de l'application (3)
4. FAQ (12)
5. Dépannage (12)
6. Contenu de l'emballage (14)
7. Déclaration (14)
8. Contactez-nous (14)

1. Consignes de sécurité

Ce produit est conforme aux normes de sécurité directives, assurez-vous de prendre des précautions de base, veuillez lire et suivre les présentes précautions de sécurité ci-dessous.

1. Nécessite une batterie à porte-à-porte et ventilé en air rentré, et ch est trouvé: séchez-le soigneusement avant utilisation.
2. Pour réduire le risque de blessures, une surveillance étroite est requise lors de l'utilisation de ce produit à proximité des enfants.
3. Ne mettez pas vos doigts dans le produit, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou d'autres dangers.
4. Ne touchez pas l'intérieur du produit, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie et d'autres dangers.
5. Ne modifiez pas arbitrairement la utilisation du produit, ne bloquez pas les éventis du produit, sinon cela pourrait causer des dommages au produit.
6. Veuillez ne pas exposer le produit à la pluie et à la neige.
7. Veuillez éviter de placer ce produit dans un environnement riche en poussière ou en fumée.
8. Veuillez utiliser le câble spécialement conçu pour le produit, le société n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par l'équipement tiers.
9. Ne démontez pas le produit à l'insu du service commercial, sinon cela pourrait causer des dommages au produit.
10. Ne démontez pas le produit vous-même, sinon cela pourrait causer des dommages au produit.
11. Lorsque la batterie est utilisée, ou une fois excessive pouvant endommager le produit.
12. Lors de la mise au rebut des piles usagées, veuillez séparer les piles des différents systèmes électroniques.
13. En cas d'incendie, un extincteur à poudre sèche peut être utilisé ou envoyez dans feu.
14. Assurez-vous de garder le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.

2. Spécifications

Informations générales

Dimensions : 180 (L) x 140 (W) x 180 (H) mm
Poids : 5kg / 10lb (Net weight: 2.85 lb/ ****** 1.3 lb(pounds)
Capacité de la batterie : 2165 Wh (40 V x 54 Ah)
Wi-Fi : Soutenir
Bluetooth : supporté

3. Guide d'utilisation

3.1 Présentation de l'appareiln du produit

3.2 Introduction des icônes d'affichage (facilite)

Ports d'entrée

Entrée CA : 120 ~ 120 V / 50 ~ 60 Hz, 1.500 W maximum (220 ~ 240 V = 10 A, 2 200 W maximum.

Ports de sortie

USB-A*2 : 5 V=2.4 A, 12 W maximum
USB-A*2 : 5 V=4 A, 5 V=2 A, 12 V=1.5 A, 36 W maximum.
USB-C2 : 5V5 V=3 A, 20 V=5 A, 200 W maximum.
Port de voiture/DC5525/Anderson : 12 V=10 A, 120 W maximum.

Informations sur la batterie

Type de batterie : LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate
Type de protection : protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les décharges excessives, protection contre les surcharges, protection contre les court-circuits, protection contre les surintensités.

Température de fonctionnement environnementale

Température de charge : 0°C ~ 40°C (32° F ~ 104°F)
Température de décharge : -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Température de stockage : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) recommandé : 20~30 C
Plage d'humidité de fonctionnement : 15 à 85 %

Attestation

FC CE RoHS

3.3 Chargement CA

Le produit peut être chargé avant la technologie de charge rapide MPPT/PWM, et le puissance de charge peut être ajustée en fonction de la puissance d'entrée. Le chargeur intégré du mode source peut atteindre 110 V/ 10 A (1 100 W) et 220 V/ 10 A (2200 W). L'entrée maximale de charge en mode standard peut atteindre 110 V/20 V 5 A/220 V/20 V 5 A.

Le chargeur intégré du mode source peut être utilisé pour charger le produit lorsque le système électrique est éteint. Le système électrique est éteint par défaut et le chargeur intégré peut commencer à charger le produit. Le système électrique est éteint par défaut et le chargeur intégré peut commencer à charger le produit. Le système électrique est éteint par défaut et le chargeur intégré peut commencer à charger le produit. Le système électrique est éteint par défaut et le chargeur intégré peut commencer à charger le produit. Le système électrique est éteint par défaut et le chargeur intégré peut commencer à charger le produit.

Lorsque le courant d'entrée du chargeur intégré du mode source est inférieur à 10 A (220 V / 2 200 W), le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra.

Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra. Le système électrique peut se protéger et le bouton de protection contre les surcharges apparaîtra.

3.4 Conseils de connexion de l'appareil

1. Chargement de l'appareil

1. Veuillez allumer le R3000 et le B3000.
2. Connectez le port de sortie CC du B3000 à l'entrée CC du R3000 pendant 3 secondes jusqu'à ce que « Veuillez patiente » apparaisse sur l'écran. Tiche régulière.

3. Utilisez le câble parallèle fourni avec le produit pour connecter le R3000 et le B3000 (connexion d'abord : « Veuillez patiente » apparaît sur l'écran, connexion ultérieure : « Veuillez patiente » apparaît sur l'écran jusqu'à ce que « Le système connecte... » s'affiche.
4. Une fois la connexion réussie, le nom de la centrale électrique et la centrale électrique est en ligne seront affichés dès qu'elle comme indiqué dans la figure ci-dessous.

2. Connexion de l'appareil à l'application

1. Téléchargement de l'application
Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application

iOS Android

3.5.2 Centrale de connexion Bluetooth

1) Confirmez que la centrale électrique et le téléphone portable Bluetooth sont allumés. Comment activer Bluetooth : Voir « 4 FAQ - Q6 »
2) Ouvrez l'application, puis sélectionnez « Ajouter un appareil Bluetooth sur l'application mobile pour ajouter »
3) Sélectionnez « Connexion »
4) Cliquez sur Suivant pour numériser et rechercher une centrale électrique
5) Sélectionnez la centrale électrique correspondante et cliquez pour vous connecter
6) Après la connexion réussie, AP B3000 V2.0 sera affichée dans la barre des appareils

AP B3000 V2.0
Power On/Off
Power Output
Input Power
Power Input
Power Output
Battery Power
Battery Power
Battery Power