

คู่มือการดู Online P2P ของ WNR001,002,003,004 ผ่านคอมพิวเตอร์

1. เข้าโปรแกรม GuardStation โดยเข้า Username : admin , Password : 123456 ดังภาพ

Usemame	admin		
Password	•••••		0
	Remember	er Password	
-	Login	Cancel	
			-

2. หลังจาก Login เข้าไป ให้คลิกเลือก Device Management คังภาพ

menu			Guard Station Video Management Software		A H 0
	🗀 Device Manage	ment			
		Live View View live video and manage live view.	Playback Search for and play back recordings.	E-map Add, edit and delete e-maps.	
		Video Wall Use and configure the video wall.			
		Device Management Add, edit, delete and configure devices.	Recording Schedule Configure recording schedules.	Alarm Configuration Configure arming schedules and actions to trigger.	
		User Management Add, edit, delete and configure PC client user rights.	Operation Log View and export user operation logs.	Alarm Records View alarms in real time when any exception occurs.	
	(System Configuration Configure PC client system parameters.			
A @	÷.				admin



3. หลังจากนั้น เลือก Cloud Device แล้ว Login เข้าระบบ ดังภาพ

88 Device Management	
Device Group	
Device Group Encoding Device Encoding Device Storage Device Storage Device Storage Device Cloud Device	Login Register Cloud Login Viername are_arether@hotmail.com Password Auto Login Login Apply for a new account Forgot Password2
A @ ±	admin

 เมื่อ Login เข้าไปแล้วจะแสดง อุปกรณ์ (ที่ถูก Add โดยการสแกน QRCode ทางแอพในโทรศัพท์) จะปรากฏ ดังภาพ

EE Live View(1)	Cevice Management					
Device Group						
📾 Encoding Device	Cloud Account are_arether@hotmail.com Refresh Switch Account Logout					
🕮 Decoding Device	My Cloud Device(1) 🕂 Add 🥜 Edit 💥 Delete 📽 Sharing 🧟 Sharing Records	Enter Keywords 📀				
Storage Device	V Device Name Device Tune IP Address Status					
🏙 Stream Media Server	☑ teeee NVR201-04EP 183.88.87.156 Online					
👄 Cloud Device						
	Shared Cloud Device(0) 🧭 Edit 🗠 🍕 Cancel Sharing	Enter Keywords				
	V Device Name Device Type IP Address Status Device Owner Valid Until					



5. อุปกรณ์ที่ถูกแอดจะขึ้นออนไลน์ ให้ไป ที่ Live View เพื่อดูภาพสด ดังภาพ

menu			Guard Station Video Management Software		a 14 0 [- 8
	🖂 Device Managemen	t			
	C	Live View View live video and manage live view.	Playback Search for and play back recordings	s. E-map Add, edit and delete e-maps.	
	E	Video Wall Use and configure the video wall.			
		Device Management Add, edit, delete and configure devices.	Recording Schedule Configure recording schedules.	Alarm Configuration Configure arming schedules and actions to trigger.	
	E	User Management Add, edit, delete and configure PC client user rights.	Operation Log View and export user operation logs	s. Alarm Records View alarms in real time when any exception occurs.	
	6	System Configuration Configure PC client system parameters.			
A 9	Ŧ				adm

หลังจากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่อุปกรณ์ที่ต้องการ ดังภาพ

