



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Antes de empezar

- Compruebe si el reloj es el modelo correcto y tiene los accesorios completos en el paquete.
- Obtenga una tarjeta SIM (Por favor, apague el reloj antes de insertar la tarjeta SIM).
- Necesario para activar las funciones de flujo de datos, GPRS y visualización de llamadas.
- Descargue la APP en su teléfono móvil.

2. Instale la tarjeta Nano-SIM.

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado.
- Quite la tapa protectora de la tarjeta SIM. Utilice la herramienta suministrada para sacar la bandeja SIM.
- Coloque una tarjeta Nano-SIM en la bandeja SIM y asegúrese de que la parte del chip de la tarjeta está en el lado de arriba. A continuación, vuelva a colocar la bandeja e instale la cubierta protectora. (Si el modelo no tiene una bandeja SIM, simplemente inserte directamente la tarjeta Nano-SIM en la ranura y asegúrese de que la parte del chip de la tarjeta está en el lado de arriba).

3. Encender y apagar

Encender: Si el dispositivo está apagado, pulse prolongadamente el botón de encendido para encenderlo.

Apagar:

- Entre en los ajustes, elija la opción de apagado.
- Cuando el dispositivo se bloquea, puede utilizar el apagado remoto en el PC.

DESCARGA Y EMPAREJAMIENTO



- Escanee el código QR para descargar la APP e instalarla directamente.
- Entrar en la opción de información del dispositivo en el reloj y encontrar el código QR para escanear y descargar.

Registro e inicio de sesión.

Siga los pasos de la APP para registrarse e iniciar sesión.

Enlazar con el dispositivo.

Inicie sesión en la APP y busque el dispositivo correcto. El tipo de dispositivo correcto es SMART WATCH. Introduzca el código de registro para vincularse con el dispositivo.

Sobre el código de registro:

- Escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo o introduzca manualmente el código de 15 números de longitud.
- Entre en la página de información del dispositivo y encuentre la opción de código de registro, escanee o introduzca manualmente.



FUNCIONES

Localización: GPS +AGPS+ LBS +WIFI Localización en tiempo real en el mapa.

Rastreo: Encuentra el rastro en la APP.

Área de seguridad: Establecer área de seguridad en el dispositivo, le notificará en la APP cuando el usuario del reloj llegue o esté fuera de la zona designada.

Tiempo: Actualiza automáticamente el tiempo de la región local, en la página principal sólo tiene que deslizar desde la parte inferior de la pantalla para entrar en el tiempo rápidamente.

Contacto: Configurar un máximo de 15 miembros de sus amigos o familiares en la APP.

Interfaz de marcación: Puede activar o desactivar esta función en los ajustes de la APP.

SOS: Se pueden establecer 3 contactos de emergencia. Pulse el botón SOS (el botón en algunos modelos es el botón de encendido) durante 3 segundos más y hará una llamada de emergencia a los contactos designados por turnos. Si no hay nadie que responda, continuará marcando dos veces por turnos y se detendrá.

Notificación de mensajes: Notifica cuando el dispositivo activa o desactiva la función SOS en un SMS.

Safe K9

Smartwatch



Monitorización remota (voz): Una vez activada la función en la APP, el reloj marcará el número establecido. Esta llamada es unidireccional, sólo puede controlar la voz y el sonido del usuario del reloj.

Lista blanca: Active esta función y el reloj sólo recibirá las llamadas de los contactos. Bloqueará todas las demás llamadas.

Alarmas: Establezca 3 alarmas.

Cámara: Sacar fotos desde el dispositivo.

Galería: Guarda las fotos, y puedes borrar en ella o subir fotos a la APP.

Toma de fotos a distancia: Entra en la interfaz de la APP y haz clic en la opción "Foto remota" para controlar a distancia el reloj y la foto se subirá a la APP.

Micro chat: Chat en tiempo real entre el dispositivo y la APP. La APP puede enviar mensajes de texto o de voz al dispositivo en 15 segundos, y el dispositivo puede leer un mensaje no leído cada vez y sólo enviar mensajes de voz.

Videoconferencia: Realiza una videollamada con la cuenta vinculada en el móvil u otro dispositivo.

No molestar: Establezca 4 períodos en un tiempo. Bloquee todas las llamadas y mantenga el modo silencioso en este período designado.

Ajuste: Cambiar la interfaz, volumen, brillo, fecha y hora, volumen, apagado, información sobre el dispositivo.

INFORMACIÓN DISPOSITIVO

1. Código de registro: Escanéalo para registrar el dispositivo.
2. Cuenta oficial: Escanéalo para seguirnos y obtener más información.
3. Descarga de la APP: Descarga la APP de Setracker.

Quick math: Juego para niños.

Cronómetro: Para medir el tiempo.

Calculadora: Para el cálculo matemático habitual.

Miembros: Muestra la cuenta de los miembros de la familia que se vincula con el dispositivo.

Escenarios: 3 modos (Normal, Ahorro de batería, Seguir) El modo por defecto es el normal.

Corazón de amor: Se puede configurar en la APP, y el corazón de amor sólo se puede mostrar en la interfaz del reloj.

Apagado remoto: Orden de apagado remoto del reloj cuando está encendido.

Reinicio remoto: Envía un mensaje de reinicio remoto al reloj y reinicia el dispositivo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el dispositivo no puede conectarse al servidor en su primera vez de uso, y en la APP muestra el dispositivo está fuera de línea. Por favor, compruebe las siguientes condiciones:

- 1) Su tarjeta SIM es 4G y la red es normal o no.
- 2) El servicio de flujo de datos está activado y es normal o no.
- 3) La IP y el puerto, o el IMEI son correctos o no. El código IMEI en el dispositivo debe ser el mismo que el código de fábrica. Puede obtener el código enviando el mensaje pw,123456,ts# al reloj. (El reloj tiene una tarjeta SIM. Y el mensaje se envía en INGLÉS).
- 4) Si todavía no funciona, por favor comunicarse con soporte.
- 5) Si no se puede registrar, hay 2 problemas habituales:
 1. El código del dispositivo no existe o se ha registrado antes, bajo esta condición debe pedir ayuda a su vendedor.
 2. La cuenta se ha registrado antes. Bajo esta condición, sólo cambiar esta cuenta está bien.



PARÁMETROS BÁSICOS

Capacidad de batería	1000 mAh
Tiempo de carga	2 Horas aprox.
Duración Batería	8-9 Días
Duración llamadas	8-9 Horas
Batería	Batería de polímero de litio
Waterproof	IPX7
Pantalla	1,4" IPS
Resolución	240*240
Voltaje de carga	3.8V
Puertos	SIM/IO/Cargador/Auriculares
Cámara	Frontal - 0.3Mpix
Videollamada	4G HD



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl

