

# Produktdatenblatt

## Life Tel 5 L EX



### Technische Merkmale

- Maße: 152,6 x 64 x 26,7 mm
- Produktgewicht: 318g inkl. Akku
- Bildschirm 2,6" (6,604 cm) Gorilla Glass V3
- mit Handschuhen bedienbar
- Betriebssystem: Android 10
- Frequenzen: Band 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz  
3G WCDMA B1/2/4/5/8  
4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12  
MFB1/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B27/B28A/B28B/  
B29/B30/B66  
4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
4G LTE-TD: B34/B38
- WiFi 2.4 GHz + WiFi 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h with hotspot
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 4050 mAh, 3,7 V Replaceable
- Arbeitsspeicher 4 GB RAM
- Datenspeicher 64 GB ROM
- CPU: Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa Core
- Nahfeldkommunikation: NXP557
- Kamera: 13 MP AF rear / 5 MP FF front
- 128 GB ROM optional, erweiterbar auf 128 GB mit TF Karte/ micro SD
- GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
- NFC-Zugriffskontrolle
- Schutzarten : IP68 staub-/wasserdicht / MIL-STD 810G / Verwendbar ab -20 °C to 60 °C

## Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

### Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

### Willensunabhängige Alarme (Kurzzinformationen)

- **Ruhealarm:** wenn das Gerät keine Bewegung erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker). Die weitere Bewegungslosigkeit verursacht, dass ein richtiger Alarm ausgelöst wird, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Sturzalarm:** wenn das Gerät einen Sturz erkennt, löst die App einen Voralarm aus (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker) und danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Lagealarm:** wenn das Gerät eine Änderung der früher bestimmten Position erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker). Sollte sich die Position weiterhin nicht ändern, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Zeitalarm:** Bei jeder voreingestellten Zeit sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker), der Benutzer muss den Alarm quittieren, indem er die nachstehende Taste auf dem Bildschirm der App anklickt. Sollte der Benutzer den Voralarm nicht quittieren, dann wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **EscapeAlarm (Fluchalarm):** wenn das Gerät eine hektische Bewegung von min. 10 Sek. erkennt, dann sendet die App einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinker), danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

## W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 5 L EX automatisch im W-LAN - Netz ein.

### Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Bedienungsanleitung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)

### EX-Zonen:

ATEX approval: EX-Zone 1/21  
II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



**mobi-click®**  
your safety-kit