Configuración DTU (WIFI)

- A) Conecte el adaptador de corriente para alimentar la DTU, una vez que la DTU se encienda, las luces roja, verde y azul parpadearán un segundo por turno durante 30 segundos.
 B) Descargue la aplicación del instalador móvil de Hoymiles
 C) Utilice la aplicación para conectarse a la DTU.
- Abra la aplicación del instalador en su teléfono inteligente o tableta e inicie sesión.
- Haga clic en «O/M» (funcionamiento y mantenimiento) en la parte inferior de la página y luego en «Configuración de red»





Configuración DTU

✓ Seleccione la red inalámbrica de la DTU y haga clic en Conectar. (El nombre de red de la DTU se compone por DTUL y del número de serie del producto, y no tiene contraseña de manera predeterminada)



8

0

€ >

≙ >

â >

≙ >

≙ >

>

>

≙ >

>

€ >

D) Configuración con Internet

 ✓ Cuando la conexión tenga éxito, haga clic de nuevo en «Configuración de red» y entre a la página de Configuración de red.

0&M			<	Network Config
Powe	r Generation	1		
2021-12-27 15:45		Capacity 39,768 kW		
4221 Total	E	nergy This Month 2,059 MWh		Wi-Fi
		Lifetime Energy 69,887 MWh		۲
Normal: 3471 Offline: 596		Total Reduction 69,677 Ton	Please sel	ect a WiFi network and ente
Alarm: 153 Unfinished: 1	Carb	oon Emission Offset 38,709,472 Trees	Wi-Fi Passwe	ord Enter
Tools				Courd to DTU
Alarm Mi	cro Toolkit	Network Config		Send to DTU
	0	2		

enter the password.

775

Seleccione el router de wifi e introduzca la contraseña. Haga clic en «Enviar a DTU».



Configuración DTU

- La configuración de la red demora aproximadamente 1 minuto, sea paciente.
- ✓ Si la red no está conectada, verifique el Internet como se indica.
- ✓ Verifique el indicador luminoso de la DTU cuando la conexión sea exitosa (la luz verde debe permanecer encendida).

< Network Configuration	< Network Configuration
Network Configuration Succeed	Failed to connect to WiFi Network
	DTU Router S-Miles Server
1	1
Network Information Network Information Network Information Network Information Network Information	Please check the WiFi network and password.
OK Reset	Return
Overview History Mario	

coherente con lo anterior, actualice el firmware