



Inverter generator F 2001 iS

Nr art. 32625



Høydepunkter

- Stabil frekvens 50 Hz
- Inverterteknologi
- Spenningsstabilisering $\pm 1\%$
- Lavt støynivå THD $\leq 3\%$
- Ultrastille 91 dB(A)
- Kun 22 kg
- Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres
- Funksjon for å koble sammen to F 2001 iS-enheter i ett generatorsett
- Batteriladefunksjon

Tekniske parametere

Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V
Maks effekt	2,0 kW
Kontinuerlig effekt	1,8 kW
Merkestrøm	7,8 A
Motor	Rato
Modell	R 80 I
Sylindervolum	79,7 cm ³
Kjølesystem	Luft
Sylindre	1
Motortype	4-takt
Oljepanne	0,35 L
Start	Manuell
Drivstoff	Bensin
Tankvolum	4 L
Forbruk (effekt 50 / 100%)	0,67 / 1,1 L / h
Lydniv. (dBA 0m)	91 dB(A)
Vekt	22 kg
Lengde	498 mm
Bredde	290 mm
Høyde	459 mm

Standardutstyr

- 2 stk 230 V 16 A stikkontakter
- Stikkontakt og kabler for lading av 12 V 8,3 A batteri
- Elektronisk overbelastningsvern med varslingslampe
- Lampe for lavt oljenivå

Tilleggsutstyr og serviceutstyr

- Kabler for sammenkobling av to F 2001 iS-enheter Nr art. 26790
- Servicepakke (luftfilter, tennplugg, motorolje) Nr art. 29011

Standarder og direktiver

- **2000/14/EF**
Støyutslippsdirektivet som endret 2005/88/EC
- **2006/42/EF**
Maskindirektivet
- **2014/35/EU**
Lavspenningsdirektivet
- **2014/30/EU**
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet