



Nyhet



Inverter generator F 4001 iS

Nr art. 35772

Høydepunkter

- Stabil frekvens 50 Hz
- Inverterteknologi
- Spenningsstabilisering $\pm 1\%$
- Lavt støynivå THD $\leq 3\%$
- Ultrastille 96 dB(A)
- Kun 28 kg
- Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres
- Funksjon for å koble sammen to F 4001 iS-enheter i ett generatorsett
- Batteriladefunksjon

Tekniske parametere

Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V
Maks effekt	3,3 kW
Kontinuerlig effekt	3,0 kW
Merkestrøm	13 A
Motor	Rato
Modell	R 185 Vi
Sylindervolum	185 cm ³
Kjølesystem	Luft
Sylindre	1
Motortype	4
Oljepanne	0,5 L
Start	Manuell
Drivstoff	Bensin
Tankvolum	5,5 L
Forbruk (effekt 50 / 100%)	0,97 / 1,54 L / h
Lydniv. (dBA 0m)	96 dB(A)
Vekt	28 kg
Lengde	561 mm
Bredde	381 mm
Høyde	516 mm

Standardutstyr

- 2 stk 230 V 16 A stikkontakter
- USB-kontakt
- Stikkontakt og kabler for lading av 12 V 8,3 A batteri
- Elektronisk overbelastningsvern med varsel
- Lampe for lavt oljenivå

Tilleggsutstyr og serviceutstyr

- Eksosslange Nr art. 15876
- Adapter for avgasslange Nr art. 37087
- Kabler for sammenkobling av to F 4001 iS-enheter Nr art. 33398
- Servicepakke (luftfilter, tennplugg, motorolje) Nr art. 36991

Standarder og direktiver

- **2000/14/EF**
Støyutslippsdirektivet som endret 2005/88/EC
- **2006/42/EF**
Maskindirektivet
- **2014/35/EU**
Lavspenningsdirektivet
- **2014/30/EU**
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet