

Phonak

Charger BTE RIC

Technische Daten

Maße (L x B x H)	95 x 61 x 73 mm	
Gewicht	103 g	
Farbe	Champagner	
Betriebsbedingungen	5° bis +40° Celsius (41° bis 104° Fahrenheit)	
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit)	
Luftfeuchtigkeit beim Transport	Bis zu 90% (nicht-kondensierend)	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht-kondensierend)	
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 85% (nicht-kondensierend)	
Luftdruck während des Betriebs	800 hPa bis 1060 hPa	
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil USB-C-Kabel	
Externe Schnittstellen	USB-C-Anschluss	
Batterie	Keine	
Ladezeit*	0% bis 100%	3h
	0% bis 80%	1,5h
	30 min. Anpassung	10 min.

* Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Ladezustand des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

Netzteil

Eingang	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5% Max. Strom: 500 mA
---------	--

Wichtiger Hinweise

Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Verwenden Sie nur Phonak Ladegeräte mit den Phonak Hörgeräten.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

A Sonova brand

PHONAK
life is on