

Especificaciones técnicas

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 {4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal todos los repetidores de señal de radio Ajax</p>
<p>Comunicación con el hub o con el repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Según la región de venta.</p> <p>Potencia radiada aparente {PRA) máxima hasta 20 mW</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1700 m En espacios abiertos.</p> <p>Intervalo de sondeo 12 - 300 seg Se establece por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax.</p>	<p>Funciones</p> <p>Acceso sin contacto hasta 200 tarjetas y mandos</p> <p>Códigos de acceso hasta 200 códigos personales Uno por cada usuario registrado en el sistema. La cantidad de usuarios depende del modelo del hub.</p> <p>hasta 99 códigos Por cada usuario no registrado en el sistema. La cantidad de códigos depende del modelo del hub.</p> <p>1 código general Uno para el KeyPad Plus Jeweller.</p>

<p>Comunicación con el hub o con el repetidor</p> <p>Protección contra falsificación Autenticación del dispositivo</p>	<p>Funciones</p> <p>Código de coacción hasta 200 códigos personales Uno por cada usuario registrado en el sistema. La cantidad de usuarios depende del modelo del hub.</p> <p>1 código general Uno para el KeyPad Plus Jeweller.</p> <p>Indicación del modo de seguridad Solo cuando el teclado KeyPad Plus Jeweller está activado.</p> <p>Botón de función Botón de pánico Activa una alarma.</p> <p>Silenciar alarmas de incendio Silencia las alarmas interconectadas de los detectores de incendios.</p> <p>Protección contra forzado de contraseña El KeyPad Plus Jeweller se bloquea para 3 - 180 minutos si se introduce un código incorrecto 3 veces seguidas en 1 minuto. El tiempo de bloqueo se establece por un PRO o un usuario que tenga derechos de administrador en la app Ajax.</p>
---	--

<p>Alimentación</p> <p>Batería 4 baterías AA (FR6) Preinstaladas</p> <p>Duración de las baterías duración de batería de hasta 3,5 años Con el lector de pass y tag habilitado.</p> <p>duración de batería de hasta 4,5 años Con el lector de pass y tag deshabilitado.</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -1 O°C a +40°C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>
<p>Carcasa</p> <p>Colores blanco, negro</p> <p>Dimensiones 165 x 113 x 20 mm</p> <p>Peso 267 g</p> <p>Interruptor antisabotaje</p>	<p>Kit completo</p> <p>KeyPad Plus Jeweller 4 baterías AA/FR6 Preinstaladas Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>