

Especificaciones técnicas

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs todos los hubs Ajax</p> <p>Repetidores de señal todos los repetidores de señal de radio Ajax</p>
<p>Comunicación con el hub</p> <p> Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0 - 866.5 MHz 868.0 - 868.6 MHz 868.7 - 869.2 MHz 905.0 - 926.5 MHz 915.85 - 926.5 MHz 921.0 - 922.0 MHz Depende de la región de venta</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor 1 sensor PIR</p> <p>Distancia de detección hasta 12 m Cuando se instala a una altura de 2.4 m</p> <p>Ángulos de detección horizontal: 88.5° vertical: 80°</p>

<p>Comunicación con el hub</p> <p>Potencia radiada aparente {PRA) máxima 20 mW</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos</p> <p>Intervalo de ping 12-300 seg Se ajusta por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Protección contra falsificación Autenticación de dispositivos</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Velocidad de detección de movimiento de 0.3 a 2.0 m/seg La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular a la ruta prevista de intrusión a la instalación.</p> <p>Compensación de temperatura</p> <p>Sensibilidad 3 niveles Se ajusta por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Inmunidad a las mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm</p>
<p>Fuente de alimentación</p> <p>Batería 1 batería CR123A Preinstalada</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.4 m</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °Ca +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>

Carcasa

Color

blanco, negro

Dimensiones

11 O x 65 x 50 mm

Peso

86 g

Interruptor antisabotaje

Kit completo

MotionProtect Jeweller

1 batería CR123A

Preinstalada

SmartBracket

Kit de instalación

Guía de consulta rápida