

# Especificaciones técnicas

<p>Comunicación con panel de control o repetidor</p> <p><b>Tecnología de comunicación Jeweller</b></p> <p><b>Bandas de frecuencia</b> 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Según la región de venta</p> <p><b>Potencia radiada aparente {PRA} máxima</b> 20 mW</p>	<p>Compatibilidad</p> <p><b>Paneles de control</b> Hub Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Repetidores</b> ReX ReX2</p>
--	--

<p>Comunicación con panel de control o repetidor</p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 1300 m En espacios abiertos</p> <p><b>Intervalo de sondeo</b> 12-300 s Ajustada por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p><b>Protección contra falsificaciones</b> Autenticación de dispositivos</p>	<p>Instalación</p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de 0°C a +50°C</p> <p><b>Humedad de funcionamiento</b> hasta 100 %</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP65</p>
<p>Alimentación</p> <p><b>Batería</b> 2 baterías AAA preinstaladas</p> <p><b>Duración de las baterías</b> hasta 5 años</p>	<p>Carcasa</p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 56 x 56 x 14 mm</p> <p><b>Peso</b> <b>40 g</b></p>
<p>Contenido</p> <p>LeaksProtect Jeweller 2 pilas AAA Preinstaladas Guía rápida</p>	