


## Fuentes de Alimentación/ Cargadores

- ST-1206-1.5AQ** 1.5A continuo, 6/12 V C.C.
- ST-2406-2AQ** 1.5A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-3AQ** 2.5A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-5AQ** 4.0A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-7AQ** 7.0A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-10AQ** 9.0A continuo, 6/12/24 V C.C.




ST-1206-1.5AQ



ST-2406-2AQ

### Características:

- Convierte bajo voltaje de CA de entrada a bajo voltaje de CD de salida
- Voltaje de salida regulada y filtrada
- Protección de corto circuito
- Protección térmica y compensación
- Cargador de baterías de respaldo Incorporado
- Cambio a batería en caso de bajo voltaje
- Salida con fusible para una carga regulada
- 2 LED indican la entrada de alimentación de CA y el estado de salida de alimentación de CC
- Compatible con baterías plomo ácido o de gel recargables
- Protección contra polaridad invertida
- Incluye cinta de espuma y terminales de batería para una fácil instalación



ST-2406-3AQ



ST-2406-5AQ

### ST-1206-1.5AQ, ST-2406-2AQ, and ST-2406-3AQ


- Alta eficiencia a plena carga
- Diseño sin disipador de calor

### ST-2406-3AQ

- Corte de energía de la batería cuando el voltaje cae un 20%



ST-2406-7AQ



ST-2406-10AQ

### Especificaciones:

	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
<b>Voltaje CD</b>	6,12			6,12,24		
<b>Corriente (Continua)</b>		1.5A	2.5A	4.0A	7.0A	9.0A
<b>Corriente (Pico)</b>		2.0A	3.0A	5.0A	7.5A	10.0A
<b>Corriente salida (Maxima carga)</b>	6V=100mA, 12V=220mA			6V=100mA, 12V=220mA, 24V=450mA		
<b>Maxima CA entrada</b>	Ver " Tabla de seleccion de transformadores" al reverso					
<b>Fusible maestro</b>	3A		5A			10A
<b>Dimensiones</b>	2 7/8" x 2 1/4" x 1" (73x57x25mm)	2 7/8" x 2 1/2" x 1 3/8" (73x64x35mm)	2 7/8" x 2 7/8" x 1 3/8" (73x73x35mm)	3 3/4" x 2 7/8" x 1 9/16" (95x73x40mm)		5 1/2" x 5 1/8" x 2 3/16" (140x130x55mm)

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®**

PI\_ST-xx06-xxAQ\_201123\_SP.docx

## Selección de Transformador:

SECO-LARM tiene una línea completa de transformadores de Bastidor Abierto que complementan la fuente de alimentación / cargadores de la serie ST-2406. Para encontrar el transformador para una aplicación específica, consulte la siguiente tabla:

**Tabla de Selección de Transformadores:**

Output voltage	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
6V C.C.	12VCA/20VA	12VCA/20VA	ST-UV16-W50Q 16VCA/50VA	ST-UV16-W100Q 16VCA/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VCA/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VCA/180VA
12V C.C.	ST-UV16-W50Q 16VCA/50VA	ST-UV16-W50Q 16VCA/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VCA/100VA	ST-UV16-W100Q 16VCA/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VCA/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VCA/180VA
24V C.C.	N/A	ST-UV24-W50Q 24VCA/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VCA/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VCA/180VA	24~28VCA/210VA	28VCA/350VA

## Transformador de Bastidor Abierto

- ST-UV16-W50Q** 16VCA/50W
- ST-UV24-W50Q** 24VCA/50W
- ST-UV16-W100Q** 16VCA/100W
- ST-UVDA-W100Q** 24/28VCA/100W
- ST-UVDA-W180Q** 24/28VCA/180W

### Características:

- Bobinados blindados para reducir la interferencia electromagnética
- Voltaje seleccionable de entrada
- Voltaje seleccionable de salida algunos modelos



### Especificaciones:

Modelo	Voltaje de salida	Ampers	VA	Voltaje de entrada
ST-UV16-W50Q	16VCA	3.1	50VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
ST-UV24-W50Q	24VCA	2.1	50VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
ST-UV16-W100Q	16VCA	6.3	100VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
ST-UDVA-W100Q	24VCA	4.2	100VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
	28VCA	3.6	100VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
ST-UVDA-W180Q	24VCA	7.5	180VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz
	28VCA	6.4	180VA	120VCA or 240VCA 50/60Hz

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
 All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
 The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.  
**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®**