

Detector de Humo

ZD2102US-5

El detector de humo de VISION es un dispositivo de seguridad para el hogar. Este detector **tiene un sensor foto-eléctrico para una detención fiable y segura del humo**; cuando detecta una cierta densidad de humo, este hace sonar una alarma indicando que hay humo. Su sensibilidad de humo es de **0.5-4% / pie**.

El detector de humo tiene un botón de prueba y un led intermitente, por lo que siempre sabrás que la alarma de humo está funcionando correctamente. La alarma de humo te avisará cuando la batería esté baja, y también activará acciones en otros dispositivos Z-Wave o controladores Z-Wave para escalar la alarma. El Detector de humo también **puede activar una escena de alarma** dentro de la red Z-Wave; por ejemplo, puedes crear una escena de alarma para encender todas las luces de la casa cuando se detecta humo. Incluso en la mitad de la noche, puedes salir de la casa muy rápidamente cuando se detecta el humo.

Especificaciones Técnicas

• Modelo No:	ZD2102US-5
• Versión Z-Wave:	Z-Wave PLUS.
• Frecuencia Z-Wave:	908.42MHz (US).
• Rango de Funcionamiento:	30 metros en línea de vista sin obstáculos.
• Temperatura de Funcionamiento:	0°C ~ 49°C.
• Humedad Relativa:	10% a 95% de HR.
• Fuente de Alimentación:	1PC CR123A DC 3V.
• Sensibilidad:	Cumple con los estándares UL217 y EN14604.
• Tamaño:	120 mm de diámetro x 5.3 mm de profundidad.



Características Generales

- Dispositivo Z-Wave a pilas para una fácil instalación.
- Reporte de Estado Detención/Sin detención para monitorear áreas.
- Selección de Estado Armado/Desarmado.
- Vida útil de la batería aproximadamente 1 año (dependiendo el uso) y función de detección de batería baja.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**