

无线摄像头

操作说明书

www.360eyes.club



APP下载

由于微信限制,请使用浏览器或二维码扫描工具进行扫描下载

尊敬的用户,感谢您使用本公司产品,在使用本公司产品前
请务必仔细阅读操作手册并保存此操作手册以备后续参考

YCLSMS254
1

1.设备工作模式-认知与切换

1.1 设备工作模式-认知

模式一:无线远程连接模式

此模式配置完成后可以支持异地远程监控不受距离限制前提需要有wifi且可以正常上网为摄像机提供配网支持方可使用。

模式二:无网观看模式(若使用此模式无需注册登录)

此模式无需WiFi网络环境手机直连观看,工作原理为设备发出WiFi热点,手机通过app操作连接到摄像机的WiFi热点上实现近距离手机与摄像机直连观看。

1.2 红色指示灯的定义(请认真了解此定义方便下面配置摄像头)

①红色指示灯慢闪表示为默认出厂设置状态(以下称红灯慢闪状态)

②红色指示灯快闪表示为设备热点连接状态(以下称红灯快闪状态)

1.3 如何切换指示灯状态:

摄像机出厂默认为(红灯慢闪状态),要切换为(红灯快闪状态)长按复位键3秒放开完成切换若需要返回(红灯慢闪状态)再次长按复位键3秒返回至(红灯慢闪状态),切换方式来回替换。

温馨提示:

指示灯在哪里?请参考产品示意图找到指示灯位置。

复位键在哪里?请参考产品示意图找到复位键位置。

2

2.APP软件下载

方式一:用浏览器扫描说明书首页二维码或登录下载网址
<http://360eyes.club> 进行下载安装

方式二:在APP Store或谷歌应用商店搜索**360Eyes**进行下载安装

注:安卓系统只支持android4.1及以上版本,苹果系统只支持ios9.2及以上版本

3.注册与登录APP

用户注册:安装后进入登录界面,先注册再登录:

①打开APP

②点击“注册”,填写注册信息,完成注册

③输入账户与密码点击登录,登录完成后进入主界面



注册信息规则:支持邮箱地址与手机号码注册
(手机号码注册目前仅限中国大陆)

3

4.无线远程连接模式

该模式提供3种添加方式(1无线添加/2设备热点添加/3有线添加)推荐使用“无线添加”步骤简单,若添加不成功可选择“设备热点添加”,WiFi信号不稳定情况下推荐使用“有线添加”(仅支持带网口机型)

方式1.无线添加:

①点击主界面右上角“+”

②点击智能摄像机

③点击无线添加

④确认指示灯正在红灯慢闪,是-下一步;否-参考1.3

⑤输入WiFi密码后点击下一步

⑥等待配置摄像机

⑦弹出“命名框”,对摄像机进行自定义命名,即完成添加



4



5

*若配网失败,请断电重启后,再重新配置一次。

方式2.设备热点连接:

①点击主界面右上角“+”

②点击“智能摄像机”

③点击“设备热点”

④确认指示灯正在红灯快闪,是-下一步否-参考1.3

⑤输入WiFi密码,点击确定

⑥进入手机WiFi设置

⑦选择设备WiFi(WiFi名称为IPC365开头)

⑧返回APP等待设备连接

⑨弹出“命名框”,对摄像机进行自定义命名,即完成添加



6

方式3.有线添加(带网口设备):

确认指示灯正在红灯慢闪,是-继续以下步骤;否-参考1.3

①点击主界面右上角“+”

②点击“智能摄像机”

③点击“有线添加”

④点击“下一步”(如图将摄像机与路由器用网线连接)

⑤点击搜索到的摄像机“Mac地址”

⑥点击“添加此设备”

⑦等待连接

⑧弹出“命名框”,对摄像机进行自定义命名即完成添加



8

*若配网失败,请断电重启后,再重新配置一次。

7



*若搜索设备失败,请断电重启后,再重新配置一次。

9

5.无网观看模式

确认指示灯正在红灯慢闪,是-下一步;否-参考1.3

①点击登录界面下方“无网观看按钮”

②进入手机WiFi设置

③选择设备WiFi(WiFi名称为IPC365开头)

④返回APP即完成连接



10



(iOS端界面)

(Android端界面)

更多介绍请访问APP里面的使用帮助

请按以下步骤找到APP的使用帮助

①进入APP主界面

②点击屏幕右下角“我的”弹出设置界面

③点击使用帮助进入APP使用说明

④选择您需要了解的事项点击进入了解

注:因为系统持续更新以APP实际内容为准,恕不另行通知

11