

One Control Minimal Series Silver Para Bass Buffer

User Guide ユーザーガイド
CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE!!!

このたびは、ワンコントロール、ミニマルシリーズシルバーパーラベースバッファをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本機の性能を十分に発揮するため、
また誤使用による不具合を防ぐためにこの説明書をよく読んでお使い下さい。

One Control では、多くのギター・ベースに使用できる上質なバッファとして、BJF Buffer を様々な機器に搭載し、多くのプレイヤーから支持されてきました。

BJF Buffer はとても優秀なバッファであるのは間違いありませんが、基本的にはエレキギターを念頭に設計されています。そして、よく知られている通りエレキベースでも問題なく使うことができます。

Minimal Series Silver Para Bass Buffer は、BJF が新たに開発した、エレキベースのためのバッファです。エレキベースにとってはこれまでの“優秀な”BJF Buffer を超え、さらにベースに最適化された“最高の”バッファです。

Silver Para Bass Buffer には、Z というノブがあります。Z はインピーダンスを意味します。これはインプットインピーダンスを調整するもので、パッシブベースやアクティブベースなどのベース固有のインピーダンスに合わせられるのはもちろん、ローエンドの出方を微調整するためのコントロールノブとして操作することもできます。

Z ノブにより、インプットインピーダンスは 50K~390K Ω の範囲で操作することができます。

Z ノブの効果は、接続するベースのインピーダンスによって異なります。ローエンドをかなり調整できることもあれば、前に別のバッファと同様の動作をするエフェクトが入っていると全く効果がないこともあります。

アウトプットインピーダンスは 2k Ω に設定されています。

また、Silver Para Bass Buffer にはアウトプットが 2 つあります。2 つのアウトプットはスプリットアウトされており、ベースアンプと DI など、ベースで特に多用されるの 2 経路への出力を行うことができます。

Silver Para Bass Buffer は、まさにベースのために設計されたベース用バッファなのです。

●コントロール

Z: インプットインピーダンスを調整します。

●スペック

インプットインピーダンス: 50k-390k Ω

アウトプットインピーダンス: 2k Ω

消費電流: 3.5mA

サイズ:

39W \times 92D \times 32Hmm (突起含まず)

42W \times 92D \times 47Hmm (突起含む)

重量: 226g

Minimal Series Silver Para Bass Buffer はスタンダードなセンターマイナス DC9V アダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

制作: LEP INTERNATIONAL 〒025-0098 岩手県花巻市材木町 12-19 TEL: 0198-23-6600