



 <p><b>Smart Plug Instruction</b> Any problems please follow Gosund on <a href="#">f</a> and consult the service staff</p>	<p><b>▶ At a Glance</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Socket Panel</li> <li>Power Plug</li> <li>ON/ OFF Button</li> <li>Flame Resistant Material</li> <li>USB Port * 2</li> </ol>	<p>Note: ON/OFF button can be used as restore button, long press can change the flashing speed and will restore your smart socket to factory defaults. Only do this if you are sure you want to erase all your settings.</p> <p><b>▶ Parameters</b> Rated Voltage: 230V Rated Current: 16A (Max) USB Port Current: 2.1A (Max) Working Temp: -20-45 °C Work Humidity: 5 - 90% RH WIFI Frequency: 2.4GHz Rated Power : 3680W</p> <p><b>▶ Install the "Gosund" APP</b> 1. You may find the "Gosund" APP on Apple App store, Google play, or scan the QR code</p>	<p>below to download it; 2. Enter the register/ log in interface, input the phone number for getting the verification code to register an account.</p>  <p>The free app is compatible with mobile devices that support iOS 8.0 above, Android 4.4 above.</p> <p><b>▶ Connecting Your Socket with APP</b> Note: 1. Please use our official APP "Gosund",</p>	<p>and create an account in Gosund. 1. Bitte choose "Add Device" or the "+" 2. Choose "Electrical outlet"; 3. Make sure "the indicator light rapidly blinks", then "Confirm"; 4. Enter your home WiFi code, please make sure the WiFi code correct, then confirm; 5. Wait the connection to 100%; 6. Successfully, and you can rename the plug if you like.</p> <p><b>Easy Mode</b> 1. Please choose "Add Device" or the "+" (at the upper right corner); 2. Choose "Electrical outlet"; 3. Make sure "the indicator light rapidly blinks", then "Confirm"; 4. Enter your home WiFi code, please make sure the WiFi code correct, then confirm; 5. Wait the connection to 100%; 6. Successfully, and you can rename the plug if you like.</p>	<p><b>AP Mode</b> 1. Please choose "Add Device" or the "+", Choose "Electrical outlet" and choose AP Mode (at the upper right corner); 2. Long press on/off button of the socket for 10 seconds and make sure "the indicator light slowly blinks", then "Confirm"; 3. Enter your home WiFi code, please make sure the WiFi code correct, then confirm; 4. Click "Connect Now"; 5. Then you will come to your Wi-Fi Setting, and choose the "Smart Life-XXXX"; 6. Back to "Gosund" APP, it will show "Connecting Now", wait the connection to 100%; 7. Successfully, and you can rename the plug if you like.</p> <p><b>▶ Getting to know "Gosund" APP</b> A.Devices</p>	<p>You can add listed devices by tap the "+" at the top right at this page:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Switches</b> Switches allow you to turn on/off your device in your home. Tap to the icon at the upper right of the page, you are able to modify the device name or even create a group if you have several device which means you can turn multiple devices on or off at the same time.</li> <li><b>Schedule</b> Schedule the device "lights" to turn on when you wake up or to automatically turn on when you get home. Turn devices on and off at different times to let people know that someone is home while you are away.</li> <li><b>Countdown</b> You can set the device on or off after the specific as you want with this function.</li> <li><b>Electric</b> You can check the real time and historical power consumption here if your device is built</li> </ol>
 <p><b>Intelligente Steckdose</b> <b>Bedienungsanleitung</b> Any problems please follow Gosund on <a href="#">f</a> and consult the service staff</p>	<p><b>▶ Auf einen Blick</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Steckdosenleise</li> <li>Netzstecker</li> <li>AN/AUS Taste</li> <li>Flammfestes Material</li> <li>USB-Anschlüsse * 2</li> </ol>	<p>Hinweis: Ein/Aus Taste kann auch als Wiederherstellung-Taste verwendet werden, drücken Sie lange, um die Flash-Geschwindigkeit zu ändern und um die intelligente Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Tun Sie dies nur wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Einstellungen löschen möchten.</p> <p><b>▶ Parameters</b> Nennspannung: 230V Nennstrom: 16A (Max) USB Port aktuell: 2.1A (Max) Arbeitstemperatur: -20-45 °C Arbeitsfeuchtigkeit: 5 - 90% RH Wlan Frequenz: 2.4GHz Nennleistung: 3680W</p> <p><b>▶ Installieren Siedie „Gosund“ APP</b></p>	<p>1. Die „Gosund“ APP herunterladen. (Im Apple App store, Google play suchen, oder einfach den QR-code scannen); 2. Geben Sie die Telefonnummer auf den Anmelde-/Einlog-Seiten ein, um den Bestätigungscode zum Registrieren eines Kontos zu erhalten.</p>  <p>Die kostenlose App ist mit smart Phone kompatibel, mindestens iOS 8.0 oder Android 4.4</p> <p><b>▶ Verbinden Sie Ihre Steckdose mit der APP</b></p>	<p>Hinweis: 1. Bitte benutzen Sie unsere offizielle APP „Gosund“ und erstellen Sie ein Konto bei Gosund. 2. Wählen Sie 2.4G WiFi für die erste Verbindung. 3. Zwei Modi zur Auswahl: Einfacher Modus und AP Modus. Der einfacher Modus wird empfohlen. Wenn Sie den einfacher Modus nicht anschließen können, wählen Sie den AP-Modus.</p> <p><b>Einfacher Modus</b> 1. Bitte wählen Sie „Geräte hinzufügen“ oder „+“ (in der oberen rechten Ecke); 2. Wählen Sie „Steckdose“; 3. Stellen Sie sicher, dass „die Anzeigelampe schnell blinkt“ und dann „Bestätigen“; 4. Geben Sie Passwort des Wan-Netzwerk ein und bestätigen Sie anschließend;</p>	<p>5. Warten Sie bis die Verbindung automatisch erfolgreich wird; 6. Fertig. Sie können die Steckdose umbenennen, wenn Sie möchten.</p> <p><b>AP Modus</b> 1. Bitte wählen Sie „Geräte hinzufügen“ oder „+“, „Steckdose“, und AP Modus (in der oberen rechten Ecke); 2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 10 Sekundendrück, bis die Anzeigelampe langsam blinkt und dann „Bestätigen“; 3. Geben Sie Passwort des Wan-Netzwerk ein und bestätigen Sie anschließend; 4. Tippen Sie „Jetzt verbinden“; 5. Dann kommen Sie zu Ihrer Wi-Fi-Einstellung und wählen das "Smart Life-XXXX"; 6. Zurück zur „Gosund“ App. Es wird „Jetzt verbunden“ angezeigt. Warten Sie, bis</p>	<p>die Verbindung zu 100% hergestellt ist. 7. Fertig. Sie können die Steckdose umbenennen, wenn Sie möchten.</p> <p><b>▶ Lernen Sie „Gosund“ APP kennen</b> A. Geräte Sie können gelistete Geräte hinzufügen, indem Sie oben rechts auf dieser Seite das „+“ tippen:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Schalter</b> Über Schalter können Sie Ihr Gerät überall ein- und ausschalten. Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite, können Sieden Gerätenamen ändern oder sogar eine Gruppe erstellen, wenn Sie über mehrere Geräte verfügen. D.h., dass Sie mehrere Geräte gleichzeitig ein- oder ausschalten können.</li> <li><b>Timer</b> Planen Sie, dass das Gerät „leuchtet“, wenn Sie aufwachen, oder automatisch, wenn Sie nach Hause gehen. Schalten Sie die Geräte zu unterschiedlichen Zeiten ein und aus, und mitteilen, dass jemand während Ihrer Abwesenheit zu Hause ist.</li> <li><b>Countdown</b> Mit dieser Funktion können Sie das Gerät ein- oder ausschalten, wie Sie wollen.</li> </ol>

正面

<p>with energy monitoring function.</p> 	<p><b>B. Scenes</b> With this function, you can create your characteristic as you want.</p> <p><b>C. Profile</b> Profile is the entrance for the users to manage personal information.</p> <p><b>▶ Safety Information</b> The device is recommended for use indoors and in a dry location. power outlet shall be used within its published outlet rating on the instructions. Please contact seller for replacement if there is any damage caused by transportation. Please plug in the socket in proper condition and away from children. Please plug in socket fully while using for safety concern.</p>	<p>Please do not disassemble or install the socket, otherwise there may cause product damaged or security risks.</p> <p><b>▶ Using Amazon Echo Quick Guide What You'll Need ...</b></p> <p>Make sure your Echo dot is connected with your Amazon Alexa and you have a "Gosund" APP account. <b>A. Enable our Skill in Alexa APP</b> Log in your Amazon Alexa, choose "Skill" in the option bar, and then search "Gosund" in the search bar; select "Gosund" in the search result and then click "Enable"</p>	 <p>Input your account and password that you have registered at "Gosund" APP. When you set the right page, it means your Alexa account is connected with your "Gosund" account.</p>	<p><b>B. Control Smart Plug by Voice</b> 1. After Alexa is linked to your "Gosund" App, you can now control the socket via Echo. Discovering devices simply say to Echo: "Echo (or Alexa), discover my device." or choose "add device" to discover the smart plug. Echo will start to find the device which is added in "Gosund" app. It will take about 20 seconds to show the result. Or you may click "Discover devices" on the Alexa App, and it will successfully show available devices. Note: "Echo" is one of the wakeup name, the other two names are Alexa and Amazon. 2. Support Skill List You can control devices by instructions like below: "Alexa, turn on/off *** (name of the smart socket)" "Alexa, turn on lamp." "Alexa, turn off lamp."</p>	<p>Note: The name of the device must be consistent with the name of the plug on the "Gosund" App. The name is recommended to use easy pronunciation of English words.</p> <p><b>▶ After-sale &amp; Warranty</b> All Gosund products come with a limited warranty of 12 months from the date of purchase. And we have a professional customer team to attend to your questions or comments concerning our products. Please do not hesitate to contact us at: service.eu@gosund.com or at our Official Facebook: <a href="https://www.facebook.com/gosund.official/">https://www.facebook.com/gosund.official/</a> We will do our best to help you resolve any problems you might have about our products until you are satisfied. We appreciate your support and cooperation.</p>	<p>Manufacturer: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd Address: F2F, No.14, XinWuYuan Industrial Area, DiFu Road, GuShu, Xi'Xiang Town, Bao'An District, Shenzhen, China Support Email: service.eu@gosund.com Website: www.gosund.com</p> 
<p>4. Electric Hier können Sie den Echtzeit- und historischen Stromverbrauch überprüfen, wenn Ihr Gerät mit einer Energiüberwachungsfunktion ausgestattet ist.</p> 	<p><b>B. Szenen</b> Mit dieser Funktion können Sie Ihr gewünschtes Merkmal erstellen.</p> <p><b>C. Profil</b> Profil ist der Zugang für die Benutzer, um persönliche Information zu verwalten.</p> <p><b>▶ Sicherheitsinformation</b> Das Gerät wird nur zur Verwendung in Innenräumen und an einem trockenen Ort empfohlen. Die Steckdose muss in der veröffentlichten Steckdose gemäß den Anweisungen verwendet werden. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, wenn ein Transportschaden vorliegt. Bitte stecken Sie die Steckdose in einwandfreiem Zustand und von Kindern fern. Bitte stecken Sie die Steckdose aus</p>	<p>Sicherheitsgründen vollständig ein. Bitte zerlegen oder installieren Sie die Steckdose nicht, da sonst Produktschäden oder Sicherheitsrisiken auftreten können.</p> <p><b>▶ Was Sie brauchen, wenn Sie Amazon Echo nutzen möchten...</b></p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Echo Dot mit Ihrem Amazon Alexa verbunden ist und Sie ein APP-Konto „Gosund“ haben. <b>A. Aktiviere unsere Fähigkeit in Alexa APP</b> Melden Sie sich bei Ihrem Amazon Alexa an, wählen Sie in der Optionsleiste „Skill“ und suchen Sie dann in der Suchleiste nach „Gosund“. Wählen Sie im Suchergebnis „Gosund“ und klicken Sie auf "Aktivieren".</p>	 <p>Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor registriert hatten; wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem Smart Life-Konto verknüpft ist.</p> <p><b>B. Intelligente Steckdose per Sprache steuern</b> 1. Nachdem Alexa mit Ihrer "Gosund" App verbunden ist, können Sie den Sockel jetzt</p>	<p>über Echo steuern. Sagen Sie einfach zu Echo: „Echo (oder Alexa), finde mein Gerät.“ Oder wählen Sie „Gerät hinzufügen“, um den Smart Plug zu finden. Das Echo beginnt, das Gerät zu finden, das in der „Gosund“-App hinzugefügt wird. Es dauert ungefähr 20 Sekunden, um das Ergebnis anzuzeigen. Oder klicken Sie in der Alexa App auf "Geräte entdecken", um die verfügbaren Geräte anzuzeigen. Hinweis: „Echo“ ist einer der Wecknamen, die anderen Namen sind Alexa und Amazon. 2. Unterstützte Fertigkeitensliste Sie können Geräte wie folgt steuern: - „Alexa, ein / ausschalten *** (Name der intelligenten Steckdose).“ - „Alexa, mach die Lampe an.“ - „Alexa, mach die Lampe aus.“ Hinweis: Der Name des Geräts muss mit dem</p>	<p>Namen des Steckers in der „Gosund“-App übereinstimmen. Der Name wird empfohlen, wenn die Sprache auf Englisch einfach ist.</p> <p><b>▶ Kundenservice &amp; Garantie</b> Für alle Gosund-Produkte gibt es eine beschränkte Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Und wir haben ein professionelles Kundenteam, das sich Ihren Fragen oder Kommentaren zu unseren Produkten widmet. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: service.eu@gosund.com oder auf unserem offiziellen Facebook: <a href="https://www.facebook.com/gosund.official/">https://www.facebook.com/gosund.official/</a> Wir werden Ihnen bei der Lösung der Probleme mit unseren Produkten helfen, bis Sie zufrieden sind. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und cooperation.</p>	<p>Hersteller: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd Adresse: F2F, No.14, XinWuYuan Industrial Area, DiFu Road, GuShu, Xi'Xiang Town, Bao'An District, Shenzhen, China Website: www.gosund.com Unterstützte E-Mail: service.eu@gosund.com</p> 

反面