

## DIGIFORCE

Li-ion Polymer Battery

### LPB-SE2/SE2-H

取り付け説明書 | 電池拆裝説明書

※本バッテリーは、iPhone SE2対応です。バッテリー交換を行う前に、下記の対応モデル番号と一致しているかご確認ください。

対応モデル番号：A2275 / A2296 / A2298

※バッテリー交換は自己責任となります。ご使用に際しては、「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご注意ください。また、ご購入の際は、「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご注意ください。

本電池がiPhone SE2の替換電池。交換前請確認iPhoneの机型是否一致。iPhone SE2的型号号码：A2275 / A2296 / A2298

备注：更換電池前，請認真閱讀安裝注意事項，如操作不當引起的個人損害，本公司不承擔賠償責任。

使用工具 (1~12の工具が付属しております) | 使用工具 (1~12为配套工具。)

1. プラスドライバー   十字螺丝刀头(PH000)	10. 輪ゴム   橡皮筋
2. 星形ドライバー   星型螺丝刀头(0.8mm)	11. マグネットシート   磁垫
3. ピンセット (絶縁)   镊子	12. 防水テープ   防水胶
4. ヘラ (棒状)   长型撬棒	
5. ヘラ (幅広)   宽型撬棒	
6. バッテリー用両面テープ × 2枚   電池专用胶 × 2个	
7. ビック (薄手)   薄垫片	
8. ビック (厚手)   厚垫片	
9. 吸盤   吸盘	

※ご準備していただく道具 (以下は付属しておりません) | 下記の工具为自备工具

- 500ml未開封ペットボトル(常温) | 500ml未开封的矿泉水或饮料
- ヘアドライヤー | 电吹风机

#### 工具の使用方法

	【マグネットシート】 ネジなどのパーツを取り外した際に、紛失や取り付け位置の間違いを防ぐため、説明書記載の番号と同じ番号の箇所にご使用ください。
	【磁垫】 磁垫帶有磁性，對螺絲、鐵片具有吸附作用。磁墊使用方法：整齊有序放置拆下的螺絲和零件，請小心存放，切勿打亂。
	【薄垫片】 ネジに対して垂直に力を加えながら回してください。星形プラスドライバーは先端を交換してご使用ください。
	【ヘラ (幅広)】 ヘラ (幅広) は、図の向きでご使用ください。
	【長型撬棒】 左图示为螺丝刀使用参考姿势及螺丝刀头更换方法。
	【吸盤】 吸盤は同じ強さで引き上げてください。また、強引に引っ張らず、断続的に力を加えてご使用ください。吸盤を強引に引っ張ると、吸盤やiPhone内部のケーブルを破損させる恐れがあります。 ※室温が低い場合は吸盤が硬化する可能性があります。お湯に浸す等、温めてからご使用ください。
	【電池胶】 左图示为電池胶使用方法。在室温较低的环境下使用时，電池胶的粘性會變弱，使用时需要在電池胶表面來回按壓，讓電池胶更好地粘着在電池表面。

※吸盤は低い場合は吸盤が硬化する可能性があります。お湯に浸す等、温めてからご使用ください。

【ドライバー】  
ネジに対して垂直に力を加えながら回してください。星形プラスドライバーは先端を交換してご使用ください。

【螺丝刀】  
左图示为螺丝刀使用参考姿势及螺丝刀头更换方法。

【ヘラ (幅広)】  
ヘラ (幅広) は、図の向きでご使用ください。

【宽型撬棒】  
左图示为宽型撬棒使用参考姿势。

【吸盤】  
吸盤は同じ強さで引き上げてください。また、強引に引っ張らず、断続的に力を加えてご使用ください。吸盤を強引に引っ張ると、吸盤やiPhone内部のケーブルを破損させる恐れがあります。 ※室温が低い場合は吸盤が硬化する可能性があります。お湯に浸す等、温めてからご使用ください。

【電池胶】  
左图示为電池胶使用方法。在室温较低的环境下使用时，電池胶的粘性會變弱，使用时需要在電池胶表面來回按壓，讓電池胶更好地粘着在電池表面。

【バッテリー用両面テープ】  
室温が低い場合はテープが硬化し粘着力が低下している可能性があります。バッテリー用両面テープ、ならびにバッテリーと共に室温 (20℃前後) に慣らすか、手で温める等を行って作業を行ってください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

**01**

● 交換を始める前に必ずiPhoneのデータのバックアップを行ってください。また、バッテリー残量が残っている状態での作業は大変危険ですので、画面の「設定」より「画面表示と明るさ」を選び、「明るさ→最大・自動ロック→なし」に設定し、電源がOFF (バッテリー残量0%) になってから交換を始めてください。

打开手机电源，在设置→通用→自动锁定选项调到永不，在设置→显示与亮度里将亮度调到最大。然后将手机放置安全地方，等待手机将电量耗尽。

**08**

● 吸盤の突起部分を引っ張り、吸盤を外します。図の赤枠部分 (2か所) は液晶画面と本体を接続しているケーブルがあります。ケーブルを損傷させないように注意しながら液晶画面をホームボタン側 (図に対して右側) に少しスライドさせ、液晶画面を手前から開いてください。

拉动吸盘上的小头取下吸盘。打开手机前，请注意红框屏幕排线位置，然后缓慢打开屏幕。

**02**

● 図の2か所のネジを星形ドライバーで外し、マグネットシートの該当番号へ置きます。

用星型螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**09**

● 液晶画面を開き、500mlの未開封ペットボトル(常温)に輪ゴムで固定します。液晶画面は90度以上開けるとケーブルを破損させる恐れがありますのでご注意ください。

注意橡皮筋固定屏幕的角度不要超过90度。将屏幕靠在矿泉水瓶上用橡皮筋固定。

**03**

● 防水テープの粘着を弱めるため、ドライヤーで外周を1~2分ほど均一に温めます。ドライヤーを近づけ過ぎると本体が熱くなり、故障や火傷の恐れがあります。ご注意ください。

根据电吹风机吹出的热量，控制好加热距离。用电吹风机在手机四周边缘均匀加热1~2分钟。

**10**

● ドライバーの先端をプラスドライバーに交換し、図の部分に2秒間ほどあてて磁力を弱めます。

用十字螺丝刀在上图位置加磁2秒左右。

**04**

● 図のように、ホームボタン左上の位置に吸盤を貼り付けてください。本体をしっかり持ち、反対の手で吸盤を慎重に引き上げ、液晶画面と本体の間に2mm程度の隙間を作ります。隙間ができない場合は、手順03へ戻り、再度ドライヤーで温めてください。

用吸盘在HOME键左上方3mm~10mm处吸附。用吸盘将屏幕与机身拉开2mm左右的间隙。

**11**

● プラスドライバーを使用して図のネジ (3~6) を外し、マグネットシートの該当する番号へ置きます。

用十字螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**05**

● 充電差込口側にできた隙間に、ピック (薄手) を軽く差し込み固定します。

用手将吸盘向上拉起的同时，在机身左下角位置将薄垫片插入屏幕和机身的间隙。由于防水胶粘性很强，用吸盘拉开时请保持耐心!

**12**

● ピンセット (絶縁) を使用してバッテリーの保護プレート (A) を取り外し、マグネットシートの「A」へ置きます。

用镊子将铁片盖板取下，按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**06**

● もう一枚のピック (厚手) を差し込み、矢印の方向へスライドして接着剤を削がっていきます。SIMトレイ側の内部にはケーブルがあります。ピックを差し込み過ぎないようにご注意ください。

用厚垫片沿上图标示方向将屏幕和机身划开。

**13**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、図の赤枠部分にあるバッテリーのコネクタを取り外します。コネクタ部分を損傷させないようにご注意ください。

用长型撬棒将電池排線拆开并拨开使其与主板无接触。

**07**

● 図の角の部分は接着剤が強いので、何度かピック (厚手) をスライドして接着剤を削がってください。

用厚垫片在图标示位置来回将屏幕划开。红框位置防水胶面积较大，请耐心操作!

**14**

● プラスドライバーを使用して図のネジ (7~9) を取り外し、マグネットシートの該当する番号へ置きます。ピンセット (絶縁) を使用して保護プレート (B) を取り外し、マグネットシートの「B」へ置きます。

用十字螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开后，用镊子将铁片盖板取下，螺丝和铁片按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**⚠ 安全上のご注意 ※必ずお守りください。| 安裝注意事項**

ご使用いただく前に必ず安全上のご注意※をお読みの上、記載事項に従って正しく安全にご使用ください。お使いになる方への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

- リチウムイオン電池は非常に危険な内部構造をしています。説明書に正しい交換してください。誤った取り扱いによって爆発・発火の恐れがありますので、十分にご注意ください。
- 対応する機種以外には取り付けないでください。
- データの紛失を防ぐため、交換前には必ずデータのバックアップを行ってください。
- 発熱、破裂、発火などの恐れがありますので、バッテリーの残量は必ず十分に作業を行ってください。
- 火気がなく、換気の良い安全な場所で作業を行ってください。また、カテナや布類など燃えやすいものの近くでは作業しないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- バッテリーを火の中や水の中に投入したり、水で濡らしたりしないでください。
- バッテリーに落下や投げつけなどの強い衝撃を与えないでください。発熱、破裂、発火などの原因となる恐れがあります。また、衝撃が加わったバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーを高温になる場所で保管や放置しないでください。発熱、破裂、発火などの恐れがあります。
- 交換作業中は、バッテリーに工具や器具等が触れたり、突き刺さらないよう注意してください。また、バッテリーに無理な力を加えて折り曲げないよう注意してください。傷や内部短絡により、発熱、発煙、発火、破裂などの恐れがあります。
- 交換作業中、発熱、発煙、発火、変形、変色等に気が付いた場合は直ちに作業を中止してください。また、そのまわりの部品を使用すると、発熱、発煙、発火、破裂等の恐れがありますので作業はお控えください。
- バッテリーを改造、分解しないでください。
- 乳幼児の手が届かない場所で使用・保管してください。
- バッテリー膨張やバッテリー劣化の原因となりますので、交換後は、長時間充電を繋いだままの状態では放置や充電しながらの操作、浅い充電を頻りに繰り返す、高温環境下で使用や保管、バッテリーがそのまま長期放置する等のお取り扱いをしないでください。
- バッテリーを廃棄する際は、コネクタや端子部分に絶縁テープを巻き、お住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

【ドライバー】  
ネジに対して垂直に力を加えながら回してください。星形プラスドライバーは先端を交換してご使用ください。

【螺丝刀】  
左图示为螺丝刀使用参考姿势及螺丝刀头更换方法。

【ヘラ (幅広)】  
ヘラ (幅広) は、図の向きでご使用ください。

【宽型撬棒】  
左图示为宽型撬棒使用参考姿势。

【吸盤】  
吸盤は同じ強さで引き上げてください。また、強引に引っ張らず、断続的に力を加えてご使用ください。吸盤を強引に引っ張ると、吸盤やiPhone内部のケーブルを破損させる恐れがあります。 ※室温が低い場合は吸盤が硬化する可能性があります。お湯に浸す等、温めてからご使用ください。

【電池胶】  
左图示为電池胶使用方法。在室温较低的环境下使用时，電池胶的粘性會變弱，使用时需要在電池胶表面來回按壓，讓電池胶更好地粘着在電池表面。

【バッテリー用両面テープ】  
室温が低い場合はテープが硬化し粘着力が低下している可能性があります。バッテリー用両面テープ、ならびにバッテリーと共に室温 (20℃前後) に慣らすか、手で温める等を行って作業を行ってください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

**15**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、図の赤枠部分にある液晶画面のコネクタ (3か所) を取り外します。コネクタ部分を損傷させないようにご注意ください。

用长型撬棒将屏幕排线和摄像头排线撬开。

**22**

● 液晶画面を本体に軽く置き、電源が入るかどうかの確認を行います。電源が入らない場合は、再度コネクタを接続し直してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

**16**

● 本体と液晶画面を分離します。

将屏幕与主机分离出来。

**23**

● 交換用バッテリーが正常か確認するため、交換用バッテリーを仮置きし、図の赤枠部分にバッテリーコネクタを接続し取り外します。正確に取り付けられると「カチッ」とした音と感触があります。コネクタ部分を損傷させないようにご注意ください。

拿出DIGIFORCE新電池，用手指將電池排線扣在主机上。扣電池排線時，聽到「嗶」的聲音表示排線已扣好。

**17**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、バッテリー用両面テープの端をバッテリーから剥がります。バッテリーの外表に穴が開けたり、傷を付けたりしないようご注意ください。

用长型撬棒將電池胶頭拆下。

**24**

● 液晶画面を本体に軽く置き、電源が入るかどうかの確認を行います。電源が入らない場合は、再度コネクタを接続し直してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

※起動しない場合は、作業を中止し株式会社デジフォース (カスタマーサポート) までご連絡ください。確認後は必ず電源を切り、液晶画面をベッセル(常温)に固定してください。

**18**

● 図の赤枠 (4か所) にあるバッテリー用両面テープの端を剥がります。

將電池兩端的電池胶頭拆下，因為左側的胶頭較薄，請耐心操作，不要戳破電池。

**25**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、先にバッテリーのコネクタを取り外し、バッテリーを本体から取り出します。次に、液晶画面のコネクタ (3か所) を取り外して液晶画面を分離してください。各コネクタを取り出す際は、コネクタ部分を損傷させないようにご注意ください。

取出電池時，注意不要用手接觸電池排線接口。用長撬棒先將電池排線撬開，再將屏幕排線撬開，把屏幕與主機分離並將電池取出。

**19**

● 下側 (図に対して右側) にあるバッテリー用両面テープの端を指でつまみ、ゆっくと慎重に引っ張り、テープを抜き取ります。隣のテープも同様に抜き取ってください。

將四條電池胶用手指先拉出一部分。

**26**

● バッテリー用両面テープの青いフィルムを図のように下から剥がります。

將電池胶藍色保护膜撕掉。

**20**

● 上側 (図に対して左側) にあるバッテリー用両面テープの端をピンセット (絶縁) で挟み、ゆっくと引っ張りながら巻き取るようにして抜き取ります。隣のテープも同様に抜き取ってください。テープが途中で切れた場合は、『裏面A』へお進みください。

再用镊子將電池胶夾住旋轉靠外方向均勻用力緩慢拉出，注意拉出時的力度！如果膠帶時將電池胶拉斷，請跳轉到步驟A繼續操作。

**27**

● 交換用バッテリーの裏面 (印字のない面) に、バッテリー用両面テープを貼ります。両面テープの端 (黒い部分) がバッテリーからはみ出るように貼ってください。

將膠胶頭較薄一端電池胶與電池排線一側的邊緣按圖示對齊，將電池胶貼在電池沒文字的面。

**21**

● バッテリー用両面テープが全て (4か所) 抜き取れたら、バッテリーを本体から取り出します。

將電池與主機分離出來。

**28**

● ピンクのフィルムの上から接着剤の部分を複数回こすり、しっかりとバッテリーに定着させてください。

用手指在電池胶上來回多次按壓。

