



spc.es



GOSSIP 2

A COMUNICAÇÃO É VITAL.
TORNEMO-LA FÁCIL.



SKU 7620N EAN 8 436542 859332

Unidades por embalagem 4



CALLER ID



HANDS FREE



50



DISPLAY



ECO MODE

TECLAS E NÚMEROS GRANDES

Telefone altamente indicado para pessoas séniores ou com perda de visão, uma vez que o teclado equipado com teclas separadas e números facilmente legíveis tornam a realização de chamadas realmente fácil.



MODO ECO: MENOS RADIAÇÕES

O telefone não emite nenhuma radiação quando está no modo standby. E durante uma chamada, a tecnologia eco-friendly ajusta a transmissão de energia à distância entre a estação base e o terminal.



A COMUNICAÇÃO É VITAL. TORNEMO-LA FÁCIL.

SKU	7620N
EAN	8 436542 859332
ECRÃ	
ECRÃ ILUMINADO	Sim. Luz de fundo azul
NOME DO PORTÁTIL	Configurável
INDICADORES NO ECRÃ	Tempo de conversação. Estado da bateria. Cobertura.
IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS	
IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS	✓
AGENDA	50 nomes e números
LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS	10
LISTA DE CHAMADAS EFETUADAS	5
RECHAMADA PARA O ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	✓
TECLADO	
MUTE / SILENCIADOR O MICROFONE	✓
MARCAÇÃO COM O TELEFONE POUSADO	✓
BLOQUEIO DE TECLADO	✓
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	Configurável
TECLADO SONORO	Configurável
TECLA R	Configurável
TECLA DE LIGAR E DESLIGAR DO PORTÁTIL	✓
SOM	
MELODIAS DE TOQUE	10
NÍVEIS DE VOLUME DE AURICULAR E MÃOS-LIVRES	5
NÍVEIS DE VOLUME DO TOQUE	6 (incluído silêncio)
FUNCIONALIDADES GAP	
COMPATÍVEL COM GAP	✓
N.º DE PORTÁTEIS QUE UMA BASE PODE SUPORTAR	Até 4
TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS ENTRE PORTÁTEIS	✓
CHAMADAS INTERNAS DESDE PORTÁTEIS	✓
CONFERÊNCIA A 3	2 internas e 1 externa
OUTRAS FUNCIONALIDADES	
MÃOS-LIVRES	✓
MODO ECO	✓
IDIOMAS	Espanhol, Português, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Russo, Brasileiro, Turco, Holandês, Polonês
FUNÇÃO ALARME	✓
DEFINIR DATA E HORA	✓
NÚMERO PIN	Configurável
PESQUISA DO PORTÁTIL DESDE A BASE	✓
TIPO DE MARCAÇÃO	Tons ou pulsos
CONEXÃO TELEFÓNICA RJ11	✓
COMPATÍVEL COM AS REDES ANALÓGICAS ESPANHOLAS	✓
MEDIDAS	
ALTO	170 mm
LARGURA	55 mm
PROFUNDIDADE	29 mm
PESO	140 g.
CONTEÚDO DA CAIXA	
Telefone. Base de carga. Alimentador. Baterias. Manual de utilizador.	