

AJ-MANUALCALLPOINT-WHITE

Ajax



Caratteristiche

- Ajax
- Pulsante a parete wireless per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1.700 m
- Funziona come allarme antincendio o attivatore di scenari
- Indicatore di stato a LED in caso di allarme incendio e guasti
- Trasmissione degli allarmi alla Centrale Operativa (configurabile)
- Compatibile con la funzione di allarme interconnesso
- Coperchio trasparente per la protezione da tocchi involontari
- Chiave speciale per lo smontaggio e il ripristino del pulsante
- Alimentazione a 2 batteria da CR123A
- Uso residenziale
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1.700 m in spazio aperto
Modi di funzionamento	Allarme antincendio e attivatore di scenari
Indicatore LED	Allarme antincendio e guasto
Allarme antincendio interconnesso	Compatibile, premendo il pulsante
Protezione da tocchi involontari	Disponibile, coperchio trasparente
Chiave speciale	Disponibile per il ripristino del pulsante e lo smontaggio del dispositivo
Tamper anti-apertura	Disponibile
Trasmissione di allarmi alla Centrale Operativa	Disponibile (disattivato per impostazione predefinita)
Compatibilità	Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX e ReX 2
Alimentazione	2 pile CR123A (in dotazione)
Temp. funzionamento	0 °C ~ 50 °C
Umidità di funzionamento	fino a 80%
Dimensioni	102 (l) x 104 (La) x 39 (Lu) mm
Peso	214 g
Colore	Bianco