

φ30 TWN/TWNDシリーズ


ご指定方法

□ 照光セレクトスイッチ (LED照光)

金接点仕様／接点構成／照光部の使用電圧違いを指定する場合

TWNシリーズ (B-288)

ASLN 2 16 22 DN - MAU



<指定記号>

- ① 接点仕様
MAU : 金接点 標準価格+555円 (1接点あたり)
- ③ 照光部の電圧
 - 66 : AC/DC6V
 - 11 : AC/DC12V
 - 22 : AC/DC24V
 - 16 : AC100/110V
 - 136 : AC115/120V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 26 : AC200/220V
 - 256 : AC230/240V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 386 : AC380V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 46 : AC400/440V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 486 : AC480V AC100/110Vの標準価格+810円

TWNDシリーズ (B-302)

ASLD 2 16 22 DN - MAU




- AC100V以上の機種は、1接点、3接点での構成はできません。
- 定格使用電圧AC/DC24V以下で、接点構成が2接点および4接点タイプにはダミーブロックが組み込まれています。
- DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) のご指定方法については、下記をご覧ください。

□ パイロットライト (LED照光)

照光部の使用電圧違いを指定する場合

TWNシリーズ (B-292~293)

APN1 26 DN R



<指定記号>

- ① 照光部の電圧
 - 66 : AC/DC6V
 - 11 : AC/DC12V
 - 22 : AC/DC24V
 - 16 : AC100/110V
 - 126 : AC120V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 26 : AC200/220V
 - 246 : AC240V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 386 : AC380V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 46 : AC400/440V AC100/110Vの標準価格+410円
 - 486 : AC480V AC100/110Vの標準価格+810円


- DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) のご指定方法については、下記をご覧ください。

□ DC-DCコンバータ式(DC110V)


照光押ボタンスイッチ、照光セレクトスイッチ、パイロットライトのDC-DCコンバータ式を指定する場合

TWNシリーズ


ALN2 16 22D DN G



ASLN2 16 11D DN Y



APN1 16 D DN R




<指定記号>


- ① 照光部の電圧
16□D : DC110V AC100/110Vの標準価格 + 2,390円

TWNDシリーズ


ALD2 16 22D DN G



ASLD2 16 11D DN Y



APD1 16 D DN R



- DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) は規格未認証品です。(使用電圧範囲 : DC90~140V)
- 1接点、3接点での構成はできません。