


NUUO®



SCB-C28

Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal
für PC basierte NUUO NVR und DVR

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SCB-C28 stellt 4 optisch entkoppelte digitale Eingänge und Ausgänge zur Verfügung und muss in Verbindung mit dem Artikel SCB-C08 benutzt werden.

► Technische Spezifikationen:

| Typ | Digital Eingang/Ausgang |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| USB Standard | - |
| Digitale Eingänge | 4 Digitale Eingänge |
| Digitale Ausgänge | 4 Digitale Ausgänge |
| RS-485 Schnittstelle | Ja |
| RS-485 Baudrate (max. bps) | 115200 |
| RS-232 Signal | - |
| RS-422 Signal | - |
| RS-485 Signal | - |
| Übertragungreichweite | 500 m |
| LEDs | An, Alle Eingänge |
| Strom über USB | - |
| Watchdog | Host Status |
| Netzteil | Lüsterklemme oder extern DC Adapter |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 2,7 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 151x75x26 |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.