

护眼台灯  
使用手册

使用指南

亮度降低    阅读模式    休眠模式    开关    工作模式    亮度增加

开关按钮：    触摸开启/关闭台灯

亮度降低：    触摸亮度降低，长按无极调光

亮度增加：    触摸亮度增加，长按无极调光

阅读模式：    长按情景模式至灯光闪烁一下，设置45分钟定时设置；长按情景模式至灯光闪烁两下，取消定时设置；亮度可以分段调整10%，20%，40%，60%，80%，100%

休眠模式：    长按情景模式至灯光闪烁一下，设置45分钟定时设置；长按情景模式至灯光闪烁两下，取消定时设置；亮度可以分段调整10%，20%，40%，60%，80%，100%

工作模式：    长按情景模式至灯光闪烁一下，设置45分钟定时设置；长按情景模式至灯光闪烁两下，取消定时设置；亮度可以分段调整10%，20%，40%，60%，80%，100%

使用指南

Wi-Fi指示灯（GD-TDL12A/B无指示灯）  
蓝光闪烁进行链接配置中

主光源

电源输入：12V  
USB输出接口：5V/2A

设置键（GD-TDL12A/B此键无效）  
Wi-Fi配网（长按5秒）

产品型号

GD-TDL12A：护眼台灯

GD-TDL12B：护眼台灯+无线充电功能

GD-TDW12A：智能护眼台灯

GD-TDW12B：智能护眼台灯+无线充电功能

多角度调整

180°灯头上  
下折叠

180°灯身上  
下折叠

基本参数

产品名称	护眼台灯
适用场景	书房、卧室、客厅
产品颜色	黑色、白色
产品材质	铝合金+ABS
LED	60 PCS(2835-LEDs)
尺寸	150*450*40mm
重量	0.71kg
色温	3000~5000K
光强度	>1000Lux

光通量	>300LM
调光	六段调光和无极调光
额定输入	AC100~240V 50/60Hz
台灯输入	DC12V/2A
额定功率	12W（60°0.2W/LED 模块）
USB充电输出	5V/2A
无线充电输出	5W（选配）
Wi-Fi连接	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz（选配）
支持系统	Android 6.0或iOS11.0及以上版本（选配）

使用方法

NO.1 APP下载安装

- 在应用商城搜索“涂鸦智能”或扫描下方二维码，下载并安装

NO.2 注册/登录

NO.3 添加设备

- 打开涂鸦智能。点击“添加设备”根据APP引导添加设备

NO.4 配网链接

- 长按“设置键”5秒，智能灯将处于Wi-Fi匹配模式，配置成功后，列表中将出现智能台灯的  
设备名称。点击即可进入智能控制面板

智能语音支持

- 天猫精灵、百度小度、腾讯小微、腾讯云叮、京东叮咚

注意事项

- 产品仅供室内使用，请不要自行拆卸或维修；
- 此灯具光源不可替换，当光源即将寿终时，应替换整个灯具；
- 使用时请远离水源和热源，请勿覆盖灯头和使用非标配适配器，以免损坏产品和产生安全隐患；
- 如果此灯具的外部软线或电源线损坏，该线由制造商或其他服务代理商更换，以避免发生危险；

[illegible]