


Technische Daten:

LIT-STR84-XXK-H

Größe (LxBxH)	840*18*2,3(6,2)mm
Gewicht (kg)	0,075Kg
Farbtemperatur	3000K, 3500K, 4000K (auf Anfrage) 5000K
VF-Spannung	30-35V DC
Maximaler Strom	1050mA
Abstrahlwinkel	115°
Anzahl Chips	72 x LM301H
CRI - Farbwiedergabeindex	80

	Nom.CCT (Kelvin)	Angaben für If=480ma			Einheit
		min.	typ.	max.	
Lichtstrom(ϕ_v)	3000	2682	2982	3267	Lm
	3500	2712	3012	3312	
	4000	2802	3102	3402	
	5000	2892	3192	3492	
Lichtausbeute	3000	193	198	204	Lm/W
	3500	196	201	207	
	4000	201	207	212	
	5000	207	212	218	
CCT (Farbtemperatur in Kelvin)	3000	2930	3018	3109	K
	3500	3301	3412	3530	
	4000	3781	3926	4075	
	5000	4735	4915	5105	
Farbkonsistenz	3000	-	-	-	Mac Adam step
	3500	-	-	-	
	4000	-	-	-	
	5000	-	-	-	
Farbwiedergabeindex		80	83	-	
Stromaufnahme (If)		-	480	-	mA
Spannungsaufnahme (Vf)		30	32	34	V DC
Leistungsaufnahme		15	16	17	W



Anmerkung:

Beim Betrieb sollte ein Kühlkörper verwendet werden. Die Größe des Kühlkörpers ist Abhängig von der gewünschten Belastung.
Dies ist kein Sicherheitsdatenblatt! Es dient ausschließlich der Produktbeschreibung und für technische Angaben.

Empfohlener Treiber-Output:

Spannung: 30-35V DC
Strom: $\leq 1050\text{mA}$
Bsp.: MEAN WELL HLG-80H-C700, HLG-185H-C700...


Verdrahtungs-Hinweis:

1. Empfohlen wird eine Reihenschaltung bei der Verwendung von mehreren Strips. Es ist die bestmögliche Verdrahtung um die höchste Effizienz zu erzielen.
2. Man kann mehrere Strips parallel verdrahten, es müssen aber alle Strips des gleichen Typs sein! Durch unterschiedliche Spannungen oder Ströme kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigung des Equipments kommen! Es ist eine Reihenschaltung zu bevorzugen.
3. Alle Arbeiten sind im spannungsfreien Zustand durchzuführen. Berührungsschutz beachten!

[Leistung + Treiber für 84cmStrips.pdf](#)

Reihenschaltung:

Es wird der Pluspol des Treibers mit dem Pluspol des 1. LED-Moduls verbunden. Anschließend verbindet man den Minuspol des 1. LED-Modul mit dem Pluspol des 2. LED-Modul, usw. Am Ende wird der Minuspol vom Letzen LED-Modul mit dem Minuspol des Treibers verbunden.



Vorteil:

- Bei der Reihenschaltung wird sichergestellt das jedes LED-Modul auf der gleichen Leistung läuft
- Sicherer Betrieb der LED-Module
- Wenig Verdrahtungsaufwand
- Planbare Reserve für eine längere Haltbarkeit (Treiber nicht unter Volllast)

Nachteil:

- Fällt ein Modul aus, bleiben alle dunkel

Zusätzlich Infos:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung>