

One Control Minimal Series 1LoopBOX

User Guide ユーザーガイド

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE!!!

このたびは、ワンコントロール、ミニマルシリーズ 1 ループボックスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を十分に発揮するため、また誤使用による不具合を防ぐためにこの説明書をよく読んでお使い下さい。

1LoopBOX は、様々な使い方のできるペダルです。OFF 時には INPUT から入力されたシグナルは OUTPUT から出力されますが、フットスイッチを踏むと、INPUT から入力されたシグナルが SEND から出力され、RETURN から入力されたシグナルが OUTPUT から出力されます。

- エフェクトループとして使用すれば、複数台のエフェクターをまとめて ON/OFF することができるようになり、またバイパス時に音が大きく変わってしまうヴァインテージエフェクターなども、現代的なトゥルーバイパスのペダルとして使うことができます。
- INPUT と SEND、OUTPUT の端子だけを使えば、1LoopBOX は AB Box として使うことが出来ます。フットスイッチを踏めば SEND と OUTPUT に出力が切り替えられるので、チューナーアウトやアンプの切替などにご使用いただけます。
- INPUT、RETURN、OUTPUT の端子だけを使えば、複数の楽器を切り替えて使う際に便利なインプットセレクターになります。INPUT 側と RETURN 側、それぞれから楽器を接続することで、フットスイッチで有効な楽器を切り替えられます。
- INPUT と OUTPUT の端子だけを使えば、このペダルはミュートスイッチとなります。フットスイッチを踏むことで出力をミュートさせ、もう 1 度踏めば出力を元に戻すことができます。
- One Control Minimal Series 1LoopBOX はパッシブ回路を用いているため、これらの機能を使用するための電源は不要です。より視認性を高めるため、ON/OFF のステータスを LED インジケーターで表示させる場合は、スタンダードなセンターマイナスの DC9V アダプター (EPA-2000 推奨) が必要です。電池はご使用になれません。