

## **Vos Haut-Parleurs Orbit** La station de recharge **Connectez vos Haut-Parleurs Orbit Connectez votre Appareil Mobile** Les haut-parleurs Orbit sont de vrais haut-parleurs sans-fil, ce qui fait que le couplage ORBIT Bluetooth est un peu différent par rapport aux autres haut-parleurs plus traditionnels, sans pour autant que ça ne soit difficile. Vous devez commencer par connecter les deux Couplez votre Orbit avec votre Appareil Mobile haut-parleurs entre eux pour ensuite les coupler à votre téléphone. LES HAUT-PARLEURS AVEC VRAI STEREO SANS-FIL 1. Une fois que vos haut-parleurs Orbit sont connectés l'un à l'autre, un des deux devrait clignoter en bleu et Connectez vos haut-parleurs Orbit pour une vraie stéréo sans-fil l'autre devrait avoir une lumière bleue pleine. Ça veut dire que les haut-parleurs sont en mode couplage. 1. Allumez les deux haut-parleurs en même temps en 2. Allumez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil utilisant le bouton d'alimentation en bas des haut-parleurs. mobile à partir des réglages et cherchez "Rockstone RX2" et sélectionnez connecter/coupler. 2. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'un des les haut-parleurs pour les faire se connecter 3. Vous devriez entendre une sonnerie aui provient des les uns aux autres. deux haut-parleurs; ceci veut dire que les haut-parleurs Spécifications Techniques 3. Vous entendrez une petite sonherie se fera sont connectés et prêt à l'emploi. 1. Grille du Haut-parleur Fréquence de la Réponse: 20HZ-20KHZ entendre des deux haut-parleurs; un des deux 2. Vovants Lumineux LED Distorsion Harmonique Totale: <1% NOTE: vous pouvez également connecter vos haut-parleurs devrait clignoter en bleu alors que l'autre haut-parleurs Orbit individuellement sans utiliser le Vrai La station de recharge est un moyen très commode pour recharger vos haut-parleurs Manuel d'utilisateur 3 Bouton Multifonction/ Rapport signal-bruit: ≥80DB devrait avoir la lumière bleue pleinement allumée. Stéréo sans-fil exactement de la même manière. Paramètres du haut-parleur: 4Ω 6W (3W chacun) d'alimentation Orbit. Connectez simplement le câble micro USB fournit, à votre station de recharge, 4. Le haut-parleur avec la lumière bleue clignotante est le Connecteurs de la Station de la St Diamètre: 36mm et le bout USB à une source d'alimentation. Maintenant vous pouvez déposer vos principal alors que celui avec la lumière pleine est le Taille de la batterie (chacune): 3.7V/400mAh 5. Ports de recharge Individuels Version du Bluetooth: V4.2 secondaire. Ceci veut dire que quand vous couplez votre haut-parleurs sur la station à chaque fois que vous avez besoin de les recharger. Bluetooth Nom: "Rockstone RX2" (Micro USB) Taille du Haut-Parleur (chacun): Φ50×33mm téléphone aux haut-parleurs, vous ne le couplez qu'au 6. Microphone principal. Donc même si vous éteignez le haut-parleur Poids du Produit: 70g secondaire, le principal restera couplé et entrain de jouer. **Bouton Multifonction/d'alimentation Rechargez vos Haut-Parleurs Orbit** Rechargez avec la station de recharge Contenu du colis Rechargez les haut-parleurs Orbit Individuellement Quand le volume de la musique baisse et que vous commencez à entendre un son toutes les 30 secondes, ROCKSTONE ceci veut dire que vos haut-parleurs Orbit ont besoin de d'être rechargés. . Insérez simplement le câble Micro USB de recharge fournit dans le port Micro USB à la base de chaque haut-parleur et connectez l'embout USB à un chargeur USB de 5V ou bien au port USB d'un portable. Vous Rechargez les haut-parleurs Orbit en utilisant la station de recharge verrez s'allumer une LED rouge pleine. Quand il sera

Les haut-parleurs Orbit ont un bouton unique en-dessous qui sert de bouton multifonctionnel.

Vous pouvez utiliser ce bouton pour allumer / éteindre les haut-parleurs, Jouer / Arrêter la

Si vous voulez mettre la musique en pause, vous pouvez appuyer une fois sur le

bouton multifonctions à n'importe quel moment; Appuyez dessus encore une fois

Quand vous recevez un appel, appuyez simplement sur le bouton multifonction pour y

répondre, et quand vous avez terminé, appuyez dessus encore une fois pour raccrocher.

musique, Décrocher / Raccrocher des appels.

pour poursuivre la lecture.

RockstoneAudio.com

complètement recharge, la LED rouge s'éteindra.

Vous pouvez recharger vos deux haut-parleurs Orbit en même temps avec la station de

1. Insérez le câble Micro USB de recharge fournit dans le port Micro USB qui se trouve sur

2. Déposez les haut-parleurs sur la station de recharge et allumez-les pour voir une LED

complètement rechargés, les LED rouges vont s'éteindre.

rouge pleine s'allumer. Les haut-parleurs sont en train d'être rechargés. Quand ils sont

le côté de la station de recharge et connectez la prise USB à un chargeur USB de 5V ou

1. Deux orateurs

2. Quai de chargement

3. Mallette de transport

4. Câble de chargement micro USB

recharge pratique fournie.

au port USB d'un laptop.