







IGX-470S Handbuch




	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com /guides 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

www.igadgitz.com

Produktübersicht

1. Multi-Funktion-Taste (**MFT**)
2. Lauter / Nächstes Lied
3. Leiser / Vorheriges Lied
4. Mikrofon
5. Micro USB charging jack



Packungsinhalt

Bluetooth-Stereo-Ohrhörer (IGX-470S)

USB-Ladekabel

3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon (S,M,L)

2 Paar Sichere Pass Finnen (S,M)

1 Paar Ansteckkopfhörer

Tragetasche

Ein- und Ausschalten

Functions	Operation
Einschalten	Drücken und halten Sie die MFT Taste für 3 Sekunden bis das Blaue LED blinkt "power on"
Ausschalten	Drücken und halten Sie die MFT Taste für 3 Sekunden bis das Rote LED blinkt "power off"

Laden

igadgitz IGX-470S kommt mit einem eingebauten ladbaren Akku. Vor der Verwendung, wird empfohlen, den Akku vollständig zum ersten Mal aufzuladen.

Wenn IGX-470S Akku niedrig ist werden Töne alle 3 Minuten abgegeben und die rote LED blinkt. Laden Sie den Akku so schnell wie möglich.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet USB-Netzladegerät 5.0V
 - Rotes Licht: Ladevorgang
 - Blaues Licht: Fertig aufgeladen
2. Es braucht ca. 2 Stunden zum vollständig aufgeladen. Nicht Länger wie 2,5 Stunden laden sonst wird die Batterielebensdauer beschädigt.

WICHTIGER HINWEIS: Nicht mit einem PC oder USB-Ladegerät verbinden wenn es feucht oder nass ist. Stromschlaggefahr.

Sollte der Artikel heiß werden, qualmen oder Flüssigkeit abgeben bitte bei der Haupt Strom Quelle ausschalten und den Hersteller kontaktieren

Bitte Beachten: Der Akku ist wiederverwertbar.

Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht zu großer Hitze, Feuer, Wasser oder Hochspannungsanlagen ausgesetzt werden.



Paarung | Anschluss

Die allgemeinen Paarungs Verfahren sind wie folgt, Allerdings kann es sein das Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth Gerät's, Nachschaut wie man mit einem Bluetooth-Gerät Paart.

- 1) Halten Sie ihren Bluetooth fähiges Gerät innerhalb von 1 Meter bei der Paarung
- 2) Bringen Sie IGX-470S in den Parrungs-Modus, wie unten gezeigt:

Funktion	Betrieb
Einführung Parrung-Modus	Dafür Sorgen das IGX-470S Ausgeschaltet ist. Drücken und halten Sie Multi-Funktions-Taste für ca. 7 Sekunden bis das rote und blaue LED schnell blinken "power on...pairing"

- 3) Mit ihrem Bluetooth Gerät, scan/suche nach verfügbaren Bluetooth Geräten.
Wählen Sie "IGX-470S" von der List der angezeigten Geräte
- 4) Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort oder PIN: "0000" ein
- 5) Wenn Sie von ihrem Gerät aufgefordert worden zu verbinden, wählen Sie "Ja"
(Dies wird unter Geräten variieren)
- 6) Nach erfolgreichen verbinden, wird das Blaue LED der Kopfhörer alle 6 Sekunden blinken "connected"

Bitte Beachten:

Pairing-Modus wird 3 Minuten dauern. Wenn keine Geräte nach 3 Minuten angeschlossen werden können, wird es in den Standbymodus automatisch zurückkerren.

Wenn paarung Fehlschlägt, bitte IGX-470S erst Ausschalten und dann neu parren wie in Schritten 1~6 oben erwähnt.

Nach erfolgreicher Parrung zwischen IGX-470S und das Bluetooth Gerät, warden Geräte sich an einander errinern und sollten nicht erneut gepaart werden müssen. IGX-470S kann 8 gekoppelten Geräte speichern. Wenn die Anzahl der gekoppelten Geräte dieses übersteigt, wird der erste ersetzt.

Jedes mal wenn IGX-470S eingeschlatet wird, wird es automatisch zum letzten verbundenen Gerät verbinden. Wenn Sie es mit anderen Geräten koppeln möchten, Bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion des letzten angeschlossenen Gerät zuerst aus und paaren IGX-470S mit dem neuen Gerät.

Sprachbenachrichtigungseinstellungen:

Sprachbenachrichtigung einschalten

Im Pairing-Modus, halten Sie den Knopf (2) "+" für drei Sekunden gedrückt; das blaue LED Licht blinkt drei Mal.

Sprachbenachrichtigung ausschalten

Im Pairing-Modus, halten Sie den Knopf (3) "-" für drei Sekunden gedrückt; das rote LED Licht blinkt drei Mal.

Freihandfunktion

Das eingebaute Mikrofon in IGX-470S erlaubt ihnen Anrufe entgegen zu nehmen und zu beenden. Bitte verwenden Sie die Tabelle unten, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Funktionen	IGX-470S Status	Betrieb
Abbrechen eines Anrufs	Anruf	Kurz MFT einmal drücken
Annehmen eines Anrufs	Eingehendes Klingeln	Kurz MFT einmal drücken
Einen Anruf ablehnen	Eingehendes Klingeln	Klicken Sie doppelt auf MFT
Beenden eines Anrufs	Während eines Anrufs	Kurz MFT einmal drücken
Wahlwiederholung letzte Nummer	Standby-Modus (angeschlossenes Gerät)	Klicken Sie doppelt auf MFT
Gesprächsübergabe (Headset-Telefon)	Während eines Anrufs	Halten Sie die Taste MFT für 2 Sekunden
Gesprächsübergabe (Telefon-Headset)	Während eines Anrufs	Halten Sie die Taste MFT für 2 Sekunden
Mikrofon-Stummschaltung	Während eines Anrufs	Klicken Sie doppelt auf MFT
Die Stummschaltung	Während eines Anrufs	Klicken Sie doppelt auf MFT

Mit einem Bluetooth Sender koppeln

Sie können zu einen IGX-470S an einen Bluetooth-Sender, um Musik drahtlos zu genießen. Die Paarung Schritte sind wie folgt:

1. Platziere IGX-470S und der Bluetooth-Sender, wo sie gut sichtbar um nicht mehr als 1 Meter entfernt
2. Wechsel IGX-470S um den Pairing-Modus
3. Schalten Sie die Bluetooth-Sender an. Es wird nach Bluetooth-Geräten automatisch suchen und eine Paarungs-Anfrage senden.
4. Ob IGX-470S Anfordert, eine PIN einzugeben, reagiert der Sender automatisch mit "0000"
5. Nach erfolgreichem Paarung und Verbindung, wird das blaue LED am IGX-470S zweimal alle 4 Sekunden blinken.

Aufzeichnungen:

- Das Paarungs Passwort von IGX-470S ist "0000". IGX-470S kann nur mit einem Bluetooth-Sender paaren, dessen paarungs Passwort "0000" ist.
- Wenn die paarung auch nach mehrmals fehlschlägt, schlagen Sie bitte im Handbuch für das Bluetooth Senders für weitere Informationen.

Multi-Paarung

IGX-470S kann mit zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden. Die allgemeinen Paarung Verfahren sind wie folgt:

- 1) Paar IGX-470S mit Gerät A, IGX-470S ausschalten
- 2) Schalte IGX-470S an und bring es wieder in den Paarung Modus, und Paar es mit Gerät B
- 3) Betreiben Sie Gerät A um mit Headset zu verbinden. IGX-470S wurde nun mit zwei Geräten verbunden

Drei-Wege-Aufruf

Funktionen	Status des Headsets	Betrieb
Beantworte neuen Anruf und halten aktuelles Gespräch	Es gibt einen neuen eingehenden Anruf	Kurz einmal MFT klicken
Anrufe Wechseln	Während eines Anrufs	Klicken Sie doppelt auf MFT

Aufzeichnungen:

- Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle oben genannten Funktionen. Bitte für weitere Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons nachschauen.
- Bestimmte Funktionen und Anzeige Töne können mit verschiedenen Handy Modellen variieren.
- When the volume is adjusted to max. or min., you will hear an indication tone.
- Beim Drücken der Antworttaste auf einigen Handys, wird der Anruf auf das Handy übertragen. Sie müssen den Anruf zu IGX-470S manuell wechseln. Bitte für weitere Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Handys nachschauen.

Music Functions

Während Sie Musik hören, können Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit den Aktionen unten durch den IGX-470S Kopfhörer steuern.

Funktionen	IGX-470S Status	Operation
Lauter	Musikwiedergabe	Kurz "+" Taste drücken
Leiser	Musikwiedergabe	Kurz "-" Taste drücken
Vorheriges Lied	Musikwiedergabe	Lange "-" Taste drücken
Nächstes Lied	Musikwiedergabe	Lange "+" Taste drücken
Pause	Musikwiedergabe	Kurz MFT einmal drücken
Play	Pausieren	Kurz MFT einmal drücken

Spezifikation und technische Parameter

Bluetooth-Version	Bluetooth V4.1, APT-X unterstützt
Bluetooth-Profil	Headset, Hands free, A2DP, AVRCP
Betriebsreichweite	10 meter
Headset Musik Zeit	ca. 5 Stunden
Headset Sprechzeit	ca. 6 Stunden
Headset Standby-Zeit	ca. 180 Stunden
Ladeingang	DC5.0V  60mA
Headset Ladezeit	ca. 2 Stunden
Dimension	40*24*32mm
Gewicht	ca. 16g
Batterie-Kapazität	85mAH

Werkseinstellung

Bitte beachten: In seltenen Fällen müssen Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Beim Laden Ihrer Kopfhörer halten Sie den MFB Knopf für ca. vier Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn los, wenn das lila LED Licht drei Mal blinkt. (Rotes und blaues LED-Licht blinken gleichzeitig=lila LED-Licht)

Hinweis: Das Headset fährt automatisch runter (schaltet sich aus) wenn Sie es laden. Wenn Sie versuchen das Headset während des Ladens wieder anzuschalten, ertönen zwei Pieptöne. Das Headset wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. In diesem Fall müssen Sie auf Ihrem Gerät "IGX-470S vergessen" und anschließend eine neue Verbindung herstellen.

Wartung, Pflege & Sicherheit

Es ist nicht erlaubt Änderungen vorzunehmen oder das Produkt und Zubehörteile in irgendeiner Weise zu verändern

1. NICHT das Produkt nicht während des Fahren eines Fahrzeugs benutzen.
2. Um elektronische Störungen zu vermeiden und / oder kompatible Konflikte, Schalten sie das Produkt in den Einrichtungen AUS wo es angewiesen wird dies zu tun. Zum Beispiel: m Flugzeug, Militärstützpunkt, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.
3. Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Headset-Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht bei hoher Lautstärke über einem längeren Zeitraum anhören. Überprüfen Sie die Lautstärke, bevor sie es in Ohr setzen.
4. Achten Sie darauf, die Kopfhörer nicht zu weit in den Gehörgang zu stecken.
5. Zu Ihrer Sicherheit, vermeiden Sie Ablenkungen von Musik oder Anrufe, während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen.
6. Von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fernhalten.
7. Nicht Installieren, plazieren oder in der Nähe von Hitze benutzen wie zB Herd, Heizkörper, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (auch Mikrowellenherde)die Hitze abgeben.

8. Es wird empfohlen die Umgebungstemperatur zwischen 0°C & 40°C zu halten.
9. Den Ladevorgang in diesem Handbuch folgen, um das Produkt zu Laden.
10. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
11. IGX-470S ist zu einem Grad schweißfest, sollte aber nicht unter Wasser oder Wasser ausgesetzt werden. Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich das es vor dem Laden vollständig trocken ist.
12. Sollte der Artikel heiß werden, qualmen oder Flüssigkeit abgeben bitte bei der Haupt Strom Quelle ausschalten und den Hersteller kontaktieren

igadgitz



FC CE 