



iSavi

CONECTIVIDAD INTELIGENTE EN TODO LUGAR

Imagina un mundo en el que tu propia conectividad personal y una de tus posesiones más valiosas - el dispositivo inteligente - van de la mano a donde sea que vayas. En el que utilizas tu Smartphone o Tablet sin problemas para hacer llamadas, enviar SMS, acceder a Internet y sus aplicaciones, independientemente de las redes celulares y fijas.

CONECTIVIDAD INTELIGENTE EN TODO LUGAR

Ese mundo se hace realidad gracias a la terminal satelital portátil iSavi. Esta nueva tecnología satelital permite a tus dispositivos mantenerse en contacto sin importar donde se encuentren en el planeta. (a excepción de los polos Norte y Sur)

El iSavi opera sobre la constelación de satélites Inmarsat-4 (I-4), los cuales tienen cobertura global (excepto en los extremos polares), con un promedio de disponibilidad del 99.99 por ciento. Simplemente apunte el iSavi hacia uno de los tres satélites usando las luces del sistema de apuntamiento para guiarse y de esta manera el iSavi se conectará a la red Inmarsat para brindarle la mejor conectividad.

TU MUNDO SIEMPRE CONTIGO



Llamadas

SMS

Internet

Global

Usa tu dispositivo inteligente iPhone, iPad o iPod touch, o Android™ ininterrumpidamente, dondequiera que tus actividades te lleven.

A través de la red satelital 3G global de Inmarsat

iSavi

* Puede trabajar con los servicios **ISATHUB** y **BGAN** de Inmarsat

APLICACIONES CONTROL APP Y VOICE APP

Uno de los principales servicios a los que se puede acceder a través del iSavi es el servicio IsatHub. Puede acceder al servicio IsatHub desde su dispositivo inteligente a través de:

> La Control app (aplicación de Control). Esta aplicación te asistirá en la configuración y te brindará un control total sobre el acceso al servicio, así como la posibilidad de consultar el consumo de datos de cada uno de los dispositivos que comparten la conexión al servicio IsatHub.

> La Voice app (aplicación de Voz) le permitirá utilizar su dispositivo inteligente para emitir y recibir llamadas a través de la línea de voz exclusiva de alta calidad del IsatHub, así como enviar SMS, incluso si el dispositivo es de uso Wi-Fi solamente.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE APLICACIONES

Descargue, instale, configure y conéctese a través de las aplicaciones optimizadas del iSavi disponibles para dispositivos Apple® y Android®, desarrolladas para los distintos usos (marítimo, outdoor, seguridad, aviación, entre otros).



Control app



Voice app

COMUNICACIÓN VERSÁTIL

- > La terminal satelital iSavi de Wideye es ligera, portátil, veloz y fácil de configurar y no requiere experiencia técnica o capacitación. Una conexión en línea con el IsatHub puede establecerse en cuestión de minutos.
- > La terminal tiene un alcance Wi-Fi de 30 metros y varios dispositivos pueden compartir la misma conexión.
- > El consumo de energía es bajo y la batería se puede recargar por red o energía solar.
- > Se accede al servicio a través de una aplicación de control y una aplicación de voz descargadas en un smartphone o tablet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificate of Compliance

- CE
- FCC
- Industry Canada (IC)
- RoHS2 Compliance
- WEEE
- GMPCS MOU-ITU registry
- Inmarsat Type Approval Certification (TAC)
- UL/IEC,UN,PSE - For Battery Pack Safety

Operating Frequency:

Satellite Transmit: 1626.5 - 1660.5 MHz & 1668 - 1675 MHz
Satellite Receive: 1518 - 1559 MHz
GPS Frequency: 1574.42 - 1576.42 MHz

Services:

Standard IP: Up to 240/384kbps (send & receive)
Short Message Serw (SMS): Up to SMS 160 characters (standard)
Larger SMS content : Supported as multipart or segmented SMS.
Voice Connectivity: Built-in SIP server using Apps on Smart Devices.
Data Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n Access Point with internal Wi-Fi Antenna.

Power Requirement:

Power adaptor: Input: 100 - 240VAC
Output: + 18VDC, 65 watt
Battery Standard: 10.8V@ 3Ah Li-ion Battery Pack
Optional: 10.8V@ 6Ah Li-ion Battery Pack
Operating time: 2.5 hours Li-ion Battery Pack
Standby time: 24 hours Li-ion Battery Pack



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Environmental:

Operating Temperature:	-25°C to +55°C (with DC supply) -20°C to +55°C (with battery)
Storage Temperature:	-40°C to +80°C (Transceiver) -20°C to +40°C (Battery) -20°C to +40°C (Transceiver with battery) 0°C to +40°C
Battery Charging Temperature:	0°C to +40°C
Storage Humidity:	95% RH (non-condensing at +40°C)
Ingress Protection:	IP65 Compliant
UV resistant:	

Physical Interfaces:

- 1 x DC Power Supply Connector on the Battery Unit
- 1 x Power Button (Push Switch with bi-colour red and green LED) on the Main Unit.
- 1 x Exit Pointing Button (Push Switch with bi-colour red and green LED) on the Main Unit.
- 4 x Antenna Pointing LED's (bi-colour red and green LED) on the Main Unit.
- Battery Level Indicator Button (single colour LED x4) on the Battery Unit.
- 1x Micro-SIM card slot.
- Security lock slot.
- Micro USB for maintenance use only.

Physical Data:

Overall Terminal:		Standard Battery Pack:	
Dimension:	180x170x30mm 7.09 x 6.69 x 1.18 in	Dimension:	50x170x30mm 1.97 x 6.69 x 1.18 in
Weight:	900 g 1.98lb	Weight:	640 g 1.41lb
Transceiver:			
Dimension:	130x170x30mm 5.12 x 6.69 x 1.18 in		
Weight:	640 g 1.41lb		

Vista General del Equipo

Descripción

- 1 Botón de encendido y apagado
- 2 Botón de salida del modo de Orientación
- 3 LED de orientación de la antena
- 4 Compuerta de la Micro SIM/USB
- 5 Indicador del ángulo de elevación
- 6 Botón indicador de carga de la batería
- 7 Compuerta del conector de entrada de alimentación de CC
- 8 Batería
- 9 Transceptor



CONTACTO

- /globalsat
- @globalsat
- @globalsat
- /company/globalsat-group
- /GlobalsatLatam

Globalsat Brasil

www.globalsatgroup.com.br
contato.br@globalsat.com
+55 43 3372 8000
Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 -
19º andar - Gleba Fazenda Palhano,
Londrina - PR, 86050-460.

Globalsat Colombia

www.globalsat.com.co
info@globalsat.com.co
+57 1 516 5284
Carrera 54 # 106-18 Of. 512,
Bogotá D.C., Colombia

Globalsat USA

www.globalsat.us
info@globalsat.us
+1 (561) 208 6088
2424 N Federal HWY Suite 116
Boca Raton, FL 33431

Globalsat Bolivia

www.globalsat.com.bo
info@globalsat.com.bo
+591 3 388 8180
Equipetrol Norte 4to anillo No 4200
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Multisat México

www.multisat.com.mx
info@satelitales.mx
+52 999 948 3619
Calle 17#174-B, Col. Mexico OTE Merida,
Yucatan, Mexico, CP97137

Globalsat Argentina

www.globalsatgroup.com.ar
info.ar@globalsat.com
+54 (11) 4590 2549
Reconquista 1088, Piso 10,
Buenos Aires, Argentina

Globalsat Chile

www.gsatsat.cl
info@gsatsat.cl
+56 2 2364 4223
Av. Isidora Goyenechea 3000, Piso 23
Las Condes, Santiago, Chile

Globalsat Perú

www.globalsat.com.pe
info@globalsat.com.pe
+511 7113803
Calle Las Begonias 415, Piso 11
San Isidro, Lima, Perú