

PULSAR PLUS

Unser Bestseller



Verbunden

Steuere deinen Pulsar Plus mit deinem Smartphone via Bluetooth oder WLAN.



Einfach

Erkenne den Ladestatus ganz einfach an der Farbe des LED-Beleuchtungssystems.



Smart

Passe dank Power Boost den Stromfluss an den Echtzeitverbrauch an, um dein Fahrzeug schneller aufzuladen, wenn mehr Strom zur Verfügung steht.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ladegerät	AC
Stecker	Typ 1 oder Typ 2 (7,4 kW) / Typ 2 (11 kW und 22 kW)
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Maße	166x163x82 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1 kg (ohne Kabel)
Kabellänge	5 m (7 m optional nur bei 22kW)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maximale Ladeleistung	7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig)
Maximaler Ladestrom	7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
Ladestrom einstellbar	von 6 A bis 32 A
DC Fehlerstromerkennung	Ja

BENUTZEROBERFLÄCHE

Statusinformation	Halo RGB LED / myWallbox App / myWallbox Portal
Benutzeroberfläche	myWallbox App / myWallbox Portal
Benutzeridentifikation	myWallbox App

KONNEKTIVITÄT

Konnektivität	Bluetooth / Wi-Fi
---------------	-------------------