

Produktdatenblatt

Life Tel 7L

SAMSUNG

Technische Merkmale

- Maße: 165.5 x 77.0 x 8.4 mm
- Produktgewicht: 198g inkl. Akku
- Bildschirm 6,6" mit einer Auflösung 1080 x 2408 (FHD+)
- Betriebssystem: Android 13
- Sieci 2G GSM (GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900) , 3G WCDMA, 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G LTE FDD B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), 4G LTE TDD B38(2600), B40(2300), B41(2500), 5G Sub6 FDD N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3), 5G Sub6 TDD N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500)
- WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 5000 mAh
- Arbeitsspeicher 4 GB RAM
- Datenspeicher 128 GB
- CPU 8 x 2,2 GHz, 1,8 GHz
- Near Field Communication
- 2 Kameras: 50 MP (Rückseite); 8 MP (Vorderseite)
- Datentransfer USB / Bluetooth
- interner Speicher: 128 GB ROM und 4 GB RAM (erweiterbar auf 1 TB mit micro-SD)
- Lautsprecher mit einer Leistung von 100 dB
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, virtueller Lichtsensor, virtueller Näherungssensor Benutzbar mit Handschuhen
- Schnellladung
- USB-Schnittstelle - USB-Typ-C
- Einsetzbar in einer Umgebung von: -20°C a +60°C

5G

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

Ruhealarm: wenn das Gerät keine Bewegung erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken). Die weitere Bewegungslosigkeit verursacht, dass ein richtiger Alarm ausgelöst wird, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

Sturzalarm: wenn das Gerät einen Sturz erkennt, löst die App einen Voralarm aus (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken) und danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

Lagealarm: wenn das Gerät eine Änderung der früher bestimmten Position erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken). Sollte sich die Position weiterhin nicht ändern, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

Zeitalarm: Bei jeder voreingestellten Zeit sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken), der Benutzer muss den Alarm quittieren, indem er die nachstehende Taste auf dem Bildschirm der App anklickt. Sollte der Benutzer den Voralarm nicht quittieren, dann wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

EscapeAlarm (Fluchalarm): wenn das Gerät eine hektische Bewegung von min. 10 Sek. erkennt, dann sendet die App einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken), danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 7L automatisch im W-LAN - Netz ein.

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät mit Kabel USB C
- Bedienungsanleitung
- Rückabdeckung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)



mobi-click®
your safety-kit