UGREEN

BLUETOOTH 5.0 TRANSMITTER/RECEIVER

MANUAL

PID:CM144 | P/N:70158

English

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.

Product Details

1. MFB Button
2. 3.5mm Audio
3. SPDIF Jack
4. Micro USB
5. Switcher
6. TX mode
7. RX mode
8. SPDIF Mode
9. AUX Mode



How It Works

Transmitter (TX) Mode



Receiver (RX) Mode



TRANSMITTER (TX)/ RECEIVER (RX)

Mode Select & On/Off

1. **Mode Select:** Press the switch button to select TX mode or RX mode.
2. **Audio Select:** Press the switch button to select "SPDIF" or "AUX" audio input/output.
3. **TX:** Connect this unit to your TV or computer through SPDIF IN or AUX jack and press and hold the MFB button for 3 seconds then release. The red and blue lights flash alternately after blue light is on for 1s, which shows that this unit is now powered on and is ready to be paired.

RX: Connect this unit to your home audio system through SPDIF OUT or AUX jack and press and hold the MFB button for 3 seconds then release. The red and blue lights flash alternately after blue light is on for 1s, which shows that this unit is now powered on and is ready to be paired.

4. **Power off:** Press and hold the MFB button for 3 seconds to power off this unit.
5. **Power on:** Press and hold the MFB button for 3 seconds then release.
6. **Automatic On:** When the product is connected to the power supply and it will power on automatically.

BLUETOOTH PAIRING

1. Keep your Bluetooth device into the transmit range of 10m/32ft.
2. **TX Mode:** Turn on your device to enter the pairing state (Please refer to the user manual of your device). Then turn on this unit to enter the pairing state. When the red and blue lights flash alternately, this product has made the connection with the devices automatically, and the blue light will flash 1time/10s after pairing successfully.
   RX Mode: Turn on this unit and enter the pair mode. Find the Bluetooth setting of your phone and start the search for Bluetooth devices (Please refer to the user manual of your phone). You will find the "Ugreen-50958E" in your phone list and select it, and then you will hear the sound "Pair Successful Connected"
3. When the unit is restarted, it automatically enters re-connection mode and automatically connect the Bluetooth devices which was connected in the last two times.
4. **Press button to pair:** Double-click the button to enter pair state.
5. **Press button to reconnect:**
   TX: The red and blue indicators will flash alternately in the pairing state, click the button to reconnect the Bluetooth devices which was connected in the last two times.
   RX: The red and blue indicators will flash alternately in the pairing state, and click the button to reconnect the Bluetooth devices which was connected in the last times with the sound "Connected".
6. **Disconnect:** The product automatically enters re-connection mode if disconnected or cancel pairing in the paired state, and the blue light will flash 1time/5s.
7. **Timeout mode:** In the state of being paired or reconnected, in order not to lose battery power, the product automatically turn off if there is no pairing successful within 5 minutes.
8. When your device is out the transmit range of 10m/32ft, the unit will enter re-connection mode and it will automatically connect back if the device return to the effective distance within 5min. However, the unit will power off if there is no pairing within 5 minutes.
9. **Factory settings:** In the power off state, after pressing the button for 10 seconds, the blue light is always on for about 5 seconds, the product is restored to the factory settings, and the pairing state is entered at the same time.

Notes

- For the first connection, the unit can enter the pairing mode when it is turned on. In subsequent use, you need to double click the button to enter the pairing mode.
- The unit will save the ID identified when pairing and automatically establish the connection according to the saved ID.
- 4 IDs could be stored max, but the first one will be deleted automatically if the number were over.
- If the connection failed several times, you can reset the unit to factory settings or restart your Bluetooth devices.

TWO-POINT CONNECTION FUNCTION

TX:

This product can connect two Bluetooth devices, for example device A and device B:

- Pair with device A, double click the button to enter pair state, turn on device B, pair with device B.
- Connect audio source to confirm whether two devices have sound output.
- If one or two Bluetooth devices do not have sound output, you can click the button to enter re-connection mode or restart the product.

Note:

When use two-point connection function, the distance between the unit and two Bluetooth devices should not exceed 5 meters.

RX:

This product can connect two phones, for example phone A and phone B:

Pair with phone A, disable phone A Bluetooth, double click the button to enter pair state to pair with phone B, then turn on phone A Bluetooth, and this product will reconnect the phone A.

Note:

Do not play music on phone A and phone B at the same time. When use two-point connection function, the distance between the unit and two Bluetooth devices should not exceed 5 meters.

Transmitter (TX) Mode

LED Indicator Light

Blue/Red Indicator Lights Status		
LED Color	Times/Sec	Working Status
Blue light on	1s	On
Blue/Red lights flash	flash	Pair mode
Blue light flash	Once/5s	Re-connection mode
Blue light flash	Once/10s	Paired successfully
Blue light on	Long light	Fully charged
Blue light on	5s	Factory settings
Red light flash	Once/10s	Low battery
Red light on	1s	Off
Red light on	Long light	Charging

Operation

Status	The button		
	Short press	Long press	Double click
Power off	/	Power on for 3s	/
Pair	/	Power off for 3s	/
Power on	/	Factory settings for 10s	/
Power off	/		/
Power on	Re-connection	/	/
Power on	/	/	Enter pair mode

Receiver (RX) Mode

LED Indicator Light

Blue/Red Indicator Lights Status		
LED Color	Times/Sec	Working Status
Blue light on	1s	On
Blue light on	5s	Factory settings
Blue light on	Long light	Fully charged
Blue/Red lights flash	flash	Pairing
Blue light flash	Once/10s	Paired successfully
Blue light flash	Twice/10s	Play
Red light flash	Once/10s	Low battery
Red light on	1s	Off
Red light on	Long light	Charging

Operation

Status	The button	
	Short press	Press for 3s
Power off	/	Power on
Paired	Re-connection	Power off
Power on	/	
Music playing	Pause music	
Music pause	Play music	

Music and Volume Control (only in RX mode)

1. Open the music player in your phone under paired mode.
2. Press the button or operated on your phone to play the last song played on your phone.
3. When playing the music, short press the button or operated on your phone to pause music.
4. Move to the previous song or the next song on your phone.
5. Control the volume by your phone or speaker. (Please refer to the user manual of your phone)

LOW POWER REMINDER

- When the battery power is lower than 3.3V, the red indicator light starts to flash.
- When the battery power is lower than 3.1V, this product will turn off automatically.
- Please charge it in time, as the low power would affect the connection.

CHARGING THIS UNIT

- To fully charge this adapter before first time using.
- Connect the product to the car's USB port using the supplied micro USB charging cable or the Ugreen standard charging cable. You can also connect the 5V power adapter for charging.
- When you charge while this product is on, the red indicator light all the time and blue indicator light flash 1 time/10s; When you charge while this adapter is off, the red indicator light all the time, the blue indicator does not light.
- The red indicator light will be off, and the blue indicator light will stay blue when the battery is fully charged.
- Support charging while using.

SAFETY NOTES

- This product cannot control volume and play/pause music in TX mode.
- Works with 5V±5% power supply, exceeding range of standard voltage may cause damage to the product or lead to unintended safety problems.
- When use two-point connection function, you don't have to turn off the Bluetooth device that has been paired, just double-click the button to pair with another device.
- The unit should not be placed near the magnet or products with a strong magnetic field, which will affect the normal function of the unit or damage the unit.
- Avoid using this unit in extreme high or low temperatures and humid environments.
- Do not drop or throw this product, which could damage it for using rudely.
- Do not expose this unit to dust, water, or extreme temperatures.
- The unit is radio signal. Please make sure there is no other signal interference.
- Do not modify, repair or disassemble the unit, if so, please contact the manufacturer.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

PACKAGE CONTENTS

1x Bluetooth 5.0 Transmitter/Receiver
1x Micro USB Power Cable
1x 3.5mm to 2RC F/M Cable
1x Fiber Optical Audio Cable
1x 3.5mm to 3.5mm M/M Cable
1x User Manual

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf der UGREENs Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.

Produktdetails

1. Taste
2. 3.5mm Buchse
3. SPDIF Buchse
4. Micro USB
5. Switcher
6. Transmittersmodus
7. Empfangsmodus
8. SPDIF-Modus
9. AUX-Modus



Wie es funktioniert

Transmitter (TX) Modus



Receiver (RX) Modus



TRANSMITTER(TX)/EMPFÄNGER(RX)

Modusauswahl & Ein / Aus

1. **Modusauswahl:** Drücken Sie den Switcher, um den TX-Modus oder den Empfangsmodus auszuwählen.
2. **Audioauswahl:** Drücken Sie den Switcher, um die Audioausgabe „SPDIF" oder „AUX" zu wählen.
3. **TX:** Verbinden Sie dieses Gerät über die Buchse SPDIF IN oder AUX mit Ihrem Fernsehgerät oder Computer. Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die rote und blaue Anzeige blinken abwechselnd, nachdem die blaue Anzeige für 1s eingeschaltet ist. Dies bedeutet, dass dieses Gerät nun eingeschaltet ist und zum Pairing bereit ist.

RX: Verbinden Sie dieses Gerät über die Buchse SPDIF OUT oder AUX mit Ihrem Heim-Audiosystem. Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die rote und blaue Anzeige blinken abwechselnd, nachdem die blaue Anzeige für 1s eingeschaltet ist. Dies bedeutet, dass dieses Gerät nun eingeschaltet ist und zum Pairing bereit ist.

4. **Ausschalten:** Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
5. **Einschalten:** Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
6. **Automatisch starten:** Wenn das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen ist, wird es automatisch eingeschaltet.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Halten Sie das Bluetooth-Gerät in einer Reichweite von 10 m.
2. **TX-Modus:** Schalten Sie Ihr Gerät ein, um den Pairing-Status aufzurufen (Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts). Schalten Sie dann dieses Gerät ein, um den Verbindungsstatus aufzurufen. Wenn die rote und blaue Anzeige abwechselnd blinken, hat dieses Produkt automatisch die Verbindung zu den Geräten hergestellt, und die blaue Anzeige blinkt nach einem erfolgreichen Pairing 1 Mal alle 10 Sekunden.
   RX-Modus: Schalten Sie dieses Gerät ein und rufen Sie den Pair-Modus auf. Suchen Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Telefons und starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten (siehe Benutzerhandbuch Ihres Telefons). Sie finden den „Ugreen-50958E" in Ihrer Telefonliste und wählen ihn aus. Anschließend hören Sie den Ton „Pair Successful Connected".
3. Wenn das Produkt neu gestartet wird, geht es automatisch in den Wiederverbindungsmodus und verbindet automatisch die Bluetooth-Geräte, die in den letzten Zeit verbunden waren.
4. **Drücken Sie die Taste zum Koppeln:** Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um den Paarstatus zu aktivieren.
5. **Drücken Sie die Taste, um die Verbindung wiederherzustellen:**
   TX: In Pairing Modus und nach dem Einschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Bluetooth-Geräte erneut zu verbinden, die in den letzten beiden Malen verbunden waren.
   RX: Das rote und das blaue Licht blinken im gepaarten Zustand. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die zuletzt verbundenen Bluetooth-Geräte mit dem Ton „Connected" wieder zu verbinden.
6. **Verbindung trennen:** Das Produkt wechselt automatisch in den Wiederherstellungsmodus, wenn die Verbindung getrennt oder das Pairing abgebrochen wird. Das blaue Licht blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden.
7. **Timeout-Modus:** Im Zustand des Pairing oder Wiederherstellung wird das Produkt automatisch ausgeschaltet, um den Akku nicht zu verlieren, wenn innerhalb von 5 Minuten keine erfolgreiche Verbindung hergestellt werden kann.
8. Wenn sich Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von 10 m befindet, wechselt das Produkt wieder in den Verbindungsmodus und es kann jederzeit automatisch eine Verbindung hergestellt werden, wenn das Gerät innerhalb von 5 Minuten auf die effektive Entfernung zurückkehrt. Das Gerät schaltet sich jedoch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Kopplung erfolgt.
9. **Werkeinstellung:** Im ausgeschalteten Zustand nach 10 Sekunden langem Drücken der Taste wird das blaue Licht für etwa 5 Sekunden aufleuchten, das Produkt wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und gleichzeitig wird der Verbindungsstatus aktiviert.

Hinweise

- Bei der ersten Verbindung kann das Gerät beim Einschalten in den Pairing-Modus wechseln. Bei der späteren Verwendung müssen Sie auf die Schaltfläche doppelklicken, um den Pairing-Modus aufzurufen.
- Das Gerät speichert die beim Pairing identifizierte ID und stellt automatisch die Verbindung gemäß der gespeicherten ID her.

- Dieses Gerät kann maximal 4 IDs gespeichert werden, die erste wird jedoch automatisch gelöscht, wenn die Nummer überschritten wurde.
- Wenn die Verbindung mehrmals fehlgeschlagen ist, können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder Ihre Bluetooth-Geräte neu starten.

GLEICHZEITIGE VERBINDUNG MIT ZWEI GERÄTEN

Transmittermodus:

Dieses Produkt kann zwei Bluetooth-Geräte verbinden, z. B. Gerät A und Gerät B:

- Koppeln Sie mit Gerät A, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um den Pair-Status zu aktivieren. Schalten Sie Gerät B ein, koppeln Sie mit Gerät B.
- Schließen Sie eine Audioquelle an, um zu überprüfen, ob zwei Geräte über eine Soundausgabe verfügen.
- Wenn ein oder zwei Bluetooth-Geräte keine Tonausgabe haben, können Sie auf die Schaltfläche klicken, um den Wiederverbindungsmodus aufzurufen oder das Produkt neu zu starten.

Hinweis:

Bei Verwendung der "Pairing mit 2 Geräten" sollte der Abstand zwischen dem Gerät und zwei Bluetooth-Geräten 5 Meter nicht überschreiten.

Empfangsmodus:

Mit diesem Produkt können zwei Telefone verbunden werden, z. B. Telefon A und Telefon B:

Koppeln Sie mit Telefon A, deaktivieren Sie das Telefon A Bluetooth. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um den Pair-Status einzugeben und mit Telefon B zu koppeln , danach aktivieren Sie das Telefon A Bluetooth und dieses Produkt verbindet das Telefon A erneut.

Hinweis:

Spielen Sie keine Musik gleichzeitig auf Telefon A und Telefon B ab. Bei Verwendung der "Pairing mit 2 Geräten" sollte der Abstand zwischen dem Gerät und zwei Bluetooth-Geräten 5 Meter nicht überschreiten.

Transmitter (TX) Modus

LED-Kontrollleuchte

Statusanzeige der blauen / roten Lichte		
LED Farbe	Zeiten/Sek.	Arbeitsstatus
Leuchten in Blau	1 Sek.	Eingeschaltet
Wechsel in Blau und Rot	Blinken	Pair-Modus
Blinken in Blau	Einmal/5 Sek.	Wiederherstellungsmodus
Blinken in Blau	Einmal/10 Sek.	Erfolgreich gekopplt
Leuchten in Blau	Langes Licht	Voll aufgeladen
Leuchten in Blau	5 Sek.	Werkseinstellung
Blinken in Rot	Einmal/10 Sek.	schwache Batterie
Leuchten in Rot	1 Sek.	Ausgeschaltet
Leuchten in Rot	Langes Licht	Aufladen

Bedienung

Status	Die Schaltfläche		
	Kurz Drücken	Lang Drücken	Doppelklicken
Ausschalten	/	Einschalten für 3 Sek.	/
Koppeln	/	Ausschalten für 3 Sek.	/
Einschalten	/	Werkseinstellung für 10 Sek.	/
Ausschalten	/		/
Einschalten	Wiederverbinden	/	/
Einschalten	/	/	Aktivieren Sie den Pair-Modus

Receiver (RX) Modus

LED-Kontrollleuchte

Statusanzeige der blauen / roten Lichte		
LED Farbe	Malen/Sek	Arbeitsstatus
Leuchten in Blau	1 Sek.	Eingeschaltet
Leuchten in Blau	5 Sek.	Werkseinstellung
Leuchten in Blau	Langes Licht	Volle Aufladung
Wechsel in Blau und Rot	Blinken	Pairing-Modus
Blinken in Blau	Einmal/10 Sek.	Erfolgreich gepaart
Blinken in Blau	Zweimal/10 Sek.	Musik Spielen
Blinken in Rot	Einmal/10 sek.	Schwache Batterie
Lechten in Rot	1 Sek.	Ausgeschaltet
Leuchten in Rot	Langes Licht	Aufladen

Bedienung

Status	Schaltfläche	
	Kurz drücken	3 Sek.lang drücken
Ausschalten	/	Eingeschaltet
Gepaart	Wiederverbinden	Ausgeschaltet
Einschalten	/	
Musik spielen	Musik pausieren	
Musik pausieren	Musik spielen	

Musik- und Lautstärkeregler (nur im Empfängermodus)

1. Öffnen Sie den Musik-Player in Ihrem Telefon im Pairing-Modus.
2. Drücken Sie die Taste am Produkt oder Bedienen Sie einfach auf Ihr Telefon, um das zuletzt auf dem Telefon gespielte Lied wiederzugeben.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe der Musik kurz die Taste oder, um die Musik anzuhalten.
4. Wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Lied Ihres Telefons.
5. Steuern Sie die Lautstärke über Ihr Telefon oder Ihren Lautsprecher. (Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons)

SIGNAL FÜR SCHWACHE BATTERIE

- Wenn die Batterieleistung weniger als 3,3 V beträgt, beginnt die rote Kontrollleuchte zu blinken.
- Wenn die Batterieleistung weniger als 3,1 V beträgt, schaltet sich dieses Produkt automatisch aus.
- Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, da die Verbindung in Situation der schwache Batterie beeinträchtigt würde.

LADEN DAS PRODUKT

- Diesen Adapter vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.
- Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Micro-USB Ladekabel oder dem Ugreen Standard Ladekabel an den USB-Port des Fahrzeugs an. Sie können auch das 5V-Netzteil zum Aufladen anschließen.
- Wenn Sie das Produkt bei Einschalten aufladen, blinken die rote Kontrollleuchte und die blaue Kontrollleuchte Einmal/10 Sek; Wenn Sie es bei Ausschalten laden, leuchtet die rote Anzeige ständig, die blaue Anzeige leuchtet nicht.
- Die rote Kontrollleuchte erlischt und die blaue Kontrollleuchte leuchtet tändig, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Unterstützen Sie das Laden während der Verwendung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann die Lautstärke nicht steuern und die Musik von Ausgangs-Audiogeräten nicht abspielen oder pausieren, wenn Sie es als Transmitter benutzen.
- Arbeitet mit 5 V ± 5% Spannungsversorgung, ein Überschreiten des Standardspannungsbereichs kann zu Schäden am Produkt oder zu unbeabsichtigten Sicherheitsproblemen führen.
- Wenn Sie die Funktion "Pairing mit 2 Geräten" verwenden, müssen Sie das gekoppelte Bluetooth-Gerät nicht ausschalten, doppelklicken Sie einfach auf die Schaltfläche, um ein Pairing mit einem anderen Gerät durchzuführen..
- Wenn Sie die Funktion "Pairing mit 2 Geräten" verwenden, sollte der Abstand zwischen dem Produkt und zwei Bluetooth-Geräten 5 Meter nicht überschreiten.
- Das Produkt sollte nicht in der Nähe des Magneten oder von Produkten mit einem starken Magnetfeld aufgestellt werden. Dies kann die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und in feuchten Umgebungen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und werfen Sie es nicht, da es sonst beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht Staub, Wasser oder extremen Temperaturen aus.
- Das Produkt ist ein Funksignal. Bitte stellen Sie sicher, dass keine anderen Signalstörungen vorliegen.
- Modifizieren, reparieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit bei hohen Lautstärken.

PACKUNGSINHALT

1x Bluetooth 5.0 Transmitter / Empfänger
1x Micro-USB-Stromkabel
1x 3,5 mm zu 2RC F/ M-Kabel
1x Fiber Optisch Audio Kabel
1x 3.5 mm auf 3.5 mm M / M Kabel
1x Benutzerhandbuch

Français

Merci d'avoir acheté le produit d'UGREEN. Afin de garantir le fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Détails du produit

1. Boutton
2. Prise 3.5mm
3. Jack SPDIF
4. Port Micro USB
5. Bouton de sélection
6. Mode TX
7. Mode RX
8. Mode SPDIF
9. Mode AUX



Fonctionnement

Mode Émetteur (TX)



Mode Récepteur (RX)



TRANSMETTEUR (TX)/ RÉCEPTEUR (RX)

Sélection du mode & Activation / Désactivation

1. **Sélection du mode:** Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode TX ou le mode RX.
2. **Sélection audio:** Appuyez sur la touche pour sélectionner l'entrée / la sortie audio «SPDIF» ou «AUX».
3. **TX:** Connectez cet appareil à votre TV ou à votre PC via la prise SPDIF IN ou AUX et appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement après que le voyant bleu soit allumé pendant 1 seconde, ce qui indique que cet appareil est maintenant allumé et prêt à être associé.

RX: Connectez cet appareil à votre haut-parleur via la prise SPDIF OUT ou AUX et appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement après que le voyant bleu soit allumé pendant 1 seconde, ce qui indique que cet appareil est et en mode de couplage.

4. **Éteindre:** Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre cet appareil.
5. **Allumer:** Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, puis relâchez-le.
6. **Marche automatique:** Lorsque le produit est alimentez par le câble d'alimentation, il va automatiquement être mis en marche.

APPAIRAGE BLUETOOTH

1. Placez votre périphérique Bluetooth dans la portée de transmission de 10 m.
2. **Mode TX:** Allumez votre appareil Bluetooth pour entrer en mode de couplage (veuillez consulter le manuel de votre appareil Bluetooth). Allumez ensuite cet appareil pour entrer en mode de couplage. Lorsque les voyants rouge et bleu clignotent en alternance, ce produit a automatiquement établi la connexion avec les périphériques et le voyant bleu clignote 1 fois / 10s après une connexion réussie.
   Mode RX: Allumez cet appareil pour entrer en mode de couplage. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et lancez la recherche de périphériques Bluetooth (veuillez consulter le manuel de votre téléphone). Vous trouverez le «Ugreen-50958E» dans votre liste de téléphone, puis sélectionnez-le, puis vous entendrez le son «Pair Successful Connected».
3. Lorsque l'appareil est redémarré, il entre automatiquement en mode de reconnexion et connecte automatiquement les périphériques Bluetooth qui ont été connectés au cours des deux dernières fois.
4. **Appuyez sur le bouton pour coupler:** Double-appuyez sur le bouton pour entrer en mode de couplage.
5. **Appuyez sur le bouton pour la reconnection:**
   TX: Dans le mode d'appariement, les voyants rouge et bleu clignotent. Appuyez sur le bouton pour reconnecter les périphériques Bluetooth ayant été connectés au cours des deux dernières fois., appuyez sur le bouton pour reconnecter les périphériques Bluetooth ayant été connectés au cours des deux dernières fois.
   RX: Dans le mode d'appariement, les voyants rouge et bleu clignotent. Puis appuyez sur le bouton pour reconnecter les périphériques Bluetooth ayant été connectés récemment avec le son «Connecté».
6. **Déconnecter:** Après le couplage, le produit entre automatiquement en mode de reconnexion s'il est déconnecté ou annule la liaison. Le voyant bleu clignote 1 fois / 5s.
7. **Mode Timeout:** Quand l'appareil est en mode de couplage ou reconnexion, il s'éteint automatiquement s'il n'y a pas de couplage dans les 5 minutes, afin de réduire la consommation de batterie.
8. Lorsque votre appareil est hors de portée de transmission de 10m / 32ft, ce produit ne se connecte pas. Mais l'appareil entrera en mode de reconnexion et se reconnectera automatiquement si l'appareil retourne à la distance effective dans les 5 minutes. Cependant, le produit s'éteindra s'il n'y a pas d'appariement dans les 5 minutes.
9. En état hors tension, le voyant reste bleu pendant 5 secondes après avoir appuyé sur le bouton pendant 10 secondes. Le produit peut être restauré aux paramètres d'usine et entrer à l'état de couplage en même temps.

Notes

- Pour la première connexion, l'appareil entre en mode de couplage lorsqu'il est allumé. Lors d'une utilisation ultérieure, vous devez double-cliquer sur le bouton pour passer en mode de couplage.
- L'appareil enregistre ID identifié lors du couplage et établit automatiquement la connexion en fonction d'ID enregistré.

- Cet appareil peut stocker quatre ID au maximum, mais le premier sera automatiquement supprimé si le nombre est dépassé.
- Si la connexion échoue plusieurs fois, veuillez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine ou redémarrer vos appareils Bluetooth.

CONNEXION À DEUX POINTS

TX:

Ce produit peut connecter deux périphériques Bluetooth, par exemple les périphériques A et B:

- Couplez avec le périphérique A, double-appuyez sur le bouton pour entrer en mode de couplage, allumez le périphérique B, couplez avec le périphérique B.
- Connectez la source audio pour vérifier si les deux périphériques ont le son.
- Si un ou deux appareils Bluetooth n'ont pas de son, veuillez appuyer sur le bouton pour entrer en mode de reconnexion ou redémarrer le produit.

Remarque:

Lorsque vous utilisez la fonction de connexion à deux points, la distance entre ce produit et deux périphériques Bluetooth ne doit pas dépasser 5 mètres.

RX:

Ce produit peut connecter deux téléphones, par exemple les téléphones A et B:

Couplez avec le téléphone A, désactiver la fonction Bluetooth du téléphone A, double-appuyez sur le bouton pour entrer en mode de couplage et coupler le téléphone B, puis activez la fonction Bluetooth du téléphone A et ce produit reconnectera le téléphone A.

Remarque:

Ne lisez pas de musique sur les téléphones A et B en même temps. Lorsque vous utilisez la fonction de connexion à deux points, la distance entre ce produit et deux périphériques Bluetooth ne doit pas dépasser 5 mètres.

Mode Émetteur (TX)

Voyants LED

Statut des Voyants Bleus / Rouges		
Couleur de LED	Fois/Sec	Status
Lumière bleue allumée	1s	Allumer
Lumières bleues / rouges clignotent	Clignoter	Mode de couplage
Lumière bleue clignote	Une fois /5s	Mode de reconnection
Lumière bleue clignote	Une fois /10s	Appairage réussi
Lumière bleue allumée	Allumée	Recharge complète
Lumière bleue allumée	5s	Réinitialisation aux paramètres d'usine
Lumière rouge clignote	Once/10s	Batterie faible
Lumière rouge allumée	1s	Éteindre
Lumière rouge allumée	Allumée	Recharge

Opération

Status	Bouton		
	Appuyez brièvement	Appuyer longuement	Double appuyer
Allumer	/	Allumer/ 3s	/
Couplage	/	Éteindre/ 3s	/
Allumer	/	Réinitialisation aux paramètres d'usine/ 10s	/
Éteindre	/		/
Allumer	Reconnection	/	/
Allumer	/	/	Entrer en mode de couplage

Mode Récepteur (RX)

Voyants LED

Statut des Voyants Bleus / Rouges		
Couleur de LED	Fois/Sec	Status
Lumière bleue allumée	1s	Allumer
Lumière bleue allumée	5s	Réinitialisation aux paramètres d'usine
Lumière bleue allumée	Allumée	Recharge complète
Lumière bleue/rouge clignote	Clignote	Couplage
Lumière bleue clignote	Une fois/10s	Appairage réussi
Lumière bleue clignote	2 fois/10s	Lecture de musique
Lumière rouge clignote	Une fois/10s	Batterie faible
Lumière rouge allumée	1s	Éteindre
Lumière rouge allumée	Allumée	Recharge

Opération

Status	Bouton	
	Appuyer	Appuyer longuement/3S
Éteindre	/	Allumer
Couplage	Reconnection	Éteindre
Allumer	/	
Lecture de musique	Pause	
Pause de la lecture	Lecture	

Contrôle de la musique et du volume (uniquement en mode RX)

1. Ouvrez le lecteur de musique sur votre téléphone en mode de couplage.
2. Appuyez sur le bouton ou utiliser votre téléphone pour lire la chanson dernière jouée sur votre téléphone.
3. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyer brièvement sur le bouton ou utiliser votre téléphone pour mettre la musique en pause.
4. Passez à la chanson précédente ou à la chanson suivante sur votre téléphone.
5. Contrôlez le volume avec votre téléphone ou votre haut-parleur. (Veuillez consulter le manuel de votre téléphone)

SIGNAL DE FAIBLE PUISSANCE

- Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant rouge commence à clignoter.
- Lorsque la batterie est inférieure à 3,1 V, ce produit s'éteint automatiquement.
- Veuillez charger cet appareil à temps car la faible puissance affecterait la connexion.

CHARGEMENT DE CET APPAREIL

- Chargez complètement cet appareil avant la première utilisation.
- Si vous voulez connecter le produit au port USB de la voiture, vous pouvez utiliser le câble micro USB fourni ou le câble de charge standard Ugreen. Vous pouvez également connecter l'adaptateur d'alimentation 5V pour le chargement.
- Lorsque vous chargez ce produit en état allumé, le voyant rouge s'allume tout le temps et le voyant bleu clignote 1 fois / 10s; Lorsque vous chargez en état éteint, le voyant rouge s'allume tout le temps, le voyant bleu ne s'allume pas.
- Le voyant rouge sera éteint et le voyant bleu restera bleu lorsque cet appareil sera complètement chargée.
- Prise en charge de la charge lors de l'utilisation.

NOTES DE SÉCURITÉ

- Ce produit ne peut pas contrôler le volume et lire / mettre en pause la musique des périphériques audio de sortie en mode TX.
- Veuillez alimentez cet appareil avec une alimentation 5V ± 5%, un dépassement de tension standard peut endommager le produit ou entraîner des problèmes de sécurité non souhaités.
- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion à deux points, vous n'avez pas besoin d'éteindre le périphérique Bluetooth qui a été couplé, il suffit de double-appuyer sur le bouton pour coupler avec un autre périphérique.
- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion à deux points, la distance entre l'appareil et deux périphériques Bluetooth ne doit pas dépasser 5 mètres.
- L'appareil ne doit pas être placé près de l'aimant ou de produits avec un fort champ magnétique, ce qui pourrait affecter le fonctionnement normal de l'appareil ou endommager l'appareil.
- Évitez d'utiliser cet appareil dans des températures extrêmement basses ou élevées et dans des environnements humides.
- Ne laissez pas tomber et ne jetez pas ce produit, ce qui pourrait l'endommager si vous l'utilisez brutalement.
- N'exposez pas cet appareil à la poussière, à l'eau ou à des températures extrêmes.
- L'appareil est un signal radio. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'autre interférence de signal.
- Ne modifiez pas, ne réparez pas et ne démontez pas l'appareil. Dans ce cas, veuillez contacter le fabricant.
- Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

PACKAGE CONTENTS

Contenu de l'emballage
1x Bluetooth 5.0 Transmetteur Récepteur
1x Câble d'alimentation Micro USB
1x Câble 3.5mm vers 2RC F/M
1x Câble Fibre Optique Audio
1x Câble3.5mm vers 3.5mm M/M
1x Manuel

Español

Gracias por comprar el producto de UGREEN. Para lograr un funcionamiento óptimo, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo.

Detalles del producto

1. Botón MFB
2. Audio de 3.5 mm
3. Jack de SPDIF
4. Micro USB
5. Botón de Conmutación
6. Modo de Transmisor (TX)
7. Modo de Receptor (RX)
8. Modo de SPDIF
9. Modo de AUX



Cómo Funciona

Modo de Transmisor (TX)



Modo de Receptor(RX)



TRANSMISOR (TX) / RECEPTOR (RX)

Selección de modo / Encender y apagar

1. **Selección de modo:** Deslice el botón de conmutación para seleccionar el modo TX o modo RX.
2. **Selección de audio:** Deslice el botón de conmutación para seleccionar la entrada / salida de audio " SPDIF "o " AUX ".
3. **Modo TX:** Conecte este producto a su ordenador o televisor a través del puerto SPDIF IN o puerto de AUX. Mantenga pulsado el botón MFB por 3 segundos. Las luces roja y azul parpadean alternativamente después de que la luz azul esté parpadeada durante 1 s, lo que significa que este producto ahora está encendido y listo para emparejarse.

Modo RX: Conecte este producto al sistema de audio para casa a través del puerto SPDIF OUT o puerto de AUX. Mantenga pulsado el botón MFB por 3 segundos. Las luces roja y azul parpadean alternativamente después de que la luz azul esté parpadeada durante 1 s, lo que significa que este producto ahora está encendido y listo para emparejarse.

4. **Apagar:** Mantenga pulsado el botón por 3 segundos para apagar este producto.
5. **Encender:** Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos y luego suéltelo.
6. **Encendido automático:** cuando el producto está conectado a la fuente de alimentación, se encenderá automáticamente.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Ponga el dispositivo Bluetooth dentro del rango efectivo de transmisión de 10m.
2. **Modo TX:** Encienda su dispositivo bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento (consulte el manual de usuario de su dispositivo). Luego encienda este producto para entrar en el modo de emparejamiento. Cuando la luz roja y la azul parpadean alternativamente, este producto se emparejará con el dispositivo automáticamente, y la luz azul parpadeará 1 vez / 10s después de emparejarse con éxito.
   Modo RX: Encienda este producto para entrar en el modo de emparejamiento. Active la función Bluetooth de su móvil e inicie la búsqueda de dispositivos Bluetooth (Haga el favor de consultar el manual de usuario de su móvil). Encontrará usted el "Ugreen-50958E" entre la lista de su móvil, y seleccione lo correspondiente, luego oirá la indicación de voz como ``Pair Successful Connected``.
3. Cuando reinicie este producto la próxima vez, se volverá a conectar automáticamente a los dos últimos dispositivos bluetooth conectados.
4. **Pulsar el botón para emparejar:** En cualquier modo después de encender este producto, puede hacer doble clic en el botón para entrar en el modo de emparejamiento.
5. **Pulsar el botón para reconectar:**
   TX: En modo de emparejamiento, parpadean la luz roja y la azul, puede hacer clic en el botón para volver a conectar los dos últimos dispositivos bluetooth conectados.
   RX: En modo de emparejamiento, parpadean la luz roja y la azul, puede hacer clic en el botón para volver a conectar el último dispositivo bluetooth conectado, oirá la indicación de voz como ``Connected``
6. **Desconectar:** En el estado conectado, el producto entra automáticamente en modo de reconexión si cancela el emparejamiento o se desconecta. El LED azul parpadea una vez / 5s.
7. **Modo de espera:** Cuando este producto está en modo de emparejamiento o de reconexión, con el fin de reducir el consumo de batería, si este producto no puede encontrar un dispositivo para emparejar en 5 minutos, se apagará automáticamente.
8. Cuando su dispositivo está fuera del rango efectivo de transmisión de bluetooth de 10m, este producto entrará en el modo de reconexión y se volverá a conectarlo automáticamente si el dispositivo vuelve al rango efectivo de transmisión en 5 minutos. Sin embargo, si este producto no puede encontrar un dispositivo para emparejar en 5 minutos, se apagará automáticamente.
9. **Restablecer la configuración de fábrica:** En el estado de apagado, después de pulsar el botón durante 10 segundos, la luz azul se ilumina durante unos 5 segundos, el producto se ha restaurado a la configuración de fábrica y mientras entra en el modo de emparejamiento.

Notas

- En la primera conexión, este producto entra en el modo de emparejamiento cuando se enciende. En su uso posterior, necesita hacer doble clic en el botón para entrar en modo de emparejamiento.
- Este producto puede guardar el ID identificado durante el emparejamiento y establecer automáticamente la conexión en el siguiente uso según el ID guardado.

- Este producto podrá guardar un máximo de 4 IDs, pero el primero se eliminará automáticamente si se guardan más de 4 IDs.
- Si la conexión falla varias veces, puede restablecer la configuración de fábrica de este producto o reiniciar sus dispositivos Bluetooth.

CONEXIÓN DE DOS DISPOSITIVOS A LA VEZ

Modo de TX:

Este producto puede conectar a dos dispositivos Bluetooth simultáneamente y tomamos el dispositivo A y el dispositivo B como ejemplo:

- Empareje este producto con el dispositivo A como se ha mencionado anteriormente, y luego haga doble clic en el botón para entrar en el modo de emparejamiento y encienda el dispositivo B, este producto se emparejará automáticamente con el dispositivo B.
- Conecte la fuente de audio para confirmar si dos dispositivos tienen sonido.
- Si los dispositivos Bluetooth no tienen sonido, puede pulsar el botón de este producto para entrar en modo de reconexión o reiniciarlo.

Nota:

Asegúrese de que la distancia entre los dos dispositivos Bluetooth y este producto no supere los 5 metros.

Modo de RX:

Este producto puede conectar a dos móviles simultáneamente y tomamos el móvil A y el móvil B como ejemplo:

Empareje este producto con el móvil A como se ha mencionado anteriormente, y luego desactive la función bluetooth del móvil A. Haga doble clic en el botón para entrar en el modo de emparejamiento y emparéjelo con móvil B. Active la función Bluetooth de su móvil A y este producto volverá a conectar con él.

Notas:

NO reproduzca música en el móvil A y el móvil B al mismo tiempo.

Asegúrese de que la distancia entre los dos móviles y este producto no supere los 5 metros.

Modo de TX

Indicador LED

Estado de la luz indicadora azul / roja		
Color de LED	Tiempo / veces	Estado
Luz azul encendida	1s	Encendido
Luz azul / roja parpadea	Parpadea	Modo de emparejamiento
Luz azul parpadea	Una vez / 5s	Modo de reconexión
Luz azul parpadea	Una vez / 10s	Emparejamiento exitoso
Luz azul encendida	Se mantiene fija	Completamente cargado
Luz azul encendida	5s	Restablecer la configuración de fábrica
Luz roja parpadea	Una vez / 10s	Batería baja
Luz roja encendida	1s	Apagado
Luz roja encendida	Se mantiene fija	Cargando

Instrucciones de Operación

Estado	Botón		
	Pulsación corta	Pulsación larga	Doble clic
Apagado	/	3s para encender	/
Emparejado	/	3s para apagar	/
Encendido	/	10s para restablecer la configuración de fábrica	/
Apagado	/		/
Encendido	Reconexión	/	/
Encendido	/	/	Entrar en modo de emparejamiento

Modo de RX

Indicador LED

Estado de la luz indicadora azul / roja		
Color de LED	Tiempo / veces	Estado
Luz azul encendida	1s	Encendido
Luz azul encendida	5s	Restablecer la configuración de fábrica
Luz azul encendida	Se mantiene fija	Completamente cargado
Luz azul / roja parpadea	Parpadea	Modo de emparejamiento
Luz azul parpadea	Una vez / 10s	Emparejamiento exitoso
Luz azul parpadea	Dos veces / 10s	Reproducir música
Luz roja parpadea	Una vez / 10s	Batería baja
Luz roja encendida	1s	Apagado
Luz roja encendida	Se mantiene fija	Cargando

Instrucciones de Operación

Estado	Botón	
	Pulsación corta	Pulsación larga de 3s
Apagado	/	Encender
Emparejado	Reconexión	Apagar
Encendido	/	
Reproducir música	Pausar música	
Pausar música	Reproducir música	

Control de música y volumen (sólo en modo RX)

1. Abra el reproductor de música en su móvil después emparejarse.
2. Pulse el botón u opere en su móvil para reproducir la última canción reproducida.
3. Al reproducir la música, pulse brevemente el botón u opere en su móvil para pausar la música.
4. Pase a la canción anterior o la canción siguiente mediante su móvil.
5. Controle el volumen mediante su móvil o altavoz. (Por favor, consulte el manual de usuario de su móvil)

BATERÍA BAJA

- Cuando la batería le queda menos de 3,3V, la luz roja comienza a parpadear.
- Cuando la batería le queda menos de 3,1V, este producto se apagará automáticamente.
- Haga el favor de cargarlo a tiempo, ya que la batería baja puede afectar la conexión.

LA CARGA DE ESTE PRODUCTO

- Cargue este producto por completo antes del primer uso.
- Conecte el producto al puerto USB del coche o al adaptador de corriente de 5V mediante el cable de carga Micro USB suministrado para cargar.
- Si se carga el producto cuando está encendido, la luz roja permanece encendida todo el tiempo y la luz azul parpadea una vez / 10s; si se carga el producto cuando está apagado, la luz roja permanece encendida todo el tiempo, la luz azul no se enciende.
- Cuando este producto está completamente cargado, el indicador LED permanecerá en azul.
- Puede utilizar este producto mientras se está cargando.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Este producto no puede controlar el volumen y reproducir / pausar música en modo TX.
- Debe conectarse a una fuente de alimentación de 5V ± 5%, el voltaje no deberá exceder el estándar rango, en contrario, puede dañar el producto o causar problemas de seguridad.
- Cuando usa la función de conexión de dos dispositivos a la vez, no tiene que apagar el dispositivo Bluetooth que se ha emparejado, simplemente haga doble clic en el botón para emparejar con otro dispositivo.
- No coloque imán ni productos magnéticos demasiado cerca de este producto. El magnetismo puede dañarlo.
- No use este producto ni a temperaturas extremas ni en ambientes húmedos.
- No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes.
- Como este producto transmite señal de radio, asegúrese de que no haya otra interferencia de señal.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante períodos prolongados.
- No modifique, repare ni desmonte este producto, por favor póngase en contacto con el fabricante si necesita ayuda.

PACKAGE CONTENTS

Contenido del paquete
1x Bluetooth 5.0 transmisor / receptor
1x Cable de alimentación Micro USB
1x Cable de jack 3,5mm hembra a 2RCA macho
1x Cable de fibra óptica para audio
1x Cable de audio 3,5mm macho a macho
1x Manual de usuario

Italiano

Grazie per aver acquistato i prodotti UGREEN. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Dettagli del Prodotto

1. Pulsante
2. 3.5mm Audio
3. SPDIF Jack
4. Micro USB
5. Switcher
6. TX modalità
7. RX modalità
8. SPDIF modalità
9. AUX modalità



Come Funziona

Modalità Trasmettitore (TX)



Modalità Ricevitore (RX)



TRASMETTITORE(TX)/ RICEVITORE (RX)

Seleziona Modalità & Spegnimento/Accensione

1. **Seleziona modalità:** premere il pulsante interruttore per selezionare la modalità TX o la modalità RX.
2. **Seleziona audio:** premere il pulsante di interruttore per selezionare l'uscita audio "SPDIF" o "AUX".
3. **TX:** collegare questa unità alla TV o al computer tramite la presa SPDIF IN / OUT o AUX e tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi quindi rilasciare Questa unità è ora accesa ed è pronta per essere accoppiato.

RX: collegare questa unità al sistema audio di casa tramite la presa SPDIF OUT o AUX e tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi quindi rilasciare.Questa unità è ora accesa ed è pronta per essere accoppiato.

4. **Spegnimento:** tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi per spegnere questo prodotto.
5. **Accensione:** tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi poi rilasciare.
6. **Avvio automatico:** quando il prodotto è collegato all'alimentazione e si accenderà automaticamente.

ACCOPPIA BLUETOOTH

1. Mantieni il tuo altoparlante e le cuffie Bluetooth nel raggio di trasmissione di 10 m / 32 piedi.
2. **Modalità TX:** accendere il dispositivo per entrare nello stato di accoppiamento (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo), poi accendere questo prodotto per entrare nello stato di accoppiamento.
   Modalità RX: accendere questo prodotto e accedere alla modalità pair Trova le impostazioni Bluetooth del telefono e avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale utente del telefono). "Ugreen-50958E" si trova nella Elenco telefonico e selezionalo, poi sentirai il suono "Accoppiato con successo connesso".
3. Quando il prodotto viene riavviato, passa automaticamente alla modalità di riconnessione e collega automaticamente i dispositivi Bluetooth che sono stati collegati nelle ultime due volte.
4. **Premere il pulsante per accoppiare:** Fare doppio clic sul pulsante per accedere allo stato della coppia
5. **Premere il pulsante per riconnettersi:**
   TX: Nello stato di accoppiamento gli indicatori rosso e blu lampeggeranno alternativamente, fare clic sul pulsante per ricollegare i dispositivi Bluetooth che sono stati collegati nelle ultime due volte.
   RX: Nello stato di accoppiamento gli indicatori rosso e blu lampeggeranno alternativamente, fare clic sul pulsante per ricollegare i dispositivi Bluetooth che sono stati collegati l'ultima volta con il suono "Connesso".
6. Quando il prodotto è scollegato, entrerà in modalità di riconnessione.
7. **Modalità Timeout:** nello stato di essere accoppiato o ricollegato, al fine di non perdere la carica della batteria, il prodotto si spegne automaticamente se non vi è alcuna associazione riuscita entro 5 minuti.
8. Quando il dispositivo è fuori dal raggio di trasmissione di 10 m / 32 piedi, l'unità entrerà in modalità di riconnessione e si collegherà automaticamente se il dispositivo torna alla distanza effettiva entro 5 minuti. Tuttavia, l'unità si spegnerà se non viene eseguito il pairing entro 5 minuti.
9. **Impostazioni di fabbrica:** nello stato di spegnimento, dopo aver premuto il pulsante per 10 secondi, la luce blu è sempre accesa per circa 5 secondi, il prodotto viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica e lo stato di associazione viene inserito contemporaneamente.

Note

- Per la prima connessione, il prodotto può accedere alla modalità di associazione quando è accesa. Nell'uso successivo, è necessario fare doppio clic sul pulsante per accedere alla modalità di associazione.
- Il prodotto salverà l'ID identificato durante l'associazione e stabilirà automaticamente la connessione in base all'ID salvato.

- 4 ID possono essere memorizzati max, ma il primo sarà cancellato automaticamente se il numero fosse finito.
- Se la connessione non è riuscita più volte, è possibile ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica o riavviare i dispositivi Bluetooth.

FUNZIONE DI CONNESSIONE A DUE PUNTI

TX:

Questo prodotto può collegare due dispositivi Bluetooth, ad esempio il dispositivo A e il dispositivo B:

- Accoppiare il dispositivo A, spegnere il dispositivo A, fare doppio clic sul pulsante per entrare nello stato di accoppiamento, accendere il dispositivo B, accoppiare il dispositivo B, accendere il dispositivo A e il prodotto ricollegherà il dispositivo A.
- Collegare la sorgente audio per confermare se due dispositivi hanno un'uscita audio.
- Se uno o due dispositivi Bluetooth non dispongono di uscita audio, è possibile fare clic sul pulsante per accedere alla modalità di riconnessione o riavviare i due dispositivi.

Nota:

quando si utilizza la funzione di collegamento a due punti, la distanza tra l'unità e due dispositivi Bluetooth non deve superare i 5 metri.

RX:

Questo prodotto può collegare due telefoni, ad esempio il telefono A e il telefono B:

- Associare il telefono A, spegnere il telefono A Bluetooth, fare doppio clic sul pulsante per accedere allo stato di accoppiamento per accoppiare il telefono B, poi accendere il telefono A Bluetooth e questo prodotto ricollegherà il telefono A.

Nota:

non riprodurre musica sul telefono A e sul telefono B contemporaneamente. Quando si utilizza la funzione di connessione a due punti, la distanza tra l'unità e due dispositivi Bluetooth non deve superare i 5 metri.

Transmitter (TX) Mode

Indicatore LED

Stato delle spie luminose blu / rosse		
LED Colore	Volte / sec	Stato di lavoro
Luce blu accesa	1sec	Acceso
Luce blu/rosso lampeggia	lampeggia	Modalità di accoppiamento
Luce blu lampeggia	Una volta / 5sec	Modalità di riconnessione
Luce blu lampeggia	Una volta /10sec	Accoppiato con successo
Luce blu accesa	Lunga luce	Carica completa
Luce blu accesa	5sec	Impostazioni di fabbrica
Luce rosso lampeggia	Una volta /10sec	Batteria scarica
Luce rosso accesa	1sec	Spento
Luce rosso accesa	Lunga luce	In ricarica

Operazione

Stato	Plusante		
	Premere a breve	Premere a lungo	Doppio click
Spegnimento	/	Accensione per 3 secondi	/
Accoppia	/	Spegnimento per 3 secondi	/
Accensione	/	Impostazioni di fabbrica per 10 sec	/
Spegnimento	/		/
Accensione	Riconnessione	/	/
Accensione	/	/	Entra in modalità accoppiamento

Receiver (RX) Mode

Indicatore LED

Stato delle spie luminose blu / rosse		
LED Colore	Volte / sec	Stato di lavoro
Luce blu accesa	1sec	Acceso
Luce blu accesa	5sec	Impostazioni di fabbrica
Luce blu accesa	Lunga luce	Carica completa
Le luci blu / rosse lampeggia	lampeggia	Accoppiamento
Luce blu lampeggia	Una volta /10sec	Accoppiato con successo
Luce blu lampeggia	Due volte / 10sec	Riprodurre
Luce rosso lampeggia	Una volta /10sec	Batteria scarica
Luce rosso accesa	1sec	Spegnimento
Luce rosso accesa	Lunga luce	In carica

Operazione

Stato	Pulsante	
	Premere a breve	Premere per 3s
Spegnimento	/	Accensione
Accoppiato	Riconnessione	Spegnimento
Accensione	/	
Riproduzione musicale	Metti in pausa la musica	
Metti in pausa la musica	Riprodurre musica	

Controllo della musica e del volume (solo in modalità RX)

1. Aprire il lettore musicale nel telefono in modalità accoppiata.
2. Premere il tasto o operare sul telefono per riprodurre l'ultima canzone riprodotta sul telefono.
3. Quando si riproduce la musica, premere brevemente il tasto o operare sul telefono per mettere in pausa la musica.
4. Passa al brano precedente o al brano successivo sul tuo telefono.
5. Controlla il volume tramite il telefono o l'altoparlante. (Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono)

PROMEMORIA A BASSO CONSUMO

- Quando la carica della batteria è inferiore a 3,3 V, l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare.
- Quando la carica della batteria è inferiore a 3,1 V, questo prodotto si spegne automaticamente.
- Si prega di caricarlo in tempo, in quanto la bassa potenza influirebbe sulla connessione.

RICARICA QUESTO PRODOTTO

- Caricare completamente questo adattatore prima del primo utilizzo.
- Collegare il prodotto alla porta USB dell'auto utilizzando il cavo di ricarica micro USB in dotazione o il cavo di ricarica standard Ugreen. È inoltre possibile collegare l'adattatore di alimentazione da 5 V per la ricarica.
- Quando si carica mentre questo adattatore è acceso, l'indicatore rosso si accende continuamente e la spia blu lampeggia 1 volta / 10 secondi; Quando si carica mentre questo adattatore è spento, l'indicatore rosso si accende continuamente, l'indicatore blu non lampeggia.
- La spia rossa si spegne e la spia blu rimane blu quando la batteria è completamente carica.
- Supporta la ricarica durante l'utilizzo.

NOTE DI SICUREZZA

- Questo prodotto non può controllare il volume e riprodurre / sospendere la musica dei dispositivi audio di uscita.
- Funziona con un'alimentazione di 5 V ± 5%, il superamento della gamma di voltaggio standard può causare danni al prodotto o causare problemi di sicurezza involontari.
- Quando si utilizza la funzione di connessione a due punti, è necessario disattivare il dispositivo Bluetooth che è stato accoppiato, in modo da poter eseguire nuovamente l'accoppiamento con un altro dispositivo.
- Quando si utilizza la funzione di collegamento a due punti, la distanza tra l'unità e due dispositivi Bluetooth non deve superare i 5 metri.
- L'unità non deve essere collocata vicino al magnete o ai prodotti con un forte campo magnetico, che influirà sul normale funzionamento dell'unità o danneggerà l'unità.
- Non esporre questa unità a polvere, acqua o temperature estreme.
- Evitare di utilizzare questa unità in condizioni di temperature estreme, alte o basse e ambienti umidi.
- L'unità è un segnale radio. Assicurarsi che non vi siano altre interferenze di segnale.
- Non modificare, riparare o smontare l'unità, in tal caso, contattare il produttore.
- Per evitare danni all'udito in alternanza, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Trasmettitore / ricevitore Bluetooth 5.0
1x Cavo di alimentazione micro USB
1x Cavo da 3,5 mm a 2RC F / M
1x Cavo audio ottico in fibra
1x Cavo da 3,5 mm a 3,5 mm M / M
1x Manuale dell'utente

日本語

この度はUGREEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前にこのマニュアルをよくお読みください。そのあとも是非大切に保管してください。

商品仕様

1. MFBボタン
2. 3.5mmオーディオ
3. SPDIFジャック
4. Micro USB充電ポート
5.モード切り替えスイッチ
6. TXモード
7. RXモード
8. SPDIFモード
9. AUXモード



使用方法

トランスミッター (TX)モード



レシーバー(RX)モード



トランスミッター (TX)/レシーバー (RX)

モード選択&ON/OFF

1. **モード選択：**モード切り替えスイッチを押して、TXモードまたはRXモードを選択します。
2. **オーディオ選択：**モード切り替えスイッチを押して、「SPDIF OUT」または「AUX」音声入力/出力を選択します。
3. **TXモード:**SPDIF INまたはAUXジャックを介して本機をテレビまたはコンピューターに接続してMFBボタンを3秒間程押します。ライトが青色に1秒間点灯した後、赤色と青色が交互に点滅します。これは、電源がオンになっており、ペアリングの準備ができていることを示しています。

RXモード:SPDIF INまたはAUXジャックを介して本機をホームオーディオシステムに接続してMFBボタンを3秒間程押します。ライトが青色に1秒間点灯した後、赤色と青色が交互に点滅します。これは、電源がオンになっており、ペアリングの準備ができていることを示しています。

4. **電源OFF：**MFBボタンを3秒間程押し電源を切ります。
5. **電源ON：**MFBボタンを3秒間押して本機を起動します。
6. **自動ON：**本機が電源に接続されていると自動的にオンになります。

Bluetoothペアリング

1. Bluetoothデバイスを10m/32ftの通信範囲に置いてください。
2. **TXモード:**デバイスをオンにしてペアリング状態にします。(デバイスのマニュアルを参照してください)。その後、本機の電源を入れてペアリング状態に入ります。ライトが赤色と青色に交互に点滅していると、自動的にデバイスと接続します。ペアリングが成功すると、ライトが青色に1回/10秒で点滅します。
   RXモード：本機をオンにしてペアリング状態にします。スマホのBluetooth設定でBluetoothデバイスを検索します。(スマホのマニュアルを参照してください)。「Ugreen-50958E」を見つけて接続してください。ペアリングが成功すると、「Pair Successful Connected」という音が聞こえます。
3. 本機を再起動すると、自動的に再接続モードに入り、最後の2回に接続したBluetooth機器を自動的に接続します。
4. MFBボタンを素早く2回押してペアの状態に入ります。
5. **強制的に再接続**
   TXモード：ライトが赤色と青色を交互に点滅しているペアリングの状態では、MFBボタンを押すことで最後の2回に接続したBluetooth機器を再接続します。
   RXモード：ライトが赤色と青色を交互に点滅しているペアリングの状態では、MFBボタンを押すことで最後に接続されたBluetoothデバイスを再接続します。「Connected」という音が聞こえます。
6. 接続が切断されると、本機が再接続モードに入ります。
7. タイムアウトモードペアリングまたは再接続された状態で、バッテリーの電源を切らないようにするため、5分以内にペアリングが成功しなかった場合、製品は自動的にオフになります。
8. スマートフォンが10m/32ftの通信範囲外になると、本機が再接続モードに入り、デバイスが5分以内に有効距離に戻ると自動的に再接続されます。もし、5分以内にペアリングがない場合、本機の電源は切れます。
9. **出荷時設定：**電源オフ状態で、MFBボタンを10秒間長押しすると、青色のライトが約5秒間点灯し、本機を出荷時設定にリセットして、同時にペアリング状態になります。

ご注意

- 初めての接続は、電源を入れるとペアリングモードに入ります。その後の使用では、ペアリングモードに入るためにMFBボタンを素早く2回押す必要があります。
- 本機はペアリング時に識別されたIDを保存し、保存されたIDに応じて自動的に接続を確立します。
- 本機は最大4IDを保存できます。ID数が超えた場合は、最初のIDが自動的に削除されます。
- 接続が数回失敗した場合は、本機を再起動したり、また出荷時設定にリセットしたりしてみてください。

2台のデバイスの接続

TXモード：

本機が2台のBluetoothデバイス（A，B）を同時に接続できます。

- まず、デバイスAとペアリングします。次は、MFBボタンを素早く2回押してペアリング状態に入り、デバイスBの電源をオンにしてからBとペアリングします。
- 2台のデバイスが音声を出力するかどうかを確認するためにオーディオソースを接続します。
- 1台または2台のBluetooth機器から音声が出力されない場合は、MFBボタンを押して再接続モードに入るか、または、本機を再起動するかしてください。

ご注意：

2台のデバイス接続機能を使用する場合、本機と2台のBluetooth機器との間の距離は5メートルを超えてはいけません。

RXモード：

本機が2台のスマートフォン（A，B）を同時に接続できます。

まず、スマホAとペアリングして、そのBluetooth機能を無効にしてください。次は、MFBボタンを素早く2回押してペアリング状態に入り、スマホBのBluetooth機能を有効にしてからスマホBとペアリングします。そして、スマホAのBluetooth機能を有効にすると、Aが再接続します。

ご注意：

スマホAとスマホBで同時に音楽を再生しないでください。2台のデバイス接続機能を使用する場合、本機と2台のBluetooth機器との間の距離は5メートルを超えてはいけません。

トランスミッター (TX)モード

LEDパイロットランプ

青色/赤色のLEDライトの状態		
LED	回/秒	作業状態
青色点灯	1秒	ON
青色/赤色点滅	点滅	ペアリングモード
青色点滅	1回/5秒	再接続モード
青色点滅	1回/10秒	正常にペアリングされた
青色点灯	点灯	充電完了
青色点灯	5秒	工場出荷時の設定
赤色点滅	1回/10秒	バッテリー残量不足
赤色点灯	1秒	OFF
赤色点灯	点灯	充電中

操作

状態	MFBボタン		
	短押し	長押し	素早く2回押し
電源OFF	/	3秒程押して電源ON	/
ペアリング	/	3秒程押して電源OFF	/
電源ON	/	10秒程押して工場出荷時にリセット	/
電源OFF	/		/
電源ON	再接続	/	/
電源ON	/	/	ペアモード

Receiver (RX) Mode レシーバー(RX)モード

LEDパイロットランプ

青色/赤色のLEDライトの状態		
LED	回/秒	作業状態
青色点灯	1秒	ON
青色点灯	5秒	工場出荷時の設定
青色点灯	点灯	充電完了
青色/赤色点滅	点滅	ペアリングモード
青色点滅	1回/10秒	正常にペアリングされた
青色点滅	2回/10秒	再生
赤色点滅	1回/10秒	正常にペアリングされた
赤色点灯	1秒	OFF
赤色点灯	点灯	充電中

操作

状態	MFBボタン	
	短押し	3秒程押し
電源OFF	/	電源ON
ペアリングしている	再接続	電源OFF
電源ON	/	
音楽再生	音楽の一時停止	
音楽の一時停止	音楽再生	

音楽再生と音量調整（RXモードのみ）

1. ペアリングモードでスマートフォンのミュージックプレーヤーを開きます。
2. MFBボタンを押すことで、または、スマートフォンで最後の曲を再生することができます。
3. 音楽を再生中、MFBボタンを短押すことで、または、スマートフォンで音楽を一時停止することができます。
4. スマートフォンで前の曲または次の曲に移動します。
5. スマートフォンまたはスピーカーで音量を調節します。(お使いの携帯電話のマニュアルを参照してください。)

バッテリ残量不足の警告

- 電池残量が3.3Vより少なくなると、ライトが赤色に点滅し始めます。
- 電池残量が3.1Vを下回ると、本機は自動的にオフになります。
- 電力が少ないと接続に影響するため、間に合うようにちゃんと充電してください。

本機に給電

- 初めて使用する前に、満充電にしてください。
- 付属のMicro USBケーブルを介して普通のUSB充電器に接続することで、または、UGREEN標準の充電ケーブルを使用して、本機を自動車のUSBポートに接続することで充電できます。そして、充電用に5V電源アダプターを接続することもできます。
- 充電中、本機がONにする場合、ライトが赤色に点灯している同時に、青色に1回/10秒間程点滅します。本機がOFFにする場合、ライトが赤色に点灯します。
- バッテリが完全に充電されると、ライトは青色に点灯するままになります。
- 使用しながら充電可能です。

注意事項

- 本機が出力オーディオ機器の音量調整や音楽の再生/一時停止などが対応しておりません。
- 本機が5V±5%の電源で動作します。標準電圧の範囲を超えると、製品が損傷したり、意図しない安全上の問題が発生する可能性があります。
- 2台のデバイスの接続機能を使用する時、ペアリングされているBluetooth機器の電源を切る必要はありません。MFBボタンを素早く2回押すだけで他の機器とペアリングできます。
- 2台のデバイスの接続機能を使用する時、本機と2台のBluetooth機器との距離が5Mを超えないようにしてください。
- 本機をマグネットや強い磁界の場所に置かないでください。製品の正常な機能に影響を与えたり、ユニットを損傷したりする可能性があります。
- 極端な高温または低温および湿気の多い環境で本機を使用しないでください。
- 本機を落としたり、投げたりしないでください。乱暴に使用すると破損することがあります。
- 本機をほこり、水、または極端な温度にさらさないでください。
- 本機を改造、修理、または分解しないでください。ご必要がある場合、製造者に連絡してください。
- 聴覚障害を防ぐため、大音量で長時間聴かないでください。

パッケージ内容

Bluetooth 5.0トランスミッター/レシーバー本体	x1
Micro USB充電ケーブル	x1
3.5mm to 2RC M/F ケーブル	x1
光オーディオケーブル	x1
3.5mm to 3.5mm M/Mケーブル	x1
取扱説明書	x1

中文（简体）

尊敬的用户，感谢您选购绿联产品。为了能更进一步了解产品，使用前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

产品示意图

1. 多功能按键
2. 3.5mm音频
3. 光纤
4. Micro USB
5. 拨动开关
6. 发射模式TX
7. 接收模式RX
8. 光纤
9. 3.5mm音频



连接示意图

发射模式

接收模式



发射/接收模式 (TX)/(RX)

模式选择&开/关机

1. **模式选择：**任意开/关机状态下，可随时通过开关切换选择"发射/接收模式-TX/RX"，切换后即可配对操作使用。
2. **音频接口选择：**任意开/关机状态下，可随时通过开关切换选择"SPDIF或者AUX"接口输入音频信号。
3. **TX:** 首次使用，先把本产品SPDIF IN或者AUX接口连接到您的电视机、电脑等，长按多功能按键约3秒，蓝灯常亮1秒后红蓝灯交替闪烁，表示产品正常开机并处于待配对状态。
   RX: 首次使用，将本产品SPDIF OUT或者AUX接口连接到您的家庭音箱，长按多功能按键约3秒，蓝灯常亮1秒后红蓝灯交替闪烁，表示产品正常开机并处于待配对状态

4. **关机：**任意开机状态下，长按多功能按键约3秒，红灯常亮1秒后熄灭，产品进入关机状态。
5. **开机：**已配对过的产品，长按多功能按键3秒开机，蓝灯常亮1秒后红蓝灯交替闪烁，产品进入回连对状态。
6. **自动开机：**产品连接配送的供电线时，供电即可自动开机。

蓝牙配对

1. 首先将蓝牙接收设备（如蓝牙耳机、蓝牙音箱等）放到本产品附近，距离不能超过有效距离10米。
2. **Tx：**开启蓝牙接收设备进入配对状态（操作请参考蓝牙接收设备说明书），再打开本产品同时进入待配对状态，红蓝灯交替闪烁，本产品与蓝牙接收设备自动配对连接，配对成功后蓝灯每10秒闪烁1次。
   RX：确保本产品已开机，并处于待配对状态。开启手机蓝牙，启动"搜索蓝牙"功能，操作请参考手机说明书。在搜索结果中选取"Ugreen-50958E"，直接点击设备名称就可以完成连接配对，蓝灯每10秒闪烁1次，语言提示"配对成功，已连接"，手机蓝牙菜单中，显示已连接本产品。
3. 本产品重启后，自动进入回连功能状态，打开已配对过的手机蓝牙，自动与最后两次连接过的手机蓝牙连接。
4. **按键配对状态：**开机后任意模式下，双击多功能按键可以进入配对状态。
5. **按键强制回连：**
   TX：配对模式下（红蓝灯交替闪烁），单击多功能按键，都可发送一次回连命令，回连最后两次连接过的蓝牙设备。
   RX：配对模式下（红蓝灯交替闪烁），按一下多功能按键可回连最后一次配对过的蓝牙设备，语音提示"已连接"。
6. **断开连接：**已连接状态下，断开连接或取消配对后，产品进入回连状态，蓝灯每5秒闪烁1次。
7. **超时模式：**待配对或者回连状态下，5分钟个内没有配对成功，为了不损耗电池电量，本产品自动进入关机状态。
8. 超出本产品10米范围后，蓝灯每5秒闪烁1次，产品进入回连状态，5分钟内回到有效距离将自动连接，如果5分钟之内没有回连，为了不损耗电池电量，本产品自动进入关机状态。
9. **恢复出厂设置：**关机状态下，长按多功能按键10秒后，蓝灯常亮5秒左右，产品恢复出厂设置，同时进入配对状态。

提示

- 首次连接，无配对过蓝牙产品，即无保存任何蓝牙ID，开机可进入配对模式，有保存ID情况下，开机则进入回连状态，需要双击多功能键才可进入配对模。
- 蓝牙设备将会保存配对时所识别到的ID，根据保存的ID，后续使用时自动建立连接。
- 本产品只能储存4个ID，当配对数超过4个时，最初的一个ID即被抹去。
- 如出现多次连接不成功现象，请重启本产品并恢复出厂设置，或重连配对的蓝牙接收设备

一托二功能

本产品支持同时连接两台蓝牙接收设备并同时输出声音，把连接的两台蓝牙设备分为A设备与B设备，操作详情如下：

TX:

请按本说明书配对A设备，配对好A设备后，双击本产品多功能按键进入配对状态，这个过程中A设备始终是连接着产品，再开启B设备进入配对状态，自动配对成功连接B设备，这样便实现了一托二功能。

RX:

请按本说明书配对A设备，配对好A设备后，关闭A手机蓝牙，双击强制进入配对模式，此时再与B手机配对，B手机配对成功后，再开A手机蓝牙，此时A手机会自动回连。

提示：

产品一托二手机时，A手机播放，B手机要设定为暂停，反之亦然，否则手机控制播放音乐会混乱。

发射模式

LED指示灯

本产品有红/蓝两种颜色指示灯		
LED颜色	时间/次数	工作状态
蓝灯长亮	1s	开机
红蓝灯闪烁	交替	配对状态
蓝灯闪	5s/1次	回连状态
蓝灯闪	10s/1次	配对成功
蓝灯长亮	长亮	充电完成
蓝灯长亮	5s	恢复出厂设置
红灯闪	10s/1次	低电量提示
红灯长亮	1s	关机
红灯长亮	长亮	充电中

操作一览表

状态	多功能按键		
	短按	长按	双击
关机	/	3秒开机	/
配对	/	3秒关机	/
开机	/	10秒恢复出厂设置	/
关机	/		/
开机	回连命令	/	/
开机	/	/	进入配对状态

接收模式

LED指示灯

本产品有红/蓝两种颜色指示灯		
LED颜色	时间/次数	工作状态
蓝灯长亮	1s	开机
蓝灯长亮	5s	恢复出厂设置
蓝灯长亮	长亮	充电完成
红蓝灯闪烁	交替	配对状态
蓝灯闪	10s/1次	配对成功
蓝灯闪	10s/2次	音乐播放
红灯闪	10s/1次	低电量提示
红灯长亮	1s	关机
红灯长亮	长亮	充电中

操作一览表

状态	开关机按键	
	短按	长按
关机	/	3秒开机
配对	回连命令	3秒关机
开机	/	
音乐播放	按一下暂停	
音乐暂停	按一下播放	

音乐调节

1. 配对状态下，打开手机端音乐播放器
2. 播放：短按一下多功能按键或者手机端操作，播放最后一次播放过的手机音乐，此时蓝灯每10秒闪烁2次
3. 暂停：播放音乐时，短按一下多功能按键或者手机端操作，暂停当前正在播放的音乐，此时蓝灯每10秒闪烁1次
4. 上下曲：请在手机端操作，音乐自动跳转到上一曲
5. 音量+-：请在手机端操作

低电量提示

- 当电池电量低于3.3V时，红灯代替蓝灯闪烁，每10秒闪烁1次
- 当电池电量低于3.1V时，本产品自动进入关机状态
- 电量不足会影响蓝牙连接距离或蓝牙易断开，请及时充电

产品充电

- 首次使用，请先将本产品充满电
- 使用配备的micro USB充电线或绿联标配充电线，将本产品连接到车载的USB接口，也可连接5V电源适配器进行充电
- 产品开机时充电，红灯长亮，蓝灯每10秒闪烁1次，如关机充电，只有红灯长亮，蓝灯不亮
- 当产品充满电后，红灯熄灭，蓝灯长亮
- 产品支持一边使用一边充电

提示说明

- 本产品使用发射功能时，无法调节输出音频播放/暂停，音量加/减等
- 本产品采用标准5V±5%供电，超过标准电压范围会造成产品损坏或造成安全隐患
- 本产品发射一托二时，不需要关闭已经配对好的蓝牙产品，直接双击即可连接配对另一台
- 本产品一托二连接时，两台蓝牙设备均在5米之内最佳，否则距离远的那台可能会掉线
- 本成品禁止放在磁铁或者带强磁场产品附近使用，否则会影响本产品正常功能或者损坏本产品
- 请避免在极端高温或低温以及潮湿环境下使用本产品
- 请勿跌落或投掷本产品，粗暴使用可能会损坏产品
- 如较长时间不使用本产品，请储存于干燥、无尘、温差变化不大的环境中
- 本产品为无线电信号传播，请确认使用环境中其它设备是否受此限制
- 如需拆卸本产品，请申请绿联售后服务或者授权制造商才能进行此操作
- 为了保证本产品的使用寿命及您的身心健康，请不要长时间使用大音量听音乐

包装清单

产品	x1
Micro USB供电线	x1
3.5mm 2RC 连接线	x1
光纤音频线	x1
3.5mm连接线	x1
说明书	x1

IMPORTANT WEEE INFORMATION

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WARRANTY INFORMATION

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

CONTACT US

FOR AMAZON MARKETPLACES

NORTH AMERICA
US: support.us@ugreen.com
MX: support.mx@ugreen.com
CA: support.ca@ugreen.com

EUROPE
UK: support.uk@ugreen.com
FR: support.fr@ugreen.com
IT: support.it@ugreen.com
DE: support.de@ugreen.com
ES: support.es@ugreen.com

ASIA PACIFIC
JP: support.jp@ugreen.com
AU: support.au@ugreen.com

MIDDLE EAST
UAE: support-uae@ugreen.com
KSA: support-ksa@ugreen.com

MORE SALES CHANNELS

ALIEXPRESS: aliexpress.support@ugreen.com
LAZADA: lazada.support@ugreen.com
EBAY: ebay.support@ugreen.com
SHOPEE: shopee.support@ugreen.com
WHOLESALE BUSINESS: partner@ugreen.com

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.ugreen.com/download/

UGREEN GROUP LIMITED

www.ugreen.com
support@ugreen.com
+86-755-28066530
@ugreen.fans
@ugreen_official
@Ugreen_Official
Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China

UGREEN is a registered trademark of Ugreen Group Limited. All rights reserved.

RoHS CE FC

Like & Follow us on
Facebook