



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Localizador GPS Mini para Emergencias

Instruções

Início

1. Antes de utilizar o dispositivo pela 1ª vez este deve ser carregado até atingir a sua carga completa (cerca de 8h).
2. Para carregar o dispositivo deve utilizar o cabo USB fornecido. Uma luz verde ficará acesa quando este atingir a carga completa.
3. Após carregar devidamente o dispositivo, insira o cartão SIM (com o dispositivo desligado). Deverá remover o pedido de PIN deste cartão (introduzindo-o anteriormente num telemovel) e certificar-se que tem saldo.
4. Ligar: Carregue no botão ON/OFF mais 3 segundos e este ligar-se-á (a luz verde irá piscar 3 vezes). A luz vermelha mantém-se ligada por 5 s e depois desliga-se o que significa que o GPS está a ler o cartão. O dispositivo está neste momento a trabalhar normalmente.
5. Desligar: Carregue no botão ON/OFF mais de 3 segundos e o dispositivo desligar-se-á.

Monotorização de voz

1. Ligue para o numero do dispositivo, este irá atender automaticamente e conseguirá ouvir o que se passa do outro lado. Somente quem liga consegue ouvir , o dispositivo não imite nenhum ruído.

Pedido de localização via SMS

Existem 2 comandos que pode enviar para pedir a localização do GPS naquele momento (não precisa de enviar os 2) . Ao enviar uma SMS com um dos comandos o dispositivo irá responder com um link do GOOGLE Maps. Poderá depois abrir o link e ver a localização.

Comando 1:

Envie SMS com o texto: **DW**

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps

Comando 2:

Envie SMS com o texto: **GOOGLE**

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Operações avançadas

Defina o numero de administrador

O numero de SOS é aquele que irá receber a notificação de SOS (quando este botão é pressionado), de cerca geografica (quando a barreira é ultrapassada) e de bateria fraca (quando esta se encontra descarregada).

Envie uma SMS com o texto:

- **SOS1, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS1,OK**
- **SOS2, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS2,OK**
- **SOS3, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS3,OK**

Poderá defenir até 3 numeros SOS substituindo SOS1 por SOS2 e SOS3 respectivamente

Para remover um ou mais numeros SOS basta enviar uma SMS com o texto:

- **DELSOS,1** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**
- **DELSOS,2** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**
- **DELSOS,3** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**

Defina o numero de emergencia

O numero de emergencia é aquele que irá receber uma SMS com a localização exata do GPS e uma chamada de emergencia (sempre que o botão I ou II é pressionado por mais de 3 segundos). Pode defenir até 2 numeros de emergencia. Ambos receberam a SMS com a localização. O dispositivo irá ligar alternadamente para cada um destes numeros.

Envie uma SMS com o texto:

- **QQ11, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **QQ11,OK**
- **QQ21, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **QQ21,OK**

Para remover um ou mais numeros emergencia basta enviar uma SMS com o texto:

- **DELQQ,11** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**
- **DELQQ,21** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**

Definir uma cerca Geografica

Ao definir uma cerca geografica está a definir uma area da qual o GPS não deverá passar. No momento em que define o raio o GPS usa a posição actual como o centro desse circulo. Ao activar essa função sempre que o GPS estiver fora desta area



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

(circulo)será enviada uma SMS para o numero do administrador a dizer que o GPS ultrapassou o limite definido.

Sempre que a cerca geografica é ultrapassada o numero administrador irá receber uma SMS a dizer: **out!**

Se o GPS voltar para dentro da area definida receberá uma SMS a dizer: **in!**

Activar cerca Geografica

Envie uma SMS com o texto:

- **CWL,1, raio de alcance** O dispositivo irá responder: **CWL,1,OK**
- **CWL,1, 20** 20 significa que o raio é de 20 metros

Para remover a cerca geografica basta enviar uma SMS com o texto:

- **CWL,1,0** O dispositivo irá responder: **CWL,1,OK**

Monotorização em tempo real

Para fazer a monotorização em tempo real da posição do Gps pode aceder a um destes sites:

www.gps588.com

yun.gps112.net

www.gps112.net

yun.gps588.com

Ao aceder ao site deverá fazer login com o numero IMEI do dispositivo (numero de 15 digitos no verso do dispositivo) e com a password que por definição é 123456.

Poderá fazer o download da aplicação para o seu telemovel através do QR code presente no site