

GO22G

# GENERADOR GASOLINA MONOFÁSICO 2,2KVA

CÓD. 1030 11672

El generador a Gasolina portátil GO22G es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 2.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 2.200 Watts como potencia máxima de partida.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Marco robusto de 32mm.

▶ Partida Manual



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Unidad Generadora</b> | Voltaje                 | 220V                     |
|                          | Frecuencia              | 50Hz                     |
|                          | Corriente Nominal       | 9,1 A                    |
|                          | Potencia Nominal        | 2,0 kW / 2,0 kVA         |
|                          | Potencia Máxima         | 2,2 kW / 2,2 kVA         |
|                          | N° de Fases             | Monofásico               |
| Factor Potencia          | 1                       |                          |
| <b>Unidad Motriz</b>     | Tipo Motor              | Monocilíndrico 4 tiempos |
|                          | Refrigeración           | Por aire                 |
|                          | Nivel de Ruido          | 74dB (A) / 7m            |
|                          | Partida                 | Manual                   |
|                          | Autonomía tanque lleno* | > 15h                    |
| <b>Dimensiones</b>       | Largo x Ancho x Alto    | 60 x 44 x 49cm           |
|                          | Peso                    | 48kg                     |
| <b>Embalaje</b>          | Dimensiones             | 65 x 54 x 52cm           |
|                          | Peso                    | 52kg                     |

\*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 18L



Pantalla Multifunción:  
Horómetro, Voltímetro,  
Frecuenciómetro



Iluminación de Panel LED  
Alarma de Aceite, Interruptor General  
2 salidas Schuko 220V/16A  
Cargador DC 12V/8,3A