

# Ficha técnica 82HYG11050E

## Generador Gasolina

Nominal	: 7500 W
Potencia Máxima	: 8300 W
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje	: 220V
Presión de trabajo	: 3000 RPM
Tipo de corriente	: Monofásico
Corriente nominal	: 34 A
Tipo de Combustible	: Gasolina
Capacidad depósito Combustible	: 25 L
Capacidad Aceite	: 1,2L
Indicador de combustible	: Si
Medidor de voltaje	: Si
Horómetro	: Si
Medidor de frecuencia	: Si
Sistema Arranque	: Eléctrico y Manual
Cilindrada	: 457 cc
Factor Potencia	: 1
Regulación Voltaje	: AVR
Nivel sonoro	: 97 dB
Peso	: 93,3 Kg
Dimensiones producto (mm)	: 800 x 550 x 585
Gabinete	: Abierto
Rueda y manilla	: Si
Autonomía 50% carga(h/l)	: 10,7 hrs
Autonomía 100% carga(h/l)	: 5,7 hrs.
Consumo 50% carga(l/h)	: 2,33 l
Consumo 100% carga(l/h)	: 4,35 l
Garantía	: 1 año



**Todos los generadores con partida eléctrica incorporan:**

- Partida Start/Stop (botón pulsador que reemplaza la llave).
- Ahogador eléctrico.
- Indicador del estado de la Batería.