



## Mando a distancia

- » Diseño moderno y diferenciado
- » Protección contra la intrusión de señales
- » Cifrado en la transmisión de datos entre dispositivos
- » Indicador de estado LED
- » Anti-bloqueo de teclas



El mando a distancia XAC 8000 es un accesorio que facilita la comunicación entre el usuario y el panel de control. Con él puedes activar o desactivar fácilmente el panel de control. Dispone de tres teclas configurables con identificación luminosa. Con el panel de control AMT 8000, puede configurar hasta 98 mandos a distancia XAC 8000.

## Especificaciones técnicas

### General

Activación	3 llaves independientes
Frecuencia de funcionamiento	Señal de RF de 915 a 928MHz
Potencia	11 dBm
Modulación	BPSK 40 kbps
Alcance de transmisión	400 metros
Fuente de alimentación	3 V (1 pila tipo CR 2032)
Temperatura de funcionamiento	-10 a 50 °C @ 90% de humedad
Compatibilidad	Panel de alarma AMT 8000
Anti-jamming	Contra signos invasivos
Homologação Anatel	Sí

## Especificaciones mecánicas

---

Color	negro
Dimensiones (An x Al x Pr)	42 x 68 x 11 milímetro
Peso	20 gramos

---

## Fotos del producto

---

