




PT18_{pro} Oathkeeper

Interruptor Trasero Doble, Luz Táctica



Máx. 2000+ Lúmenes

Manual de usuario

www.brinyte.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BRINYTE PT18_{pro} Oathkeeper es una luz táctica para militares, agentes de la ley y deportistas al aire libre. Su potencia máxima puede alcanzar los 2000 lúmenes con su LED CREE importado. La luz incluye interruptores dobles y soporta las funciones touch-to-turbo y touch-to-strobe. Diseño de puerto de carga magnético, fácil de cargar. Con indicador de energía inteligente y gatillo anti-falso, el PT18_{pro} Oathkeeper es el dispositivo de iluminación de elección para los entusiastas de los deportes al aire libre y agentes de la ley.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Compatible con una batería 18650 o dos baterías CR123A, voltaje de trabajo: 2.8-6.0V
- ✓ Diseño de puerto de carga magnético, fácil de cargar
- ✓ Indicador de energía inteligente
- ✓ Fuente de energía regulada que mantiene el brillo constante
- ✓ Protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- ✓ La protección contra polaridad inversa evita daños por una instalación incorrecta de la batería
- ✓ Reflector de aleación de aluminio con análisis óptico profesional
- ✓ Aluminio de alta resistencia de calidad aeronáutica AL-6061-T6 con acabado anodizado duro militar antiabrasivo de Tipo III de primera calidad

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	Turbo	High	Middle	Low	Strobe	SOS
3 rd % Output	2000+Lumens	450+Lumens	60+Lumens	10+Lumens	2000+Lumens	60+Lumens
⌚ Tiempo de Funcionamiento	1min+90mins	150mins	930mins	1870mins	/	/
📏 Distancia del rayo	360+m/393,70+yds					
📡 Intensidad	32000+cd					
✓ Resistente a los impactos	1m/1,09yds					
🛡️ Nivel de protección	IP68					
⚡ Voltaje de trabajo	2.8 – 6.0V					
📏 Dimensión	164mm(Length) x 25.4mm(Body Dia) x 41mm(Head Dia)					
⚖️ Peso Neto	170g/6.00oz(excluding battery)					

Nota: Los datos indicados se han medido de acuerdo con las normas internacionales de prueba de linternas ANSI/NEMA FL1 utilizando una batería Brinyte IMR18650 3100mAh en condiciones de laboratorio. Los parámetros son aproximados y pueden variar entre linternas, baterías y entornos. Cuando se utilizan otras baterías 18650 o baterías CR123A, no puede alcanzar esta salida máxima

www.brinyte.com



INDICADOR DE BATERÍA

1. Indicador de capacidad de la batería

Al encender la luz por primera vez, el indicador LED incorporado (situado en el interruptor frontal) se iluminará durante 5 segundos
Capacidad de la batería 100%-70%: Verde constante
Capacidad de la batería 70%-30%: Naranja constante
Capacidad de la batería 30%-10%: Rojo constante
Capacidad de la batería <10%: Rojo intermitente

2. Indicador de carga

En carga: Rojo constante
Completamente cargada: En verde
Situación anormal: Se vuelve naranja

Nota: Cuando la luz está en carga o cargada completamente pero sigue enchufada a la toma de corriente, sólo puede entrar en brillo bajo y cambiar entre los modos bajo y medio.

MANTENIMIENTO

- ✦ No desmonte los componentes sellados. De lo contrario, la linterna se dañará y la garantía quedará invalidada;
- ✦ Elimine oportunamente el polvo y la grasa de las roscas y los anillos "O" de la linterna, y limpie regularmente las roscas, los resortes y los contactos de la batería;
- ✦ Cuando guarde la linterna durante periodos prolongados, cargue completamente la batería y retírela de la linterna, luego guarde la batería de forma segura para evitar fugas o cortocircuitos;
- ✦ Antes de guardar la linterna, séquela de la lluvia, nieve o humedad;
- ✦ Bloquee los interruptores de la linterna o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.

ADVERTENCIA

- ✦ Mantener alejado de los niños;
- ✦ Este producto es extremadamente brillante. Por favor, no arroje la luz directamente a ojos humanos. Esto puede causar ceguera temporal, o daño permanente a los ojos;
- ✦ No cubra el cabezal de la linterna cuando esté encendida, ni coloque el cabezal hacia el suelo. La energía de radiación de la linterna puede causar daños en la propia linterna o incluso provocar quemaduras en otros materiales.

Brinyte Technology Co., Ltd
Address: Building 6, Rundongsheng
Industrial Park, Gushu, Xixiang, Baoan,
Shenzhen, China (518126)

Tel: +86-755-36850212
Fax: +86-755-29454989
Email: flashlight@brinyte.com
Website: www.brinyte.com



www.brinyte.com

www.brinyte.com

Ficha de garantía

Estimados usuarios,

Muchas gracias por adquirir un producto Brinyte. Por favor, guarde la tarjeta de garantía, la tarjeta de valor añadido y el comprobante de compra, y entréguelos a su comerciante para reclamar la garantía. Le proporcionaremos el servicio de garantía de acuerdo con nuestra póliza de garantía.

Nombre del cliente	Tel	Email
Dirección		
Model No.	Serial No.	Fecha de compra
Nombre de la tienda	Tel	
Dirección		
Descripción del problema		

POLÍTICA DE GARANTÍA

- 30 días de sustitución gratuita: Si su linterna BRINYTE presenta defectos de material y/o mano de obra en condiciones normales de uso en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra, la sustituiremos o repararemos con el comprobante de compra; Si el modelo está descatálogo, lo sustituiremos por un modelo similar actualizado (todos los gastos de envío corren a cargo del vendedor);
- 2 años de reparaciones gratuitas: BRINYTE ofrece reparaciones gratuitas en garantía durante 2 años (1 año de garantía para los accesorios) a partir de la fecha de compra con el comprobante de compra. Excepto consumibles, como anillos O, cordón, etc. (El comprador se hace cargo de los gastos de envío de devolución al vendedor, el vendedor se hace cargo de los gastos de envío de devolución);
- Garantía limitada de por vida: Si es necesaria una reparación más allá del periodo de garantía, Brinyte no cobrará tarifas por los costes de mano de obra asociados a la reparación. La tarifa total de reparación se calcula en función del coste de los materiales sustituidos (el comprador es responsable de todos los gastos de envío);
- Por favor, póngase en contacto primero con su distribuidor local para las reclamaciones de garantía para un servicio post-venta más rápido. BRINYTE proporcionará asistencia técnica al comerciante. Si no consigue ponerse en contacto con su distribuidor local, deje un mensaje en nuestro sitio web oficial (www.brinyte.com).

Nota:

- Excepto los productos y accesorios mencionados anteriormente, otros productos u ofertas gratuitas proporcionadas por brinyte no están cubiertos dentro de esta política de garantía. Esta garantía no cubre los consumibles ni el desgaste normal. Tampoco se aplica a ningún producto o pieza que haya sido objeto de modificación, uso indebido, abuso, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones no autorizadas;
- Para reclamar la garantía, facilite el comprobante de compra, si no puede ofrecerse, el periodo de garantía se calculará a partir del plazo de entrega en fábrica;
- Brinyte Technology Co., Ltd. se reserva el derecho final de interpretar y modificar esta política.

www.brinyte.com

CARTA DE VALOR AÑADIDO

Nota: Esta carta amplía un periodo de garantía de tres años para las linternas Brinyte (sin incluir los accesorios correspondientes). La carta será válida tras registrar la información del producto en nuestro sitio web oficial (www.brinyte.com).

Estimado cliente de Brinyte,

Gracias por adquirir los productos de Brinyte. Todos los éxitos que Brinyte ha logrado son inseparables de su preocupación, confianza, apoyo y participación. Nos motivan todos los valiosos comentarios que recibimos, y avanzamos constantemente pensando en nuestros clientes. Con su colaboración, podremos seguir inspirando y desarrollando más de sus nuevos productos favoritos.

Le animamos a compartir sus sinceras opiniones sobre los productos Brinyte para que otros puedan beneficiarse de sus experiencias. Registre su producto en nuestro sitio web (www.brinyte.com) e infórmenos por correo electrónico sobre el producto que ha adquirido. Le extenderemos un período de garantía de tres años para su producto.

Gracias de nuevo por su apoyo.

Un cordial saludo.

Brinyte Technology Co., Ltd
Address: Building 6, Rundongsheng
Industrial Park, Gushu, Xixiang, Baoan,
Shenzhen, China (518126)

Tel: +86-755-36850212
Fax: +86-755-29454989
Email: flashlight@brinyte.cn
Website: www.brinyte.com



www.brinyte.com