

## DRIVERLED-12V-360W-PR-S

Driver  
12 V DC, 360 Watts, IP20 uso interior, proyectos



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	DRIVERLED-12V-360W-PR-S
<b>Descripción</b>	Driver 12 V DC, 360 Watts, IP20 uso interior, proyectos
<b>Dimensiones</b>	21.5 cm   11.2 cm   4.8 cm
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Terminado</b>	Satinado
<b>Uso</b>	Interior
<b>Conmutador de voltaje</b>	100 - 130 / 200 - 277 V~ conmutación manual
<b>Requiere puesta a tierra</b>	Puesta a tierra necesaria
<b>Enfriamiento</b>	Convección forzada (ventilador incluido)
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Alimentación</b>	100 - 130 / 200 - 277 V~   60 Hz   5.45 - 2.75 A
<b>Salida</b>	12 V DC   360 W   30 A
<b>Potencia</b>	360 W
<b>Factor de potencia</b>	0.5
<b>Tipo de lámpara</b>	Tira LED
<b>Clase térmica</b>	Clase F
<b>Termoprotegido</b>	No
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Protección de sobrecarga</b>	105 % - 150%
<b>Protección de sobretensión</b>	N/A
<b>Protección de corto circuito</b>	Reinicia una vez retirada la falla
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10° C   40° C
<b>Humedad máx. de ambiente</b>	90% RH
<b>Eficiencia</b>	82.5%
<b>Tolerancia voltaje de salida</b>	±2.5%
<b>Aislamiento</b>	Clase F
<b>Certificado</b>	NOM-058-SCFI-2017

