

Controlador

HorusPlus

El controlador HorusPlus de HORUS SMART CONTROL es un controlador Z-Wave, que permite **controlar fácilmente las luces, las cámaras, termostatos, sistemas de alarma, cerraduras de las puertas y más dispositivos Z-WAVE** que te harán la vida más fácil. Además, fácilmente puedes agregar inteligencia a casi cualquier electrodoméstico en tu hogar, controlándolos de manera local y remota. Todos los beneficios de domótica que has estado buscando están aquí: fácil, económico al alcance de tus manos. Una vez que comiences a usar tu HorusPlus, te preguntarás cómo has podido vivir sin él. Comenzando a ahorrar dinero en tus facturas de energía cada mes haciendo una gestión de la energía. Comienza a reducir el estrés al saber siempre lo que está pasando en tu casa u oficina, podrás verlo por ti mismo o puedes tener dispositivos en tu hogar u oficina que te digan qué sucede, notificándote a través de un correo electrónico o un mensaje de texto, o con notificaciones push de la aplicación.



Especificaciones Técnicas

Modelo No	HorusPlus
CPU	600Mhz MIPS SoC
Memoria Interna	NAND128 MB
Memoria Ram	DDR2 128 MB
Puerto USB	1
Puerto WAN	1
Antena	Interna
Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US)
Versión Z-Wave	5
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Temperatura	Operación: 0 – 40 ° C Almacenamiento: -20 – 70 °C
Humedad	Operación: 10 – 85% Almacenamiento: 5 – 90%
Fuente de Alimentación	12V DC/1A
Dimensiones	11,55 cm x 7,95 cm x 3,05 cm (HxWxD)
Peso	150g
Seguridad	FCC, CE
Salud	UL/cUL

Características Generales

HorusPlus es un controlador el cual consta de las siguientes características:

- Plug and play con tu conexión a internet.
- Compatible con protocolo Z-Wave v3 y Z-Wave v5.
- WPS para integración fácil a la red Wi-Fi del controlador.
- Compatible con protocolo Insteon.
- Compatible con protocolo UPNP.
- Accesible desde cualquier lugar del mundo desde internet.
- Comunicación con los dispositivos de modo inalámbrico.
- Compatible con más de 1000 dispositivos Z-Wave certificados.
- Envío de notificaciones vía correo electrónico y mensajes de texto.
- Tienda de App para expandir las posibilidades del mismo.
- Soporta hasta 220 dispositivos Z-Wave

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**