

Effects Bakery Maritozzo Bass EQ 取扱説明書

このたびはEffects Bakery Maritozzo Bass EQをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery Maritozzo Bass EQは、ベースのトーンを彩るグラフィックイコライザーです。

5バンドのスライダーと全体のレベルを調整するVOL、そして最終的な音量をコントロールするMASTERコントロールにより、トーンを少しだけ可変したり、大きく音色を変えることも可能です。

5つのスライダーはそれぞれ62.5、125、500、1K、4Kを中心に

それぞれ±18dBの幅広いブースト/カットが可能。フェーダーは全てセンターにクリックがあるので、細かくメモリを見ることなくすぐにセンターに戻すこともできます。

Maritozzo Bass EQには、VOLとMASTERが個別に設置されています。VOLはフェーダーで調整したEQ全体のレベルを調整し、最終的にMASTERで音量を調整します。

つまり、ON/OFF時の音量差を気にすること無くEQとLEVELで積極的に音色を調整し、最後にMASTERで音量を合わせることができるので、音作りと音量調整を分けて行うことができます。つまり、各バンドの±18dBの広い調整範囲を全力で音色調整のために使うことが可能です。

●コントロール

MASTER：全体の音量を調整します。

LEVEL：EQ全体の出力レベルを調整します。

フェーダー：62.5、125、500、1K、4Kを中心に±18dBの範囲でブースト/カットを調整します。

Maritozzo Bass EQは、スタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

消費電流：16mA

インプットインピーダンス：470K

アウトプットインピーダンス：<10K