



Art.-Nr.: YMOCA-DAMA CASA DALI Master Steuermodul

NEUHEIT!

Das CASA DALI Master Modul bietet die kabellose Steuerung von DALI Leuchten/Netzteilen. Dabei ermöglicht die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung von max. 100mA die Anbindung mehrerer DALI Leuchten/Netzteile an ein Modul. Daraus ergibt sich für den Anwender ein entscheidender Kostenvorteil. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.



TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Verbrauch Standby | 0,9 W |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schaltzyklen | 50.000 |
| Lastarten | Ohmsche Last |
| Kommunikationsart | Wireless, Casambi, DALI 1, DALI 2 |
| Dimmungsart | DALI |
| Schaltausgang | 1.750 W |
| Frequenzband | 2,403 - 2,479 GHz |
| max. Sendeleistung | +4 dBm |
| CASAMBI Inside | Ja |
| Abnahmeprüfungen | |
| Zertifizierungen | CE |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +50 C° |
| Gehäusetemperatur max., tc | 60 C° |



| Physikalische Daten | |
|---------------------|------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Produktmaße L | 143 mm |
| Produktmaße B | 47 mm |
| Produktmaße H | 29 mm |
| Verpackungsmaße L | 162 mm |
| Verpackungsmaße B | 51 mm |
| Verpackungsmaße H | 31 mm |