

ICY RADIO



SKU 4573N EAN 8 436542 854009
Unidades por embalaje 4

Sintonizador analógico AM / FM

- Conexión para auriculares
- Funciona con 2 pilas
- Clip de sujeción

AM / FM analog tuner

- Headphone jack
- It works with 2 batteries
- Attachment clip

Sintonizador analógico AM / FM

- Jack de headphone
- Ele funciona com 2 pilhas
- Clip de fixação

ICY RADIO

Sintonizador analógico AM / FM
AM / FM analog tuner
Sintonizador analógico AM / FM

SKU 4573N EAN 8 436542 854009

Unidades por embalaje 4



ES · SINTONIZADOR ANALÓGICO AM / FM

DATOS TÉCNICOS

Rango de frecuencias: FM (87.5-108 MHz) AM (522-1620 kHz). Entrada auxiliar tipo Jack de 3.5mm. Potencia de salida: 0.3W RMS. Impedancia: 8 Ohm Ω . Clip de sujeción. Antena telescópica.

PILAS

Alimentación DC: 1.5Vx2 pilas del tipo "AAA" LR03. Pilas no incluidas.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones: 116 x 61 x 27mm.
Peso: 85g.

CONTENIDO DE LA CAJA

Icy Radio. Manual de usuario.

EN · AM / FM ANALOG TUNER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency range: FM (87.5-108 MHz) AM (522-1620 kHz). Auxiliary input 3.5mm Jack type. Output Power: 0.3W RMS. Impedance: 8 Ohm Ω . Attachment clip. Telescopic antenna.

BATTERIES

DC power: 1.5Vx2 "AAA" LR03 batteries. Batteries not included.

DIMENSIONS AND WEIGHT

Dimensions: 116 x 61 x 27mm.
Weight: 85g.

BOX CONTENT

Icy Radio. User manual.

PT · SINTONIZADOR ANALÓGICO AM / FM

DADOS TÉCNICOS

Faixa de frequência: FM (87,5-108 MHz) AM (522-1620 kHz). Entrada auxiliar Jack Tipo de 3,5 milímetros. Potência de saída: 0.3W RMS. Impedância: 8 Ohm Ω . Clip de fixação. Antena telescópica.

BATERIAS

DC power: as baterias 1.5Vx2 LR03 "AAA". Baterias não incluídas.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões: 116 x 61 x 27mm.
Peso: 85g.

CONTEÚDO DA CAIXA

Icy Radio. Manual de instruções.



SMART PRODUCTS CONNECTION S.A. +34 945 297 029

Leonardo da Vinci, 14. 01510 Miñano (Álava) Spain

Smart Products Connection S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus modelos sin previo aviso debido al continuo desarrollo de producto.

spc-universe.com

