

gosund



Manual

Zwei in eins smarte Steckdose
SP211

► Lieferumfang

Zwei in eins smarte Steckdose x 1
Deutsche Anleitung x 1

► Parameter

Modellnummer: SP211
Nennspannung: AC 230V
Nennstrom: 16 A (Max.)
AC Frequenz: 50 - 60Hz
Arbeitstemp.: -20 ~ 45 °C
Wlan Frequenz: 2.4GHz
Maximale Gesamtleistung Ausgabe: 3680W

► Installieren Sie die „Smart Life“ App

1. Die „Smart Life“ App herunterladen. (Im App Store, Google Play suchen oder einfach den QR-Code scannen.)
2. Ein Account registrieren, Voraussetzung dafür ist entweder eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. (E-Mail-Adresse empfohlen, braucht keinen Code geben.)



Smart Life



GO SMART

Die kostenlose App „Smart Life“ oder „Go Smart“ ist mit smart Phone kompatibel, mindestens iOS 8.0 oder Android 4.4

► Verbinden Sie Ihre Steckdose mit der APP

A. Einfacher Modus (empfohlen)

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mini-Steckdose am Anfang mit Strom verbunden ist, drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste des Geräts für 5 Sekunden, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt blau.
2. Öffnen Sie dann die App „Smart Life“, tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie „alle Geräte“ dann „Buchse“; dann klicken Sie „Nächster Schritt“.

3. Wählen Sie Ihres WLAN und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
4. Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration, und tippen auf „Fertig“.

B. AP-Modus

1. Wechseln Sie in den „AP-Modus“, wenn die Verbindung im „Einfachen Modus“ fehlgeschlagen ist. Der AP-Modus sich in der oberen rechten Ecke der Seite „Geräte hinzufügen“.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeigelampe langsam blinkt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe langsam blinkt und bestätigen Sie sie in der App.
4. Wählen Sie Ihres WLAN und geben das Passwort ein.
5. Tippen Sie auf „Jetzt verbinden“ (dauert ca. 20 Sekunden), wählen Sie Wi-Fi Hotspot namens „SmartLife x x x“ und dann gehen Sie zur Anwendung „Smart Life“ zurück; Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration, und tippen Sie auf „Fertig“.

► Lernen Sie „Smart Life“ APP kennen

A. Geräte

Sie können gelistete Geräte hinzufügen, indem Sie oben rechts auf dieser Seite auf das „+“ tippen.

1. Schalter

Über Schalter können Sie Ihr Gerät überall ein- und ausschalten. Solange Sie eine Internetverbindung haben, können Sie das Gerät in Ihrem Haus kontrollieren. Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite, können Sie den ändern oder sogar eine Gruppe erstellen (Wenn Sie mehrere Geräte haben). Das heißt, Sie können mehrere Geräte gleichzeitig ein- oder ausschalten.

Achtung: Sie können die zwei Schalter auf Ihrem Telefon steuern, aber Alexa kann einen von ihnen nicht kontrollieren, kann nur beide kontrollieren.


2. Schedule

Sie können die Geräte an bestimmte Zeit ein- oder ausschalten, wenn Sie mit dieser Funktion einstellen.

3. Statistics

Hier können Sie den Echtzeit- und historischen Stromverbrauch überprüfen, wenn Ihr Gerät mit einer Energieüberwachungsfunktion ausgestattet ist.

Achtung: Es kann nur den Stromverbrauch der gesamten Steckdose zählen, nicht die einzelnen Schalter.




B. Szenen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr gewünschtes Merkmal erstellen.

C. Profil

Profil ist der Zugang für die Benutzer, um persönliche Informationen zu verwalten, zeigt es hauptsächlich die folgenden Informationen.



► Sicherheitsinformation

Das Gerät wird nur zur Verwendung in Innenräumen und an einem trockenen Ort empfohlen. Die Steckdose muss in der veröffentlichten Steckdose gemäß den Anweisungen verwendet werden. Bitte setzen Sie sich mit dem Verkäufer in Verbindung, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Bitte stecken Sie die die Steckdose in einwandfreiem Zustand und von Kindern fern. Bitte stecken Sie die Steckdose aus Sicherheitsgründen vollständig ein. Bitte zerlegen oder installieren Sie die Steckdose nicht, da sonst Produktschäden oder Sicherheitsrisiken auftreten können.

► Was Sie brauchen, wenn Sie Amazon Echo nutzen möchten

Amazon Alexa APP & Konto
Smart Life APP und Konto

(Benutzer müssen Ihr eigenes Konto registrieren, Region als „Deutsche“ auswählen.)

Echo, Echo Dot, Tap oder andere sprachgesteuerte Geräte von Amazon

Tipp: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um und der Name des Geräts wird empfohlen, um eine einfache Aussprache der englischen Wörter zu verwenden.

► Stellen Sie Ihren Echo-Lautsprecher von Alexa APP ein


1. Melden Sie sich mit Alexa Account & Passwort an (falls nicht registriert, melden Sie sich zuerst an.); klicken Sie nach der Anmeldung oben links auf das Menü und dann auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Ein neues Gerät einrichten“.
 2. Wählen Sie ein Gerät (z. B. Echo). Wenn die rechte Seite angezeigt wird, drücken Sie lange den kleinen Punkt an Ihrem Echo-Gerät, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann in der App auf „Weiter“.
- (Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt kann das Mobiltelefon keine VPN-Software öffnen.)



3. Wählen Sie das Wi-Fi der Benutzer aus und warten Sie einige Minuten.
4. Klicken Sie nach einem Einführungsvideo auf den nächsten Schritt, um automatisch zur Startseite zu wechseln. Nun ist das Echo über WLAN erfolgreich mit Alexa APP verbunden.

Aktivieren Sie unsere Fähigkeiten in Alexa APP

1. Wählen Sie in der Optionsleiste Skill und suchen Sie dann „Smart Life“ in der Suchleiste; wählen Sie in den Suchergebnissen „Smart Life“ und klicken Sie dann auf „Skill aktivieren“.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor registriert hatten; wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem Smart Life-Konto verknüpft ist.



Intelligente Steckdose per Sprache steuern

Nach der vorherigen Operation können Sie die Steckdose über Echo steuern.

1. Geräte entdecken: Zuerst müssen Benutzer Echo sagen: „Echo (oder Alexa), Meine Geräte entdecken“. Echo wird beginnen, die Geräte zu finden, die in Smart Life APP hinzugefügt werden. Es dauert ungefähr 20 Sekunden, bis das Ergebnis angezeigt wird.


Oder Sie klicken auf „Geräte entdecken“ in Alexa APP, es zeigt die Geräte, die erfolgreich gefunden wurden.

Hinweis: „Echo“ ist einer der Wecknamen, der aus diesen drei Namen (Einstellungen) bestehen kann: Alexa / Echo / Amazon.

2. Unterstützte Fertigkeitsliste

Der Benutzer kann Geräte wie folgt steuern:
Alexa, anmachen[Kühlschranksteckdose]
Alexa, abschalten[Kühlschranksteckdose]

Achtung: Der Name des Geräts muss mit dem Zusatz von Smart Life App übereinstimmen.



► Garantie

Diese zwei in eins Steckdose ist durch eine beschränkte Garantie von Gosund für den Erstkäufer, die das Produkt ab Kaufdatum für 12 Monate ab Kaufdatum von Material- und Materialfehlern abdeckt. (Schäden durch normale Abnutzung, Änderungen, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Service durch andere Personen als das autorisierte Servicezentrum, oder höhere Gewalt sind nicht enthalten.) Während der Garantiezeit und bei der Überprüfung von Mängeln wird dieses Produkt bei Rückgabe mit einem ordnungsgemäßen Kaufbeleg ersetzt.

► Kontaktieren Sie mit uns

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten zögern Sie Sie bitte nicht, E-Mails an service@gosund.com zu senden, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich beantworten. Wir schätzen ihre Unterstützung!

Hersteller: Shenzhen Gosund Technologie Co., Ltd
Adresse: HuaFengZhiGu Gebäude B, 6/F605, YinTian Straße Baoan Bezirk, ShenZhen, China
Webseite: www.gosund.com

Tel: + 86-189-2389-9560

Unterstützte E-Mail: service@gosund.com

